E

AYKY–J 3x95+70/TR.ø110 – NAPOJENÍ STÁV.VO–SMĚR SKŘÍŇ KS1
CYKY–J 5x2,5/TR.ø40 – NAPOJENÍ STÁV.OVL.VO–SMĚR SKŘÍŇ RO1
ZATAŽENÍ STÁV.KABELŮ, KTERÉ JSOU VEDENY KOLEM TECHNOLOG.OBJ. DO NOVÉ ROZVODNY. POKUD NEBUDE MOŽNÉ KABELY ZKRÁTI A ZATÁHNOUT BUDOU OSAZENY ZEMNÍ KABELOVÉ SPOJKY.

F

AYKY–J 4x50/TR.ø110 – NOVÝ KABEL SPOJKOVAT V MÍSTĚ RHSD1 SE STÁV.KABELEM STÁV.KABEL POKRAČUJE DO KS2 PRO NAPOJENÍ STÁV.STOŽ.VO

CYKY 12x2,5/TR.ø40 – NAPOJENÍ STÁV.VO–SMĚR SKŘÍŇ RO2
PROPOJENÍ STÁV.KABELU S NOVÝM V PLASTOVÉM PILÍŘI
MX2.1–PŘÍPOJ.SKŘÍŇ, PRÁZDNÁ (osazena DIN lišta a řadové svorky)

G

CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – ZN1,2 – ZÁSUVKY PRO NABÍJENÍ ELEKTROKOL
STÁV.PILÍŘ PRO NAPÁJENÍ ČSOV BUDE OBEZDĚN
ZEZADU BUDOU NA PILÍŘ OSAZENY 2x ZÁSUVKY 230V/16A, IP54
PRO NABÍJENÍ ELEKTROKOL

H

VÝMĚNA NAPÁJECÍHO KABELU PRO ČSOV
ZE STÁV.PILÍŘE DO NOVÉ ČSOV
2x H07RN–F 5G2,5/TR.ø40

J

CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – CB1–3 – CYKLOBOXY 3x
CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – CB4–6 – CYKLOBOXY 3x
POZICE VÝVODŮ PRO CYKLOBOXY BUDOU UPŘESNĚNY
DLE PODKLADŮ VYBRANÉHO DODAVATELE

K

STÁV.PILÍŘ PRO NAPÁJENÍ STÁV.STAVĚDL.ÚSTŘEDNY BUDE STAVBOU DEMONTOVÁN
Z NOVÉ ROZVODNY V TECHNOLOG.OBJEKTU BUDOU VYVEDENY NOVÉ PŘÍVODY :
CYKY–J 4x10/TR.ø40 – RPSM – STÁV.STAVĚDL.ÚSTŘEDNA
CYKY–J 4x16/TR.ø40 – RPSU – STÁV.STAVĚDL.ÚSTŘEDNA

A

AYKY–J 4x50/TR.ø110 – NAPOJENÍ STÁV.VO–RHSO1 SMĚR SKŘÍŇ KS2
CYKY 12x2,5/TR.ø40 – NAPOJENÍ STÁV.VO–SMĚR SKŘÍŇ RO2 (MX2.1)
AYKY 3x240+120/TR.ø110 – PŘÍVOD Z TS DO RH1
AYKY 3x240+120/TR.ø110 – PŘÍVOD Z TS DO RH1
AYKY 3x120+70/TR.ø110 – PŘÍVOD Z TS DO RH2
CYKY–J 5x2,5/TR.ø40 – REZERVA ŘÍZENÍ VÝKONU FVE DO TECH.OBJ.

B

KABELY PRO VÝPRAVNÍ BUDOVU
(Kabely a trubky rozpočtovány v projektu SO 00–71–01.04)
CYKY–J 4x25/TR.ø63 – PŘÍVOD Z RH2 PRO R1
CYKY–J 4x10/TR.ø40 – PŘÍVOD Z RH2 PRO R2
CYKY–J 4x16/TR.ø40 – ZÁLOH.NAPÁJENÍ–REZERVA Z RH1
CYKY–J 5x2,5/TR.ø40 – FVE (REZERVA HDO ŘÍZENÍ)
2x TR.ø40 – REZERVA

KABELY PRO ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ
(Kabely a trubky rozpočtovány v projektu SO 00–74–01.04)
SPOLEČNÁ TRUBKA ø90 :
CYKY–J 3x1,5 – SV.1 (1/4 SVÍTIDEL ZÁKLADNÍ OSV.) Z RH1 POLE 2
CYKY–J 3x1,5 – SV.2 (ZBÝVAJÍCÍ SVÍTIDLA) Z RH1 POLE 2
CYKY–J 3x1,5 – 230V/10A–HODINY VTEŘINOVKA
CYKY–J 3x1,5 – 230V/10A–HODINY SVĚTLO
CYKY–J 3x1,5 – 230V/10A–INFO PANEL
CYKY–J 3x1,5 – 230V/10A–OHM
CYKY–J 3x1,5 – E1,1,2 – 230V/10A–INFO PANEL
1x TR.ø90 – REZERVA

KABELY PRO VENKOVNÍ EL.ZAŘÍZENÍ
(Kabely a trubky rozpočtovány v tomto projektu)
CYKY–J 5x6/TR.ø40 – VO – STOŽÁRY PERÓN č.b.9–17
CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – ZN1,2 – ZÁSUVKY PRO NABÍJENÍ ELEKTROKOL
CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – CB1–3 – CYKLOBOXY 3x
CYKY–J 3x2,5/TR.ø40 – CB4–6 – CYKLOBOXY 3x
CYKY–J 3x1,5/TR.ø40 – PT1 – PLATEBNÍ TERMINÁL

C

CYKY–J 5x6/TR.ø40 – VO – STOŽÁRY PERÓN č.b.01–07,18,19
CYKY–J 3x1,5/TR.ø40 – NAPÁJENÍ KAMERY NA č.b.18
CYKY–J 4x25/TR.ø63 – PŘÍVOD PRO ROZV.REOV Z RH1
TCEPKPFLE 3x4x0,6/TR.ø40–owl.REOV

D

CYKY–J 5x6/TR.ø40 – VO – STOŽÁRY PERÓN č.b.18,19
CYKY–J 3x1,5/TR.ø40 – NAPÁJENÍ KAMERY NA č.b.18

LEGENDA

- ZRUŠENÍ STOŽÁRU A SVÍTIDLA
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR A SVÍTIDLO – BEZ ZMĚNY
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR 6m SKLOPNÝ VYMĚNIT JEN SVĚTELNÝ ZDROJ LED 3050lm/23W, IP66, CLO, TŘ.II V PŘÍPADĚ BODU č.01 : LED 4550lm/36W, IP66, CLO, TŘ.II
- NOVÉ STOŽÁRY VO – ŘEŠÍ PROJEKT SO 00–73–01.07 HODINOVÁ VĚŽ (MĚSTO AŠ)
- NOVÝ STOŽÁR SKLÁPĚCÍ 168/76mm, JMENOVITÁ VÝŠKA 6m , VETKNUTÍ 1m
  č.b.16,17 – SVÍTIDLO LED 3050lm/23W, IP66, CLO, TŘ.II
  č.b.02 – SVÍTIDLO LED 4550lm/36W, IP66, CLO, TŘ.II
  STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE PRO PŘÍPOJENÍ AŽ 3 KABELŮ DO 10mm2
  JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA POJISTKOU VE SVORCE 5x20, 6,3A
- NOVÝ STOŽÁR SKLÁPĚCÍ 168/89/76mm, JMENOVITÁ VÝŠKA 8m , VETKNUTÍ 1,2m
  SVÍTIDLO LED 9900lm/69W, IP66, CLO, TŘ.II
  STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE PRO PŘÍPOJENÍ AŽ 3 KABELŮ DO 10mm2
  JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA POJISTKOU VE SVORCE 5x20, 6,3A
- PŘÍPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ; FeZn10 VE VÝKOPU MEZI STOŽÁRY
  MEZI ZÁKLADY HOD.VĚŽE A VÝPRAVNÍ BUDOVOU BUDE DO VÝKOPU POLOŽENO UZEMNĚNÍ FeZn 30x4
- 1 ORIENTAČNÍ ČÍSLO PROSTORU DLE PROTOKOLU VO

ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA – KABELY NN V PLASTOVÝCH KORUGOVANÝCH TRUBKÁCH
- ROZMĚRY VÝKOPU : 0,5 x 0,8 m (šxhl)
- ROZMĚRY VÝKOPU : 0,5 x 1,2 m (šxhl)
- ROZMĚRY VÝKOPU : 0,35 x 0,8 m (šxhl)

- Červený RFID marker 169,8Hz pro označení silových kabelů SŽ
- 07 OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU – MŮŽE BÝT UPRAVENO DLE ČÍSLOVÁNÍ SŽ

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	23.04.2022	Dokumentace po zapracování připomínek	
P01	23.10.2021	Dokumentace k připomínkování	

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Ing. arch. Břetislav Kubíček**
Adresa:	Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary
Kontakt:	T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz]
Zhotovitel objektu:	**B.Pavel Pruský** **IČ : 05124166**
Adresa:	Studentská 436/56A, 360 07 Karlovy Vary
Kontakt:	T: +420 776 260 979 E: prp11@seznam.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. arch. Břetislav Kubíček — Specialista: Bc.Pavel Pruský

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš**	Označení investora: S611700144
		Označení zhotovitele: 2021051
Název části:	Ostatní stavební objekty	Označení části: D.2.4.
Název objektu/dílčí části:	**Rozvody nn a osvětlení**	Označení objektu/komplexu: **SO 00-86-01**
Název přílohy:	Silnoproudá elektrotechnika	Číslo přílohy: **2. 401**
Název dílčí části přílohy:	Situace - el.rozvody	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: — Měřítko: 1:500	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Bc.Pavel Pruský	Bc.Pavel Pruský — Formáty: 10 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: — **Smluvní datum zpracování: 23.04.2022**
Karlovarský	Aš [600521]	0221C1

Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 1 4 4 _ Stupeň dokumentace: DPS _ Část: D 2 4 1 _ Podobjekt: _ Objekt: S 0 0 0 8 6 0 1 _ Přípona: _ Revize: P 0 2
(Prostor pro další informace)

S611700144