

Tabulka kabelů - SO 51-62-03.1 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení, 1.etapa

p.č.	Napájené zařízení	Ukončení	Odkud	Ukončení	typ kabelu	značení kabelů	Délka kabelů m
1	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-AYKY-J 3x120+70	WL103	10
2	Rozvaděč podchodu RP1	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-CYKY-O 4x16	WL104	110
3	Kabelová skříň KS01-VB	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-AYKY-O 4x50	WL105	90
4	Kabelová skříň KS16-VB	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-AYKY-O 4x50	WL106	60
5	Kabelová skříň KS07-sklad	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-AYKY-O 4x50	WL107	170
6	Kabelová skříň KS08-buňka uhlí	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-AYKY-O 4x70 / 3x70+50	WL108	310
7	Napájení zab.zař - RZZ	KK	Hlavní rozvodna nn - Rozvaděč RH	KK	1-CYKY-O 4x16	WL109	50
8	Osvětlení nástupiště - 3.kolej - OS15-35	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-CYKY-O 4x16	WL151	390
9	Osvětlení nástupiště - 1.a 2.kolej OS36-48	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-CYKY-O 4x16	WL152	420
10	Osvětlení zastřešení nástupiště - 1. a 2.kolej	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-CYKY-O 4x10	WL153	310
11	Osvětlovací věže OV1-OV4	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-AYKY-O 3x150+70	WL154	615
12	Osvětlovací stožáry OS1-14	KK	Osvětlovací věž OV1	KK	1-CYKY-O 4x16	WL158	840
13	Osvětlovací věž OV5	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-AYKY-O 3x95+50	WL155	65
14	Osvětlovací věže OV6, KS06 a OV7 až do KS10	KK	Rozvaděč osvětlení RO1	KK	1-AYKY-O 3x150+70	WL156	560
14	Majáčky pro nevidomé	SZ	Rozvaděč osvětlení RO1	SZ	1-CYKY-O 2x1,5	WL157	305
15	Stávající OS39,41 a 42	KK	Osvětlovací věž OV7	KK	1-CYKY-O 4x16	WL160	240
16	Podchod, osvětlení	SZ	Rozvaděč osvětlení RO1	SZ	1-CYKY-O 4x2,5	WL159	240
17	Ovládací panel OV+EOV	RJ45	Rozvaděč osvětlení RO1	RJ45	FTP cat 5(6)e	WS101	40
18	Zařízení přenosového systému	RJ45	Ovládací panel OV+EOV	RJ45	FTP cat 5(6)e	WS102	40
19	Rozvaděč osvětlení RO1		Osvětlovací věže OV1-OV7(8)		TCEPKPFLEZE do 15XN0,8	WS103	1260