

Seznam oprav a betonáže pro jednotlivé trakční podpěry

Dokument 06

Stavba: "Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km 326,2-331,7"

SO 02 Trakční vedení

Trakční podpěry		Základy TV			Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV		Číslování TP (tabulka)	Závěsný kabel GkV		Ukolejnění	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)		výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejnění	požadované úpravy	požadované úpravy
76A žst	BP	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x	x	nová koncovka ZV	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	
78A žst	2T (245)	0	0		nová ramena	0	0	x	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	
80A žst	BP (kotevní)	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x		nová konzola ZV	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	
14A	T (245)	0	0		x	0	0	x	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	x
16A	BP (kotevní)	0	160 x 140 x 50	1,12	x	0	0	x	x	x	x	ano (2x)	zajištění kotvení	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	zvednutí závaží
18A	2TS (245)	3	0		x	3	3	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
20A	2TS (245)	5	0		x	5	5	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
22A	BP (kotevní)	7	0		x	7	7	použit stávající	x	x	7	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
24A	T (245)	9	0		x	9	9	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	9	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
26A	T (245)	11	0		x	11	11	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	11	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
28A	T (245)	12	0		x	12	12	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
30A	T (245)	12	0		x	12	12	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K32A	T (245)	12	Ø40 x 50		posun na st. o 12,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32A	T (219)	12	Ø40 x 50		x	12	12	použit stávající	x	12	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
34A	T (245)	12	x		x	12	12	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
36A	T (245)	13	x			13	13	použit stávající	x	13	x	x	x	nová konzola ZV	13	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	výměna izolátoru v pevném bodě
K36A	kotva	13	x		posun na st. o 13,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38A	T (245)	16	x		x	16	16	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	16	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	
40A	T (245)	19	x		x	19	19	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
42A	T (245)	22	x		x	22	22	použit stávající	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
44A	BP (kotevní)	26	x		x	26	26	ano	x	x	26	x	zajištění kotvení	nové kotvení ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
46A	2T (245)	30	x		x	30	30	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	30cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
48A	2T (245)	35	x		x	35	35	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	35cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
50A	BP (kotevní)	39	x		x	39	39	ano	x	x	39	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	39cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
52A	T (245)	43	x		x	43	43	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	43cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
54A	T (245)	47	x		x	47	47	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	47cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
56A	T (245)	51	x		x	51	51	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	51cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	
58A	T (245)	56	x		x	x	x	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	56cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K60A	T (245)	66	x		posun na st. o 66,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60A	T (219)	66	x		x	66	66	použit stávající	L2 - výměna na pr. 168cm	77	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
62A	T (245)	64	x		x	64	64	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
64A	T (245)	71	100x140x50	0,70	x	71	71	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	71	x	x	x	nová konzola V ZV	71cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K64A	T (245)	71	100x140x50	0,70	posun na st. o 71,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
66A	BP	76	100x140x140	1,96	x	x	x	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová konzola V ZV	76cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	ZV uvnitř
68A	TS (245)	112	100x140x120	1,68	x	112	112	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	nová V atyp ZV	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	ZV uvnitř
70A	TS (245)	150	100x140x140	1,96	x	150	150	x	x	x	x	x	x	ponechat stávající	100cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
72A	BP	183	nový základ		nové rameno	183	183	nové lišty	x	x	nové	kotvení	zajištění kotvení	nová konzola ZV	x	nová tabulka	x		nové ukolejnění	x	použit původní průrazku

Trakční podpěry			Základy TV		Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV			Závěsný kabel 6kV		Ukolejení	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	Číslování TP (tabulka)	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejení	požadované úpravy	požadované úpravy
74A	TS (2x245)	171	100x180x120	2,16	x	171	171	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	100cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
76A	TS (2x245)	150	100x180x120	2,16	x	150	150	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	100cm	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
78A	BP	125	nový základ		nové rameno	125	125	nové lišty	x	x	nové	kotvení	zajištění kotvení	nové kotvení ZV	x	nová tabulka	x		nové ukolejení	x	použit původní průrazku
80A	TS (245)	100	nový základ		nové rameno	100	100	nové lišty	x	x	x	x	x	nová konzola ZV	x	nová tabulka	x		nové ukolejení	x	použit původní průrazku
82A	TS (245)	70	100x140x100	1,40	x	70	70	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K84A	kotva	40	100x140x50	0,70	posun na st. o 40,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
84A	TS (245)	40	100x140x50	0,70	x	40	40	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	J	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
86A	TS (245)	30	100x140x100	1,40	x	30	30	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
88A	TS (245)	22	100x140x100	1,40	nové rameno	22	22	použit stávající	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
K88A	kotva	22	100x140x100	1,40	posun na st. o 22,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
88B	-	-	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
90A	TS (245)	24			nové rameno	24	24	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
92A	TS (245)	25			nové rameno	25	25	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
94A	TS (245)	23			nové rameno	23	23	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
96A	BP	23			nové rameno	23	23	nové lišty	x	x	x	x	zajištění kotvení	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
98A	TS (2x245)	17			nová ramena	17	17	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
100A	TS (2x245)	14			nová ramena	14	14	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
102A	BP	20			nové rameno	20	20	nové lišty	x	x	x	x	zajištění kotvení	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
104A	TS (245)	30			nové rameno	30	30	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
106A	TS (245)	38			nové rameno	38	38	nové lišty	nové třmeny 2x 219	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
108A	TS (245)	38			nové rameno	38	38	nové lišty	nové třmeny 2x 219	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
110A	TS (245)	25			nové rameno	25	25	nové lišty	nové třmeny 2x 219	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
112A	TS (245)	9			nové rameno	9	9	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
114A	TS (245)	5			nové rameno	5	5	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
116A	kotva	5			x	5	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	výměna kotevních lan za táhlo
116A	TS (245)	8			nové rameno	8	8	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
118A	TS (245)	5	nová hlavička		nové rameno	5	5	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
120A	TS (245)	3,5	nová hlavička		nové rameno	3,5	3,5	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
120A	kotva	3,5			x	3,5	3,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	výměna kotevních lan za táhlo
122A	TS (245)	1,5	nová hlavička		nové rameno	1,5	1,5	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
124A	TS (245)	7	nová hlavička		nové rameno	7	7	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
126A	TS (245)	20			nové rameno	20	20	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
128A	TS (245)	28	nová hlavička		nové rameno	28	28	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
130A	TS (245)	40	nová hlavička		nové rameno	40	40	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
132A	BP	50	160x140x100	2,24	nové rameno	50	50	nové lišty		x	nové	kotvení	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
134A	2x TS (245)	63	180x100x80	1,44	nová ramena	63	63	nové lišty	nové třmeny 2x219, 2x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
136A	2x TS (245)	60	nová hlavička		nová ramena	60	60	nové lišty	nové třmeny 2x219, 2x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
138A	BP	45			nové rameno	45	45	nové lišty		x	nové	kotvení	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x
140A	TS (245)	11			nové rameno	11	11	nové lišty	nové třmeny	x	x	x	x	nová konzola V ZV	x	nová tabulka	nový závěs		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x

Trakční podpěry			Základy TV		Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV			Závěsný kabel 6kV		Ukolejení	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	Číslování TP (tabulka)	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejení	požadované úpravy	požadované úpravy
142A	TS (245)	0	nová hlavička		nové rameno	0	0	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
144A	kotva	3			x	3	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	výměna kotevních lan za táhlo
144A	TS (245)	3	nová hlavička		nové rameno	3	3	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
146A	TS (245)	2			nové rameno	2	2	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
148A	TS (245)	1			nové rameno	1	1	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
148A	kotva	1			x	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	výměna kotevních lan za táhlo
150A	TS (245)	2			nové rameno	2	2	nové lišty	nové třmeny 1x219, 1x245	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	ponechat stávající	průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	