

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



JICOM, spol. s r.o.
Jarní 1116/50
614 00 Brno



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galich</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : BRNO		STUPEŇ : PDPS	
Brno Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno) SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240014
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2023	
			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	
Soupis vývodů				

SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno)		Datum:	06/2023
					Objekt:	SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
2.NP									
Rozvaděč RS65									
Q1	J1	CYKY-J	5x16		Rozvaděč RE23	Koncovka	Rozvaděč RS65	Koncovka	Stávající kabel
FIA3	Z1	CYKY-J	3x2,5	26	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P117	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA4	Z2	CYKY-J	3x2,5	29	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P117	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA5	Z3	CYKY-J	3x2,5	26	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P117	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA6	Z4	CYKY-J	3x2,5	29	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P117	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FA7	S	CYKY-J	3x1,5	50	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P117	Koncovka	3 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA8	Z1	CYKY-J	3x2,5	21	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA9	Z2	CYKY-J	3x2,5	26	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA10	Z3	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA11	Z4	CYKY-J	3x2,5	33	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA12	Z5	CYKY-J	3x2,5	27	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA13	Z6	CYKY-J	3x2,5	28	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z6 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA14	Z7	CYKY-J	3x2,5	45	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z7 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA15	Z8	CYKY-J	3x2,5	27	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z8 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA16	Z9	CYKY-J	3x2,5	35	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z9 - 1P118	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FA17	S	CYKY-J	3x1,5	72	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P118	Koncovka	6 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA18	Z1	CYKY-J	3x2,5	14	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P120	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA19	Z2	CYKY-J	3x2,5	14	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P120	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA20	Z3	CYKY-J	3x2,5	20	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P120	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou

SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno)		Datum:	06/2023
					Objekt:	SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
FIA21	Z4	CYKY-J	3x2,5	24	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P120	Koncovka	1 ks zásuvka jednoduchá, 2 ks zásuvka dvojitá
FIA22	Z5	CYKY-J	3x2,5	27	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P120	Koncovka	3 ks zásuvka dvojitá
FA23	S	CYKY-J	3x1,5	37	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P120	Koncovka	3 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA24	Z1	CYKY-J	3x2,5	17	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P121	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA25	Z2	CYKY-J	3x2,5	20	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P121	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA26	Z3	CYKY-J	3x2,5	19	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P121	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA27	Z4	CYKY-J	3x2,5	20	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P121	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA28	Z5	CYKY-J	3x2,5	19	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P121	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FA29	S	CYKY-J	3x1,5	33	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P121	Koncovka	4 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA30	Z1	CYKY-J	3x2,5	19	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA31	Z2	CYKY-J	3x2,5	24	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA32	Z3	CYKY-J	3x2,5	22	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA33	Z4	CYKY-J	3x2,5	18	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA34	Z5	CYKY-J	3x2,5	24	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA35	Z6	CYKY-J	3x2,5	23	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z6 - 1P122	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FA36	S	CYKY-J	3x1,5	48	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P122	Koncovka	4 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA37	Z1	CYKY-J	3x2,5	21	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P123	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA38	Z2	CYKY-J	3x2,5	27	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P123	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA39	Z3	CYKY-J	3x2,5	25	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P123	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA40	Z4	CYKY-J	3x2,5	27	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P123	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA41	Z5	CYKY-J	3x2,5	25	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P123	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá

SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno)		Datum:	06/2023
					Objekt:	SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
FA42	S	CYKY-J	3x1,5	45	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P123	Koncovka	3 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA43	Z1	CYKY-J	3x2,5	25	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P124	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA44	Z2	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P124	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA45	Z3	CYKY-J	3x2,5	28	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P124	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA46	Z4	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z4 - 1P124	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FIA47	Z5	CYKY-J	3x2,5	28	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z5 - 1P124	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FA48	S	CYKY-J	3x1,5	48	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P124	Koncovka	3 ks svítidlo LED, 1 ks spínač dvojitý
FIA49	Z1	CYKY-J	3x2,5	26	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P136	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA50	Z2	CYKY-J	3x2,5	32	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P136	Koncovka	2 ks zásuvka dvojitá
FA51	S	CYKY-J	3x1,5	46	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla A,B - 1P125,1P136	Koncovka	3 ks svítidlo LED, 2 ks spínač jednoduchý
FIA52	Z1	CYKY-J	3x2,5	31	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z1 - 1P125	Koncovka	3 ks zásuvka dvojitá
FIA53	Z2	CYKY-J	3x2,5	32	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z2 - 1P125	Koncovka	3 ks zásuvka dvojitá
FIA54	Z3	CYKY-J	3x2,5	46	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky Z3 - 1P125	Koncovka	3 ks zásuvka dvojitá
FIA55	ZR	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RS65	Koncovka	Zásuvky ZR - RACK chodba v krčku	Koncovka	1 ks zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou
FIA56	S	CYKY-J	3x1,5	103	Rozvaděč RS65	Koncovka	Světla chodba v krčku	Koncovka	6 ks svítidlo LED, 2 ks spínač schodišťový
FIA57	V	CYKY-J	3x1,5	30	Rozvaděč RS65	Koncovka	Ventilátor RACK chodba v krčku	Koncovka	

SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno)		Datum:	06/2023
					Objekt:	SO 01 - úprava pro ST Brno (krček) - Elektroinstalace		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka

		kabely mimo soupis							
		CYKY-O	5x1,5	45	Krabicová rozvodka osvětlení	Koncovka	Spínač osvětlení	Koncovka	
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ									
		CYKY-J	3x2,5	1139	m		Počet zakončení:	260	ks
		CYKY-J	3x1,5	409	m		Počet zakončení:	230	ks
		CYKY-O	5x1,5	45	m		Počet zakončení:	30	ks