

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



JICOM, spol. s r.o.  
Jarní 1116/50  
614 00 Brno


**SUDOP BRNO**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galicz</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : BRNO		STUPEŇ : PDPS	
Brno Kounicova ADM - oprava kanceláří 2NP (SMT + ST Brno) SO 02 - úprava pro SMT - Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240014
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 06/2023	
Specifikace zařízení			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	PŘÍLOHA 7

SUDOP BRNO spol.s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 BRNO

## TECHNICKO-OBCHODNÍ SPECIFIKACE č. 1

Vypracoval: Ing. Vykoukal  
Datum:06/2023  
Objekt: SO 01 Elektroinstalace  
**1ks** Úprava rozvaděče NN – 400V, označený **RS66**

Provedení: Oceloplechový zapuštěný rozvaděč  
Rozměry/d x hl x v/ v mm: 570 x 136 x 760  
Rozvodná soustava: 3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-S  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Zkratová odolnost: 10kA  
Jmenovitý proud: In = 32A  
Krytí: ze strany obsluhy:  
po otevření dveří:  
Nátěr rozváděče  
Přívod: vrchem  
Vývody: vrchem/spodem  
Zpracování dle výkresů: viz příloha č. 4  
Velikost řadového proudu je dána použitým spínacím prvkem v jednotlivých odbočkách.

Do rozvaděče bude doplněno:

Pol.	Ks	Název
1	1	Páčkový vypínač MSO-40-3, 40A
2	1	Pojistkový odpínač OPVP10-3, 32A, 690V
3	3	Válcové pojistkové vložky PV10, 32A gG
4	3	Jistič LTN-16B-1, 16A
5	5	Jistič LTN-10B-1, 10A
6	24	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 16A, 30mA
7	3	Svorka RSA 16A
8	56	Svorka RSA 4A

Z rozvaděče bude demontováno:

Pol.	Ks	Název
1	1	Jistič LSN-63B-3, 63A
2	9	Jistič LSN-16B-1, 16A
3	1	Jistič L7-16/1/B, 16A
4	3	Jistič LSN-10B-1, 10A