



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Zářecký

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Zářecký	Specialista: Ing. Jan Zářecký

Název stavby/akce:	Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa	Označení investora: S622000070
		Označení zhotovitele: 20107-01-1021
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3. 6
Název objektu/dílní části:	Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení	Označení objektu/komplexu: SO 34-86-01
Název přílohy:	Soupis kabelů	Číslo přílohy: 3. 001
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:
Ing. Jan Zářecký	Ing. Jan Bradáč	Formáty: 3x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace
		Smluvní datum zpracování: 27.11.2021

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 0 7 0	- P D P S	- D 2 3 0 6	- S O 3 4 8 6 0 1	- X X	- 3 - 0 0 1	- 0 0 1

SUDOP Brno, spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa			Datum : 11 / 2021	
				Objekt : SO 34-86-01 Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení			Počet listů : 2	
							List č. : 1	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 001.L1	1-YY	1x70	10	Rozvaděč RT	Koncovka	Tr-O – 1U	Koncovka	
WL 001.L2	1-YY	1x70	10	Rozvaděč RT	Koncovka	Tr-O – 1V	Koncovka	
WL 001.L3	1-YY	1x70	10	Rozvaděč RT	Koncovka	Tr-O – 1W	Koncovka	
WL 001.N	1-YY	1x50	10	Rozvaděč RT	Koncovka	Tr-O – 1N	Koncovka	
WL 002.L1	1-YY	1x70	10	Tr-O – 2U	Koncovka	Rozvaděč RH	Koncovka	
WL 002.L2	1-YY	1x70	10	Tr-O – 2V	Koncovka	Rozvaděč RH	Koncovka	
WL 002.L3	1-YY	1x70	10	Tr-O – 2W	Koncovka	Rozvaděč RH	Koncovka	
WL 002.PEN	1-YY	1x50	10	Tr-O – 2N	Koncovka	Rozvaděč RH	Koncovka	
WS 001	CYKY-O	3x1,5	5	Rozvaděč RH	SEH3	Rozvaděč RO	SEH3	
WL 101	1-AYKY-O	3x240+120	60	Kabelová skříň KS EG.D	SEH4	Rozvaděč RE	SEH4	
WL 102	1-CYKY-O	4x70	5	Rozvaděč RE	SEH4	Rozvaděč RT	SEH4	
WL 103	1-CYKY-O	4x50	8	Skříň ZZEE	SEH5	Rozvaděč RH	SEH5	
WL 104	1-AYKY-J	4x35	310	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč RP1 – spojka na kabelu	SVCZC 35-Al	
WL 105	AYKY-J	4x16	110	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč R1	SEH4	
WL 106	CYKY-J	4x10	40	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč RZS	SEH4	
WL 107	CYKY-J	4x16	110	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč ER2 SSZT	SEH4	
WL 108	1-AYKY-J	4x25	90	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč HR-DK	SEH4	
WL 109	1-AYKY-J	4x70	110	Rozvaděč RH	SEH4	Kabelová skříň KS1	SEH4	
WL 110	AYKY-J	4x16	35	Rozvaděč RH	SEH4	Rozvaděč RE byt	SEH4	
WL 111	1-AYKY-O	4x50	310	Rozvaděč RH	SEH4	Zásuvkový stojan ZS1	SEH4	
WL 112	CYKY-J	3x1,5	5	Rozvaděč HR-DK	SEH3	MSU	SEH3	
WL 113	CYKY-J	4x10	5	Rozvaděč RE byt	SEH4	Rozvaděč R1 byt	SEH4	
WS 101	CYKY-O	3x1,5	10	Rozvaděč RE	SEH3	Rozvaděč RH	SEH3	
WS 102	CYKY-O	5x1,5	90	Rozvaděč RH	SEH5	Rozvaděč HR-DK	SEH5	
WL 301	CYKY-J	5x10	5	Rozvaděč RH	SEH5	Rozvaděč RO	SEH5	
WL 302	CYKY-O	4x10	380	Rozvaděč RO		Pojistkové skříň PS8.1-PS6.1-PS5-osvětlovací stožár OS6		

SUDOP Brno, spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1.etapa			Datum : 11 / 2021	
				Objekt : SO 34-86-01 Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení			Počet listů : 2	
							List č. : 2	
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 303	CYKY-O	4x6	240	Rozvaděč RO		Pojistkové skříně PS8.2-PS6.2		
WL 304	CYKY-O	4x6	160	Rozvaděč RO		Pojistkové skříně PS12.2-PS10.2		
WL 305	CYKY-O	4x6	160	Rozvaděč RO		Pojistková skříň PS12.1-osvětlovací stožár OS5-pojistková skříň PS10.1		
WL 306	CYKY-O	4x6	40	Rozvaděč RO		Osvětlovací stožáry S0.3-S0.4		
WL 307	CYKY-O	4x6	110	Rozvaděč RO		Osvětlovací stožáry S0.3-S0.1-S0.2		
WL 308	CYKY-O	4x10	410	Rozvaděč RO		Osvětlovací stožár OS3-pojistkové skříně PS16.2-PS18.2-PS20.2		
WL 309	CYKY-O	4x10	260	Rozvaděč RO		Osvětlovací stožáry OS4-OS2-pojistkové skříně PS16.1-PS18.1		
WL 310	CYKY-O	4x16	740	Rozvaděč RO		Pojistkové skříně PS20.1-PS22-PS24-PS26-osvětlovací stožár OS1-pojistková skříň PS27		
WS 301	FTP Cat.5e	4x2x0,8	20	MSU	RJ45	RACK – switch Cisco WS-C2960C-8TC-L	RJ45	RACK umístěn ve sdělovací místnosti (i šatna) za DK
WS 302	TCEPKPFLEY	3x4x0,8	80	MSU		Rozvaděč RO		
WS 303	SYKFY	3x2x0,5	5	Rozvaděč RO		Fotobuňka PLC		
WS 304	SYKFY	3x2x0,5	5	Rozvaděč RO		Fotobuňka SH		
WS 305	FTP Cat. 5e	4x2x0,5	10	RSW – switch	RJ45	MSU	RJ45	