


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Generální projektant	DigiTry Art Technologies s.r.o.	
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň	
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	

Projektant části	JEKU, s.r.o.	
Adresa:	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 272 011 090 E: jeku@jeku.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Jindřich Král	Ing. Bohumil Kučera	Jindřich Král

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa		Označení (S-kód):
			S631700110
			Označení zhotovitele:
			2020-006
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	Praha hlavní nádraží		Označení objektu/komplexu:
			SO 07-71-07.04
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení - Soupis vodičů		Číslo přílohy: 3 502
Název dílčí části přílohy:	Technika prostředí staveb		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	06/2022	[120 x A4]	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 1 1 0	P D P S	D 2 2 0 1	S O 0 7 7 1 0 7	0 4	3 5 0 2	0 0 0

[Prostor pro další informace]

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.			Soupis vodičů List of cables			JEKU, s. r. o.		
						Číslo zakázky: Job No.:	21088	
Rozvaděč RH1								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RE84	2x1-CHKE-R	(3x185)+(1x95)	250	RH1	RE84	0.05	160.0	Retail II.-GASTRO
WL-RH2/RE52	1-CXKE-R	3x185+95	40	RH1	RE52	nad TS2	150.0	Tepelná čerpadla

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.				Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.		
						Číslo zakázky: Job No.:		21088
Rozvaděč RH2								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RH2/RE31	2x1-CXKH-R	3x185+95	150	RH2	RE31	Rozvodna NN	400.0	Rozvaděč
WL-RH2/RE51	2x1-CXKH-R	3x185+95	100	RH2	RE51	Rozvodna NN	400.0	Rozvaděč

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	70	20	RE31	MET31	Rozvodna NN		Hlav.uzem.svorka
WL-RH2/RE31	2x1-CXKH-R	3x185+95	150	RH2	RE31	Rozvodna NN	400.0	Rozvad.RH2
WL-31.1	stáv.CYKY(J)	4x16	Stávající	RE31	RE31.1	Výbojky 1.perón	Stávající	Rozvaděč
WL-31.1	1-CXKH-R	5x4	30	RE31	RE31.2	0.094	2,6	Rozvaděč MaR
WL-31.3	1-CXKH-R	5x6	Stávající	RE31	RE31.3	Rozvaděč horolezci	Stávající	Rozvaděč
WL-31.10	1-CXKH-R	5x16	40	RE31	RE31.10	1.054	20.0	Rozvaděč
WL-31.11	1-CXKH-R	5x10	65	RE31	RE31.11	1.042	10.0	Rozvaděč
WL-31.12	1-CXKH-R	5x16	55	RE31	RE31.12	2.060	30.0	Rozvaděč
WL-31.13	1-CXKH-R	5x10	80	RE31	RE31.13	1M.038	20.0	Rozvaděč
WL-31.14	1-CXKH-R	5x10	80	RE31	RE31.14	3.065	20.0	Rozvaděč
WL-31.15	1-CXKH-R	5x16	85	RE31	RE31.15	4.049	30.0	Rozvaděč
WL-31.16	1-CXKH-R	5x10	95	RE31	RE31.16	5.040	20.0	Rozvaděč
WL-31.17	1-CXKH-R	5x10	50	RE31	RE31.17	1.053	15.0	Rozvaděč
WL-31.32	Stáv.CYKY	3x70+50	Stávající	RE31	RE31.32	Podchod-zavazadla	Stávající	Rozvaděč
WL-31.34	1-CXKH-R	5x35	25		RE31.34	Chodba-rozvodna 6kV	60.0	Rozvaděč

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.10

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	25	RE31.10	EP31.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.10	1-CXKH-R	5x16	40	RE31	RE31.10	1.054	20.0	Rozvaděč
WS-31.34/31.10(NO)	JYTY	5x1	40	RE31.10	RE31.34/RE31.10	1.050		Monitoring NO
WS-31.10/31.17(NO)	JYTY	5x1	20	RE31.10	RE31.10/RE31.17	1.054		Monitoring NO
WL-31.10/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.10	S_*-31.10/1	1.054		Osvětlení
WL-31.10/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE31.10	S_*-31.10/2	1.057		Osvětlení
WL-31.10/3	CXKE-R	3x1.5	60	RE31.10	S_*-31.10/3			Osvětlení
WL-31.10/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE31.10	S_*-31.10/5			Osvětlení
WL-31.10/7	CXKE-R	5x10	30	RE31.10	ZS31.10/7	1.054		Zásuvková skříň
WL-31.10/8	CXKE-R	5x2.5	40	RE31.10	ZS31.10/8	1.057		Zás.400V/16A
WL-31.10/11	CXKE-R	3x2.5	45	RE31.10	XV31.10/11	Terasa 2.NP	2.0	Chlad.jednotka
WL-31.10/12	CXKE-R	3x2.5	45	RE31.10	XV31.10/12	Terasa 2.NP	2.0	Chlad.jednotka
WL-31.10/13	CXKE-R	3x2.5	45	RE31.10	XV31.10/13	Terasa 2.NP	2.0	Chlad.jednotka
WL-31.10/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE31.10	XC31.10/14	1.054	0.2	Lednice
WL-31.10/15	CXKE-R	3x2.5	30	RE31.10	XC31.10/15	1.054	1.0	PC
WL-31.10/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.10	XC31.10/16	1.057	1.0	PC
WL-31.10/17	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.10	XC31.10/17	1.057	1.0	PC
WL-31.10/18	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.10	XC31.10/18	1.057	1.0	PC
WL-31.10/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE31.10	XC31.10/21	1.054		Zásuvky
WL-31.10/22	CXKE-R	3x2.5	30	RE31.10	XC31.10/22	1.054		Zásuvky
WL-31.10/23	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.10	XC31.10/23	1.057		Zásuvky
WL-31.10/24	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.10	XC31.10/24			Zásuvky

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.11

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.11	EP31.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.11	1-CXKH-R	5x10	65	RE31	RE31.11	1.042	10.0	Rozvaděč
WS-31.17/31.11(NO)	JYTY	5x1	70	RE31.11	RE31.17/RE31.11	1.053		Monitoring NO
WS-31.11/31.13(NO)	JYTY	5x1	30	RE31.11	RE31.11/RE31.13	1.042		Monitoring NO
WL-31.11/1	CXKE-R	3x1.5	50	RE31.11	S_06-31.11/1	1.042		Osvětlení
WS-31.11/1	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE31.11	SB31.11/1			Ovládací tlačítko
WL-31.11/2	CXKE-R	5x1.5	40	RE31.11	S_*-31.11/2			Osvětlení
WS-31.11/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE31.11	SB31.11/2			Ovládací tlačítko
WL-31.11/3	CXKE-R	3x1.5	70	RE31.11	S_06-31.11/3	1.041;4.047		Osvětlení

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.12

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.12	EP31.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.12	1-CXKH-R	5x16	55	RE31	RE31.12	2.060	30.0	Rozvaděč
WS-31.13/31.12(NO)	JYTY	5x1	70	RE31.12	RE31.13/RE31.12	1M.038		Monitoring NO
WL-31.12/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.12	S_*-31.12/1	2.059		Osvětlení
WL-31.12/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.12	S_*-31.12/2	2.043;2.060;2.063		Osvětlení
WL-31.12/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.12	S_*-31.12/3			Osvětlení
WL-31.12/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/7	2.043		Zásuvky-PC
WL-31.12/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/8	2.063		Zásuvky-PC
WL-31.12/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/9	2.060;2.063		Zásuvky-PC
WL-31.12/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/10	2.059		Zásuvky-PC
WL-31.12/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/11	2.059		Zásuvky-PC
WL-31.12/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/12	2.059		Zásuvky-PC
WL-31.12/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/13	2.059		Zásuvky-PC
WL-31.12/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/14			Zásuvky-PC
WL-31.12/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/15			Zásuvky-PC
WL-31.12/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/16	2.062		Lednice
WL-31.12/18	CXKE-R	3x1.5	70	RE31.12	FC31.12/18	2.059;060;063;043		FC
WL-31.12/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.12	XC31.12/19			Zásuvky-úklid
WL-31.12/20	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/20	2.062		Digestoř
WL-31.12/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/21	2.062		Zásuvky
WL-31.12/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/22	2.062		Zásuvky
WL-31.12/23	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.12	XC31.12/23	2.062		Zásuvky

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.13

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.13	EP31.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.13	1-CXKH-R	5x10	80	RE31	RE31.13	1M.038	20.0	Rozvaděč
WS-31.11/31.13(NO)	JYTY	5x1	30	RE31.13	RE31.11/RE31.13	1.042		Monitoring NO
WS-31.13/31.12(NO)	JYTY	5x1	70	RE31.13	RE31.13/RE31.12	1M.038		Monitoring NO
WL-31.13/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.13	S_*-31.13/1	1M.038		Osvětlení
WL-31.13/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.13	S_*-31.13/2			Osvětlení
WL-31.13/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.13	S_*-31.13/3			Osvětlení
WL-31.13/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/7	1M.038		Zásuvky-PC
WL-31.13/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/8	1M.038		Zásuvky-PC
WL-31.13/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/9			Zásuvky-PC
WL-31.13/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/10			Zásuvky-PC
WL-31.13/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/11			Zásuvky-PC
WL-31.13/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/12			Zásuvky-PC
WL-31.13/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/13			Zásuvky-PC
WL-31.13/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/14			Zásuvky-PC
WL-31.13/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/15			Zásuvky-PC
WL-31.13/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.13	XC31.13/16			Zásuvky-PC
WL-31.13/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.13	XC31.13/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU. s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.14

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.14	EP31.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.14	1-CXKH-R	5x10	80	RE31	RE31.14	3.065	20.0	Rozvaděč
WL-31.14/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.14	S_*-31.14/1			Osvětlení
WL-31.14/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.14	S_*-31.14/2			Osvětlení
WL-31.14/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.14	S_*-31.14/3			Osvětlení
WL-31.14/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/7			Zásuvky-PC
WL-31.14/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/8			Zásuvky-PC
WL-31.14/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/9			Zásuvky-PC
WL-31.14/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/10			Zásuvky-PC
WL-31.14/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/11			Zásuvky-PC
WL-31.14/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/12			Zásuvky-PC
WL-31.14/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/13			Zásuvky-PC
WL-31.14/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/14			Zásuvky-PC
WL-31.14/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/15			Zásuvky-PC
WL-31.14/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.14	XC31.14/16			Zásuvky-PC
WL-31.14/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.14	XC31.14/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.15

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.15	EP31.15			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.15	1-CXKH-R	5x16	85	RE31	RE31.15	4.049	30.0	Rozvaděč
WL-31.15/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.15	S_*-31.15/1	4.049		Osvětlení
WL-31.15/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.15	S_*-31.15/2			Osvětlení
WL-31.15/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.15	S_*-31.15/3			Osvětlení
WL-31.15/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/7			Zásuvky-PC
WL-31.15/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/8			Zásuvky-PC
WL-31.15/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/9			Zásuvky-PC
WL-31.15/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/10			Zásuvky-PC
WL-31.15/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/11			Zásuvky-PC
WL-31.15/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/12			Zásuvky-PC
WL-31.15/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/13			Zásuvky-PC
WL-31.15/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/14			Zásuvky-PC
WL-31.15/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/15			Zásuvky-PC
WL-31.15/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.15	XC31.15/16			Zásuvky-PC
WL-31.15/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.15	XC31.15/19	4.049		Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.16

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE31.16	EP31.6			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.16	1-CXKH-R	5x10	95	RE31	RE31.16	5.040	20.0	Rozvaděč
WL-31.16/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.16	S_*-31.16/1			Osvětlení
WL-31.16/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.16	S_*-31.16/2			Osvětlení
WL-31.16/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.16	S_*-31.16/3			Osvětlení
WL-31.16/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/7			Zásuvky-PC
WL-31.16/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/8			Zásuvky-PC
WL-31.16/9	CXKE-R	1x2.5	40	RE31.16	XV31.16/9	5.036		Pisoár/Baterie
WL-31.16/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/10			Zásuvky-PC
WL-31.16/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/11			Zásuvky-PC
WL-31.16/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/12			Zásuvky-PC
WL-31.16/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/13			Zásuvky-PC
WL-31.16/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/14			Zásuvky-PC
WL-31.16/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/15			Zásuvky-PC
WL-31.16/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.16	XC31.16/16			Zásuvky-PC
WL-31.16/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.16	XC31.16/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.17

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	10	30	RE31.17	EP31.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-31.17	1-CXKH-R	5x10	50	RE31	RE31.17	1.053	15.0	Rozvaděč
WS-31.10/31.17(NO)	JYTY	5x1	20	RE31.17	RE31.10/RE31.17	1.054		Monitoring NO
WS-31.17/31.11(NO)	JYTY	5x1	70	RE31.17	RE31.17/RE31.11	1.053		Monitoring NO
WL-31.17/1	CXKE-R	5x1.5	40	RE31.17	S_10-RE31.17/1	1.053		Osvětlení
WL-31.17/2	CXKE-R	5x1.5	40	RE31.17	S_10-RE31.17/2	1.051		Osvětlení
WL-31.17/3	CXKE-R	5x1.5	40	RE31.17	S_*-RE31.17/3			Osvětlení
WL-31.17/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/7	1.053		Zásuvky-PC
WL-31.17/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/8	1.053		Zásuvky-PC
WL-31.17/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/9	1.053		Zásuvky-PC
WL-31.17/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/10	1.053		Zásuvky-PC
WL-31.17/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/11	1.051		Zásuvky-PC
WL-31.17/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE31.17	XC31.17/12	1.051		Zásuvky-PC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE31.34

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	25	RE31.34	MET31	Rozvodna NN		Hl.uzemňovací svorka
WL-31.34	1-CXKH-R	5x35	25	RE31	RE31.34	Chodba-rozvodna 6kV	60.0	Rozvaděč
WS-XT69.1/31.34(NO)	JYTY	5x1	35	RE31.34	XT69.1/RE31.34	Chodba-rozvodna 6kV		XT69.1
WS-31.34/31.10(NO)	JYTY	5x1	40	RE31.34	RE31.34/RE31.10	1.050		Monitoring NO
WL-31.34/1	CXKE-R	3x1.5	30	RE31.34	S_*-31.34/1	Rozvodna 6kV		Osvětlení
WL-31.34/2	CXKE-R	3x2.5	120	RE31.34	S_30-31.34/2	Kabelkolektor		Osvětlení
WL-31.34/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE31.34	S_30-31.34/3	0.068		Osvětlení
WL-31.34/7	CXKE-R	5x2.5	30	RE31.34	UT31.34/7	Výměník		Regul.topení
WL-31.34/8	Stáv.CYKY	3x6	50	RE31.34	XV31.34/8			Stávající
WL-31.34/9	CXKE-R	5x2.5	30	RE31.34	XC31.34/9	Rozvodna 6kV		Zás.400V/16A
WL-31.34/10	CXKE-R	5x6	30	RE31.34	XC31.34/10	Rozvodna 6kV		Zás.400V/32A
WL-31.34/11	CXKE-R	5x6	30	RE31.34	XC31.34/11	u RS		Zás.400V/32A
WL-31.34/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE31.34	XC31.34/21	Rozvodna 6kV		Zásuvka
WL-31.34/22	CXKE-R	3x2.5	60	RE31.34	XC31.34/22			Zásuvka
WL-31.34/30	CXKE-R	3x1.5	50	RE31.34	SLB31.34/30	0.069	0.05	Orientační majáčky

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozváděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	70	20	RE51	MET	Rozvodna NN		Hlav.uzem.svorka
WL-RH2/RE51	2x1-CXKH-R	3x185+95	100	RH2	RE51	Rozvodna NN	400.0	Rozvaděč
WL-51.A1	1-CXKH-R	5x25	45	RE51	RE51.A1	1.077	30.0	Rozvaděč
WL-51.A2	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A2	1M.060	30.0	Rozvaděč
WL-51.A3	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A3	1M.039	30.0	Rozvaděč
WL-51.A4	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A4	1M.058	30.0	Rozvaděč
WL-51.A5	1-CXKH-R	5x16	60	RE51	RE51.A5	1M.057	30.0	Rozvaděč
WL-51.A6	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A6	2.110	30.0	Rozvaděč
WL-51.A7	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A7	2.089	30.0	Rozvaděč
WL-51.A8	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A8	2.098	30.0	Rozvaděč
WL-51.A9	1-CXKH-R	5x16	60	RE51	RE51.A9	3.082	30.0	Rozvaděč
WL-51.A10	1-CXKH-R	5x16	65	RE51	RE51.A10	3.071	30.0	Rozvaděč
WL-51.A11	1-CXKH-R	5x16	65	RE51	RE51.A11	4.063	30.0	Rozvaděč
WL-51.A12	1-CXKH-R	5x16	70	RE51	RE51.A12	4.051	30.0	Rozvaděč
WL-51.8	1-CXKH-R	5x10	110	RE51	RE51.8	3.081	15.0	Rozvaděč serverovny
WL-51.7	1-CXKH-R	5x16	70	RE51	RE51.7	1.061	15.0	Rozvaděč technologie
WL-51.4	1-CXKH-R	5x25	20	RE51	RE51.4	Vstup z toalet	40.0	Rozvaděč zavazadel
WL-51.3	1-CXKH-R	5x16	45	RE51	RE51.3	0.074	30.0	Rozvaděč WC
WL-51.2	1-CXKH-R	5x16	45	RE51	RE51.2	0.074	30.0	Rozvaděč pož.klapek
WL-51.1	1-CXKH-R	5x35	80	RE51	RE51.1	1.086	50.0	Rozvaděč
WL-51.B1	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B1	1M.075	30.0	Rozvaděč
WL-51.B2	1-CXKH-R	5x16	95	RE51	RE51.B2	1M.069	30.0	Rozvaděč
WL-51.B3	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B3	2.116c	30.0	Rozvaděč
WL-51.B4	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B4	2.124	30.0	Rozvaděč
WL-51.B5	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B5	2.120	30.0	Rozvaděč
WL-51.B6	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B6	3.105	30.0	Rozvaděč

Rozvaděč RE51

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-51.B7	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B7	3.095c	30.0	Rozvaděč
WL-51.B8	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B8	3.099	30.0	Rozvaděč
WL-51.B9	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B9	3.085	30.0	Rozvaděč
WL-51.B10	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B10	4.081	30.0	Rozvaděč
WL-51.B11	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B11	4.076	30.0	Rozvaděč
WL-51.B12	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B12	4.070	30.0	Rozvaděč
WL-51.B13	1-CXKH-R	5x16	120	RE51	RE51.B13	5.048	30.0	Rozvaděč
WL-51.B14	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B14	5.069	30.0	Rozvaděč
WL-51.B15	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B15	5.071	30.0	Rozvaděč
WL-51.B16	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B16	5.065	30.0	Rozvaděč
WL-51.B17	1-CXKH-R	5x16	120	RE51	RE51.B17	5.044	30.0	Rozvaděč
WL-51.B18	1-CXKH-R	5x10	125	RE51	RE51.B18	6.017	15.0	Rozvaděč bytu
WL-51.39	1-CXKH-R	5x10	70	RE51	RE51.39	1.PP-Strojovna chlaz	22.0	Rozvaděč BCHJ1 (MaR)
WL-51.40	1-CXKH-R	5x4	60	RE51	RE51.40	1.PP-Strojovna topen	5,5	Rozvaděč ÚT (MaR)
WL-51.9	1-CXKH-R	5x10	110	RE51	RE51.9	4.075	15.0	Rozvaděč serverovny
WL-51.B19	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B19	1M.072	30.0	Rozvaděč
WL-51.43	1-CXKH-R	5x10	115	RE51	RE51.43	5.NP-JIH		VÝTAH OS
WL-51.44	1-CXKH-R	5x10	65	RE51	RE51.44	V.01-1.NP		VÝTAH OS
WL-51.45	1-CXKH-R	5x10	65	RE51	RE51.45	V.02-2.NP		VÝTAH N
WL-51.50	1-CXKH-R	5x50	50	RE51	RE51.50	1.077	71,1	Rozv.podl.vytápění

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.1	EP51.A1			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.1	1-CXKH-R	5x50	80	RE51	RE51.1	1,086	50.0	Rozvaděč
WS-69.4.1/51.1(NO)	JYTY	5x1	80	RE51.1	XT69.4.1/RE51.1	Rozvodna NN		Monitoring NO
WL-51.1/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.1	S_09-51.1/1	1,083		Osvětlení
WL-51.1/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.1	S_*-51.1/2	1.084-86;1.098-103		Osvětlení
WL-51.1/3	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.1	S_*-51.1/3	1.080a		Osvětlení
WS-51.1/3	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/3	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1/4	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.1	S_*-51.1/4	1.080c		Osvětlení
WS-51.1/4	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/4	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1/5	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.1	S_*-51.1/5	1,081		Osvětlení
WS-51.1/5	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/5	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1/6	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.1	S_*-51.1/6	1,082		Osvětlení
WS-51.1/6	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/6	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1/7	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.1	S_*-51.1/7	1.080b		Osvětlení
WS-51.1/7	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/7	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1/8	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.1	S_09-51.1/8	1.088-1.095		Osvětlení
WL-51.1/10	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.1	S_*-51.1/10	1,081		Osvětlení
WS-51.1/10	CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51.1	SB51.1/10	1,084		Stávající rozvodnice
WL-51.1.1	CXKH-R	5x4	30	RE51.1	RE51.1.1	1,084	50.0	Rozvaděč
WL-51.1/26	CXKE-R	5x2.5	30	RE51.1	XV51.1/26	1,083		Sporák
WL-51.1/29	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/29	1,083	0.2	Lednice
WL-51.1/30	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/30	1,083	0.2	Lednice
WL-51.1/31	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.1	XV51.1/31	1.091a		Pisoár/Baterie
WL-51.1/32	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.1	FC51.1/32	1.100		FC
WL-51.1/37	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/37	1,083	1.0	Zásuvky
WL-51.1/38	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/38	1,083	1.0	Zásuvky

Rozvaděč RE51.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozváděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-51.1/39	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/39	1,083	1.0	Zásuvky
WL-51.1/40	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/40	1,083	1.0	Zásuvky
WL-51.1/41	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/41	1,083	1.0	Zásuvky
WL-51.1/42	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/42	1,086	1.0	Zásuvky
WL-51.1/43	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/43	1,082	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/44	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.1	XC51.1/44	1,082	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/45	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.1	XC51.1/45	1,081	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/46	CXKE-R	3x2.5	40		XC51.1/46	1,081	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/47	CXKE-R	3x2.5	40		XC51.1/47	1,081	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/48	CXKE-R	3x2.5	40		XC51.1/48	1,081	1.0	Podl.zásuv.krabice
WL-51.1/49	CXKE-R	3x2.5	50		XC51.1/49	1.084;1.100	1.0	Zásuvky
WL-51.1/50	CXKE-R	3x2.5	75		XC51.1/50	1.080	1.0	Zásuvky

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.				Soupis vodičů List of cables				JEKU, s. r. o.			
								Číslo zakázky: Job No.:			21088
Rozvaděč RE51.2											
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka			
				Napájení / Rozvaděč		Ukončení / Zařízení	Umístění			Příkon (kW)	
WL-51.2	1-CXKH-R	5x16	45	RE51		RE51.2	0.074	30.0	Rozvaděč pož.klapek		

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.3

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-51.3	1-CXKH-R	5x16	45	RE51	RE51.3	0.074	30.0	Rozvaděč WC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.7	EP51.A1	1.061		Hl.uzemňovací svorka
WL-51.7	1-CXKH-R	5x16	70	RE51	RE51.7	1.061	15.0	Rozvaděč technologie
WS-69.4.1/51.7(NO)	JYTY	5x1	60	RE51.7	XT69.4.1/RE51.7	Rozvodna NN		XT69.4.1
WS-51.7/51.A1(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.7	RE51.7/RE51.A1	1.061		Monitoring NO
WL-51.7/1	CXKE-R	5x1.5	40	RE51.7	S_10-51.7/1	1.061		Osvětlení
WL-51.7/2	CXKE-R	5x1.5	60	RE51.7	S_10-51.7/2	1.073		Osvětlení
WL-51.7/6	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/6	1.061		RACK
WL-51.7/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/7	1.061		RACK
WL-51.7/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/8	1.061		RACK
WL-51.7/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/9	1.061		Zásuvky-PC
WL-51.7/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/10	1.061		Zásuvky-PC
WL-51.7/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/11	1.061		Zásuvky-PC
WL-51.7/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/12	1.061		RACK
WL-51.7/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.7	XC51.7/13	1.061		RACK
WL-51.7/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/19	1.073		RACK
WL-51.7/20	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/20	1.073		RACK
WL-51.7/21	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/21	1.073		RACK
WL-51.7/22	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/22	1.073		Zásuvky-PC
WL-51.7/23	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/23	1.073		Zásuvky-PC
WL-51.7/24	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/24	1.073		Zásuvky-PC
WL-51.7/25	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/25	1.073		RACK
WL-51.7/26	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.7	XC51.7/26	1.073		RACK

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.8

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	20	RE51.8	EP51.A4	3.081		Hl.uzemňovací svorka
WL-51.7	1-CXKH-R	5x10	110	RE51	RE51.8	3.081	15.0	Rozvaděč serverovny
WS-51.A7/51.8(NO)	JYTY	5x1	60	RE51.8	RE51.A7/RE51.8	2.090		Monitoring NO
WL-51.8/1	CXKE-R	5x1.5	20	RE51.8	S_*-51.8/1	3.081		Osvětlení
WL-51.8/2	CXKE-R	5x1.5	60	RE51.8	S_*-51.8/2	5.080		Osvětlení
WL-51.8/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.8	SLB51.8/4	3.081	0.3	PZTS
WL-51.8/5	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.8	SLB51.8/5	4.052	0.3	PZTS
WL-51.8/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.8	SLB51.8/6	5.080	0.3	PZTS
WL-51.8/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE51.8	XC51.8/7	3.081	3.0	RACK
WL-51.8/8	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.8	XC51.8/8	5.080	3.0	RACK
WL-51.8/10	CXKE-R	3x2.5	20	RE51.8	XC51.8/10	3.081		Zásuvky-PC
WL-51.8/11	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.8	XC51.8/11	5.080		Zásuvky-PC
WL-51.8/14	CXKE-R	3x1.5	70	RE51.8	FC51.8/14	3.081;5.080		FC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.9

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.9	EP51.B5	4.075		Hl.uzemňovací svorka
WL-51.9	1-CXKH-R	5x10	110	RE51	RE51.9	4.075	15.0	Rozvaděč serverovny
WS-51.B11/51.9(NO)	JYTY	5x1	15	RE51.9	RE51.B11/RE51.9	4.076		Monitoring NO
WS-51.9/51.B14(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.9	RE51.9/RE51.B14	4.075		Monitoring NO
WL-51.9/1	CXKE-R	5x1.5	40	RE51.9	S_*-RE51.9/1	4.075		Osvětlení
WL-51.9/2	CXKE-R	5x1.5	60	RE51.9	S_*-51.9/2	2.127		Osvětlení
WL-51.9/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.9	SLB51.9/4	4.075	0.3	PZTS
WL-51.9/5	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.9	SLB51.9/5	4.090	0.3	PZTS
WL-51.9/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.9	SLB51.9/6	2.127	0.3	PZTS
WL-51.9/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE51.9	XC51.9/7	4.075	3.0	RACK
WL-51.9/8	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.9	XC51.9/8	2.127	3.0	RACK
WL-51.9/10	CXKE-R	3x2.5	20	RE51.9	XC51.9/10	4.075		Zásuvky-PC
WL-51.9/11	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.9	XC51.9/11	2.127		Zásuvky-PC
WL-51.9/14	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.9	FC51.9/14	4.075		FC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.50

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	25	50	RE51.50	EP51.A1			Hl.uzemňovací svorka
WL-RE51.50	1-CXKE-R	5x50	50	RE51	RE51.50	1,077	71,1	Rozv.podl.vytápění
WS-51.50	1-CXKE-R(O)	5x1.5	50	RE51	RE51.50			ovl. HDO
WL-51.50/1	1-CXKE-R	5x2.5	75	RE51.50	MaR51.50/1	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.1
WL-51.50/2	1-CXKE-R	5x2.5	75	RE51.50	MaR51.50/2	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.2
WL-51.50/3	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/3	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.3
WL-51.50/4	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/4	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.4
WL-51.50/5	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/5	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.5
WL-51.50/6	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/6	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.6
WL-51.50/7	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/7	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.7
WL-51.50/8	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/8	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.8
WL-51.50/9	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/9	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.9
WL-51.50/10	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/10	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.10
WL-51.50/11	1-CXKE-R	5x1.5	50	RE51.50	MaR51.50/11	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.11
WL-51.50/12	1-CXKE-R	5x2.5	75	RE51.50	MaR51.50/12	1,15	5,918	Podahl.vytáp.-I115.12

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A1	EP51.A1			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A1	1-CXKH-R	5x25	45	RE51	RE51.A1	1,077	30.0	Rozvaděč
WS-51.7/51.A1(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A1	RE51.7/RE51.A1	1,061		Monitoring NO
WS-51.A1/51.A2(NO)	JYTY	5x1	45	RE51.A1	RE51.A1/RE51.A2	1,077		Monitoring NO
WS-51.A1/51.A2	CXKE-R(O)	3x1.5	45	RE51.A1	SBĚRNICE RE51.A1	1,077		SBĚRNICE
WL-51.A1/1	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.A1	S_*-51.A1/1	Schodiště		Osvětlení
WS-51.A1/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE51.A1	SB51.A1/1	Schodiště		Ovládací tlačítko
WL-51.A1/2	CXKE-R	5x2.5	100	RE51.A1	S_02-51.A1/2	1.032c		Osvětlení
WS-51.A1/2	CXKE-R(O)	5x1.5	100	RE51.A1	SB51.A1/2	1.032c		Stáv.ovl.osvětlení
WL-51.A1/3	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.A1	S_01-51.A1/3	1.060		Osvětlení
WS-51.A1/3	CXKE-R(O)	5x1.5	100	RE51.A1	SB51.A1/3	1.032c		Stáv.ovl.osvětlení
WL-51.A1/4	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A1	S_*-51.A1/4	1,074		Osvětlení
WS-51.A1/4	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A1	SB51.A1/4	1,074		Ovládací tlačítko
WL-51.A1/5	CXKE-R	5x2.5	100	RE51.A1	S_F1-51.A1/5	1.060		Osvětlení
WS-51.A1/5	CXKE-R(O)	5x1.5	100	RE51.A1	SB51.A1/5	1.032c		Stáv.ovl.osvětlení
WL-51.A1/6	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A1	S_*-51.A1/6			Osvětlení
WL-51.A1/7	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A1	S_*-51.A1/7			Osvětlení
WL-51.A1/8	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A1	S_*-51.A1/8	1,077		Osvětlení
WL-51.A1/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.A1	XV51.A1/9	1,065		Pisoár/Baterie
WL-51.A1/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A1	XC51.A1/10		0.2	Lednice
WL-51.A1/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A1	XC51.A1/11	1,077	2.0	Zásuvka
WL-51.A1/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A1	XC51.A1/12	1,077	2.0	Zásuvka
WL-51.A1/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A1	XC51.A1/13		2.0	Zásuvka
WL-51.A1/14	CXKE-R	3x2.5	75	RE51.A1	XC51.A1/14	2.032c	2.0	Zásuvka
WL-51.A1/15	CXKE-R	3x2.5	75	RE51.A1	XC51.A1/15	2.060	2.0	Zásuvka
WL-51.A1/16	CXKE-R	3x2.5	75	RE51.A1	XC51.A1/16	2.032c	2.0	Zásuvka

Rozvaděč RE51.A1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-51.A1/23	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A1	FC51.A1/23	1,077		FC
WL-51.A1/31	CXKE-R	3x1.5	50		SLB51.A1/31	0.077	0.2	Nouzové volání
WL-51.A1/32	CXKE-R	3x1.5	50		SLB51.A1/32	1.PP	0.4	PZTS
WL-51.A1/33	CXKE-R	3x1.5	20		SLB51.A1/33	1,062	0.1	Nouzové volání
WL-51.A1/34	CXKE-R	3x1.5	20		SLB51.A1/34	1.032c	0.05	Orient.majáčky
WL-51.A1/35	CXKE-R	3x1.5	40		SLB51.A1/35	1,073	0.2	PZTS
WL-51.A1/36	CXKE-R	3x2.5	110		SLB51.A1/36	1,098	0.1	PZTS

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A2

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A2	EP51.A2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A2	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A2	1M.060	30.0	Rozvaděč
WS-51.A1/51.A2(NO)	JYTY	5x1	45	RE51.A2	RE51.A1/RE51.A2	1.077		Monitoring NO
WS-51.A2/51.A6(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A2	RE51.A2/RE51.A6	1M.052		Monitoring NO
WS-51.A1/51.A2	CXKE-R(O)	3x1.5	45	RE51.A2	SBĚRNICE RE51.A1	1.077		SBĚRNICE
WS-51.A2/51.A7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A2	SBĚRNICE RE51.A2	1M.052		SBĚRNICE
WL-51.A2/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A2	S_*-51.A2/2			Osvětlení
WS-51.A2/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A2	SB51.A2/2			Ovládací tlačítko
WL-51.A2/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A2	S_*-51.A2/3			Osvětlení
WS-51.A2/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.A2	SB51.A2/3			Ovládací tlačítko
WL-51.A2/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A2	S_*-51.A2/4			Osvětlení
WS-51.A2/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.A2	SB51.A2/4			Ovládací tlačítko
WL-51.A2/5	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A2	S_*-51.A2/5			Osvětlení
WL-51.A2/6	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.A2	S_*-51.A2/6			Osvětlení
WL-51.A2/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.A2	XV51.A2/9	1M.051b		Pisoár/Baterie
WL-51.A2/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/10		0.2	Lednice
WL-51.A2/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/11		2.0	Zásuvka
WL-51.A2/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/12		2.0	Zásuvka
WL-51.A2/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/13		2.0	Zásuvka
WL-51.A2/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/14		2.0	Digestoř
WL-51.A2/19	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A2	XC51.A2/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A3

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A3	EP51.A2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A3	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A3	1M.039	30.0	Rozvaděč
WS-51.A2/51.A6(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A3	RE51.A2/RE51.A6	1M.052		Monitoring NO
WS-51.A3/51.A6(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A3	RE51.A3/RE51.A6	1M.039		Monitoring NO
WL-51.A3/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A3	S_*-51.A3/1	1M.039;1M.040		Osvětlení
WL-51.A3/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A3	S_*-51.A3/2	1M.041;1M.063		Osvětlení
WL-51.A3/4	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A3	SLB51.A3/4	1M.040	0.3	PZTS
WL-51.A3/5	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.A3	SLB51.A3/5	1M.053	0.05	Orient.majáčky
WL-51.A3/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/7	1M.040		RACK
WL-51.A3/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/8	1M.063		RACK
WL-51.A3/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/9	1M.039		Zásuvky-PC
WL-51.A3/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/10	1M.040		Zásuvky-PC
WL-51.A3/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/11	1M.041		Zásuvky-PC
WL-51.A3/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/12	1M.063		Zásuvky-PC
WL-51.A3/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/13			Zásuvky-PC
WL-51.A3/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/14			Zásuvky-PC
WL-51.A3/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/15			Zásuvky-PC
WL-51.A3/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A3	XC51.A3/16			Zásuvky-PC
WL-51.A3/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A3	XC51.A3/19			Zásuvky-úklid
WL-51.A3/26	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A3	FC51.A3/26	1M.039-1M.041		FC

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A4

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A4	EP51.A2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A4	1-CXKH-R	5x16	50	RE51	RE51.A4	1M.058	30.0	Rozvaděč
WL-51.A4/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A4	S_*-51.A4/1	1M.058		Osvětlení
WL-51.A4/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A4	S_*-51.A4/2	1M.062		Osvětlení
WL-51.A4/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A4	S_*-51.A4/3			Osvětlení
WL-51.A4/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/7	1M.058		Zásuvky-PC
WL-51.A4/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/8	1M.058		Zásuvky-PC
WL-51.A4/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/9	1M.062		Zásuvky-PC
WL-51.A4/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/10	1M.062		Zásuvky-PC
WL-51.A4/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/11			Zásuvky-PC
WL-51.A4/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/12			Zásuvky-PC
WL-51.A4/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/13			Zásuvky-PC
WL-51.A4/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/14			Zásuvky-PC
WL-51.A4/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/15			Zásuvky-PC
WL-51.A4/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A4	XC51.A4/16			Zásuvky-PC
WL-51.A4/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A4	FC51.A4/18	1M.058;062		FC
WL-51.A4/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A4	XC51.A4/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A5

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A5	EP51.A2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A5	1-CXKH-R	5x16	60	RE51	RE51.A5	1M.057	30.0	Rozvaděč
WL-51.A5/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A5	S_*-51.A5/1	1M.057		Osvětlení
WL-51.A5/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A5	S_*-51.A5/2			Osvětlení
WL-51.A5/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A5	S_*-51.A5/3			Osvětlení
WL-51.A5/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/7	1M.057		Zásuvky-PC
WL-51.A5/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/8	1M.057		Zásuvky-PC
WL-51.A5/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/9			Zásuvky-PC
WL-51.A5/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/10			Zásuvky-PC
WL-51.A5/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/11			Zásuvky-PC
WL-51.A5/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/12			Zásuvky-PC
WL-51.A5/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/13			Zásuvky-PC
WL-51.A5/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/14			Zásuvky-PC
WL-51.A5/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/15			Zásuvky-PC
WL-51.A5/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A5	XC51.A5/16			Zásuvky-PC
WL-51.A5/18	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.A5	FC51.A5/18	1M.057		FC
WL-51.A5/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A5	XC51.A5/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A6

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A6	EP51.A3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A6	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A6	2.110	30.0	Rozvaděč
WS-51.A3/51.A6(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A6	RE51.A3/RE51.A6	1M.039		Monitoring NO
WS-51.A6/51.A7(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A6	RE51.A6/RE51.A7	2.110		Monitoring NO
WL-51.A6/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A6	S_*-51.A6/1	2.110		Osvětlení
WL-51.A6/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A6	S_*-51.A6/2	2.111		Osvětlení
WL-51.A6/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A6	S_*-51.A6/3	2.118;2.119		Osvětlení
WL-51.A6/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/7	2.110		Zásuvky-PC
WL-51.A6/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/8	2.110		Zásuvky-PC
WL-51.A6/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/9	2.111		Zásuvky-PC
WL-51.A6/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/10	2.111		Zásuvky-PC
WL-51.A6/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A6	XC51.A6/11	2.118		Zásuvky-PC
WL-51.A6/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A6	XC51.A6/12	2.118		Zásuvky-PC
WL-51.A6/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A6	XC51.A6/13	2.119		Zásuvky-PC
WL-51.A6/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A6	XC51.A6/14	2.119		Zásuvky-PC
WL-51.A6/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/15			Zásuvky-PC
WL-51.A6/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A6	XC51.A6/16			Zásuvky-PC
WL-51.A6/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A6	FC51.A6/18	2.110;111;118;119		FC
WL-51.A6/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A6	XC51.A6/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A7	EP51.A3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A7	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A7	2.089	30.0	Rozvaděč
WS-51.A6/51.A7(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A7	RE51.A6/RE51.A7	2.110		Monitoring NO
WS-51.A7/51.8(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.A7	RE51.A7/RE51.8	2.090		Monitoring NO
WS-51.A2/51.A7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A7	SBĚRNICE RE51.A2	1M.052		SBĚRNICE
WS-51.A7/51.A10	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A7	SBĚRNICE RE51.A7	2.090		SBĚRNICE
WL-51.A7/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A7	S_*-51.A7/2			Osvětlení
WS-51.A7/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.A7	SB51.A7/2			Ovládací tlačítko
WL-51.A7/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A7	S_*-51.A7/3			Osvětlení
WL-51.A7/5	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A7	S_*-51.A7/5	2.097		Osvětlení
WL-51.A7/7	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A7	S_*-51.A7/7	2.096		Osvětlení
WL-51.A7/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A7	XC51.A7/8	2.096	0.2	Lednice
WL-51.A7/9	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.A7	XV51.A7/9			Pisoár/Baterie
WL-51.A7/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.A7	XC51.A7/11	2.096	2.0	Digestoř
WL-51.A7/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.A7	XC51.A7/12	2.096	2.0	Zásuvka
WL-51.A7/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.A7	XC51.A7/13	2.096	2.0	Zásuvka
WL-51.A7/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.A7	XC51.A7/14	2.096	2,5	Ohříváč
WL-51.A7/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A7	XC51.A7/15	2.097	2.0	Zásuvka
WL-51.A7/19	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.A7	XC51.A7/19			Zásuvka-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A8

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A8	EP51.A3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A8	1-CXKH-R	5x16	55	RE51	RE51.A8	2.110	30.0	Rozvaděč
WL-51.A8/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A8	S_*-51.A8/1	2.087;2.088		Osvětlení
WL-51.A8/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A8	S_*-51.A8/2	2.098		Osvětlení
WL-51.A8/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A8	S_*-51.A8/3			Osvětlení
WL-51.A8/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/7	2.087;2.088		Zásuvky-PC
WL-51.A8/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/8	2.087;2.088		Zásuvky-PC
WL-51.A8/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/9	2.098		Zásuvky-PC
WL-51.A8/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/10	2.098		Zásuvky-PC
WL-51.A8/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/11			Zásuvky-PC
WL-51.A8/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/12			Zásuvky-PC
WL-51.A8/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/13			Zásuvky-PC
WL-51.A8/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/14			Zásuvky-PC
WL-51.A8/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/15			Zásuvky-PC
WL-51.A8/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A8	XC51.A8/16			Zásuvky-PC
WL-51.A8/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A8	FC51.A8/18	2.087;2.088;2.098		FC
WL-51.A8/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A8	XC51.A8/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A9

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A9	EP51.A4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A9	1-CXKH-R	5x16	60	RE51	RE51.A9	3.082	30.0	Rozvaděč
WL-51.A9/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A9	S_*-51.A9/1	3.082		Osvětlení
WL-51.A9/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A9	S_*-51.A9/2	3.089		Osvětlení
WL-51.A9/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A9	S_*-51.A9/3	3.097;3.098		Osvětlení
WL-51.A9/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/7	3.097		Zásuvky-PC
WL-51.A9/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/8	3.098		Zásuvky-PC
WL-51.A9/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/9	3.089		Zásuvky-PC
WL-51.A9/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/10	3.082		Zásuvky-PC
WL-51.A9/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/11	3.082		Zásuvky-PC
WL-51.A9/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/12			Zásuvky-PC
WL-51.A9/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/13			Zásuvky-PC
WL-51.A9/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/14			Zásuvky-PC
WL-51.A9/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/15			Zásuvky-PC
WL-51.A9/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A9	XC51.A9/16			Zásuvky-PC
WL-51.A9/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.A9	FC51.A9/18	3.082;089;097;097		FC
WL-51.A9/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A9	XC51.A9/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A10

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A10	EP51.A4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A10	1-CXKH-R	5x16	65	RE51	RE51.A10	3.071	30.0	Rozvaděč
WL-51.A10/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A10	S_*-51.A10/1	3.071		Osvětlení
WL-51.A10/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A10	S_*-51.A10/2	3.076		Osvětlení
WL-51.A10/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A10	S_*-51.A10/3			Osvětlení
WL-51.A10/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/7	3.071		Zásuvky-PC
WL-51.A10/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/8	3.076		Zásuvky-PC
WL-51.A10/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/9			Zásuvky-PC
WL-51.A10/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/10			Zásuvky-PC
WL-51.A10/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/11			Zásuvky-PC
WL-51.A10/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/12			Zásuvky-PC
WL-51.A10/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/13			Zásuvky-PC
WL-51.A10/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/14			Zásuvky-PC
WL-51.A10/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/15			Zásuvky-PC
WL-51.A10/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A10	XC51.A10/16			Zásuvky-PC
WL-51.A10/18	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.A10	FC51.A10/18	3.071		FC
WL-51.A10/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A10	XC51.A10/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A11

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A11	EP51.A5			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A11	1-CXKH-R	5x16	65	RE51	RE51.A11	4.063	30.0	Rozvaděč
WL-51.A11/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A11	S_*-51.A11/1	4.063		Osvětlení
WL-51.A11/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A11	S_*-51.A11/2	4.064		Osvětlení
WL-51.A11/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A11	S_*-51.A11/3	4.069		Osvětlení
WL-51.A11/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/7	4.063		Zásuvky-PC
WL-51.A11/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/8	4.063		Zásuvky-PC
WL-51.A11/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/9	4.063		Zásuvky-PC
WL-51.A11/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/10	4.064		Zásuvky-PC
WL-51.A11/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/11	4.064		Zásuvky-PC
WL-51.A11/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/12	4.069		Zásuvky-PC
WL-51.A11/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/13	4.069		Zásuvky-PC
WL-51.A11/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/14			Zásuvky-PC
WL-51.A11/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/15			Zásuvky-PC
WL-51.A11/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A11	XC51.A11/16			Zásuvky-PC
WL-51.A44/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.A11	FC51.A11/18	4.063;064;069		FC
WL-51.A11/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A11	XC51.A11/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.A12

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.A12	EP51.A5			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.A12	1-CXKH-R	5x16	70	RE51	RE51.A12	4.051	30.0	Rozvaděč
WL-51.A12/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A12	S_*-51.A12/1	4.050		Osvětlení
WL-51.A12/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A12	S_*-51.A12/2	4.051		Osvětlení
WL-51.A12/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.A12	S_*-51.A12/3	4.065		Osvětlení
WL-51.A12/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/7	4.050		Zásuvky-PC
WL-51.A12/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/8	4.051		Zásuvky-PC
WL-51.A12/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/9	4.051		Zásuvky-PC
WL-51.A12/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/10	4.065		Zásuvky-PC
WL-51.A12/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/11	4.065		Zásuvky-PC
WL-51.A12/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/12			Zásuvky-PC
WL-51.A12/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/13			Zásuvky-PC
WL-51.A12/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/14			Zásuvky-PC
WL-51.A12/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/15			Zásuvky-PC
WL-51.A12/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.A12	XC51.A12/16			Zásuvky-PC
WL-51.A12/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.A12	FC51.A12/18	4.050;051;065		FC
WL-51.A12/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.A12	XC51.A12/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B1	EP51.B2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B1	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B1	1M.075	30.0	Rozvaděč
WL-51.B1/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B1	S_*-51.B1/1	1M.075;1M.066		Osvětlení
WL-51.B1/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B1	S_*-51.B1/2	1M.064		Osvětlení
WL-51.B1/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B1	S_*-51.B1/3			Osvětlení
WL-51.B1/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/7	1M.075		Zásuvky-PC
WL-51.B1/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/8	1M.075		Zásuvky-PC
WL-51.B1/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/9	1M.066		Zásuvky-PC
WL-51.B1/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/10	1M.064;1M.066		Zásuvky-PC
WL-51.B1/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/11	1M.064		Zásuvky-PC
WL-51.B1/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/12			Zásuvky-PC
WL-51.B1/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/13			Zásuvky-PC
WL-51.B1/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/14			Zásuvky-PC
WL-51.B1/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/15			Zásuvky-PC
WL-51.B1/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B1	XC51.B1/16			Zásuvky-PC
WL-51.B1/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B1	FC51.B1/18	1M.064;066;075		FC
WL-51.B1/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B1	XC51.B1/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B2

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B2	EP51.B2			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B2	1-CXKH-R	5x16	95	RE51	RE51.B2	1M.072	30.0	Rozvaděč
WL-51.B2/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B2	S_*-51.B2/1	1M.069		Osvětlení
WL-51.B2/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B2	S_*-51.B2/2			Osvětlení
WL-51.B2/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B2	S_*-51.B2/3			Osvětlení
WL-51.B2/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/7	1M.069		Zásuvky-PC
WL-51.B2/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/8	1M.069		Zásuvky-PC
WL-51.B2/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/9			Zásuvky-PC
WL-51.B2/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/10			Zásuvky-PC
WL-51.B2/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/11			Zásuvky-PC
WL-51.B2/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/12			Zásuvky-PC
WL-51.B2/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/13			Zásuvky-PC
WL-51.B2/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/14			Zásuvky-PC
WL-51.B2/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/15			Zásuvky-PC
WL-51.B2/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B2	XC51.B2/16			Zásuvky-PC
WL-51.B2/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B2	FC51.B2/18	1M.069		FC
WL-51.B2/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B2	XC51.B2/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B3

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B3	EP51.B3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B3	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B3	2.116c	30.0	Rozvaděč
WS-51.B19/51.B3(NO)	JYTY	5x1	50	RE51.B3	RE51.B19/RE51.B3	1M.072		Monitoring NO
WS-51.B3/51.B5(NO)	JYTY	5x1	30	RE51.B3	RE51.B3/RE51.B5	2.116c		Monitoring NO
WS-51.B19/51.B3	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B3	SBĚRNICE RE51.B19	1M.072		SBĚRNICE
WS-51.B3/51.B7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B3	SBĚRNICE RE51.B3	2.116c		SBĚRNICE
WL-51.B3/1	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B3	S_*-51.B3/1	Schodiště		Osvětlení
WS-51.B3/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE51.B3	SB51.B3/1	Schodiště		Ovládací tlačítko
WL-51.B3/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B3	S_*-51.B3/2			Osvětlení
WS-51.B3/2	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B3	SB51.B3/2			Ovládací tlačítko
WL-51.B3/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B3	S_*-51.B3/3			Osvětlení
WS-51.B3/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B3	SB51.B3/3			Ovládací tlačítko
WL-51.B3/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B3	S_*-51.B3/4			Osvětlení
WS-51.B3/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B3	SB51.B3/4			Ovládací tlačítko
WL-51.B3/5	CXKE-R	3x1.5	70	RE51.B3	S_14-51.B3/5	2.126		Osvětlení
WS-51.B3/5	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B3	SB51.B3/5	2.114		Ovládací tlačítko
WL-51.B3/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B3	S_*-51.B3/6			Osvětlení
WL-51.B3/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B3	XV51.B3/9	2.115b		Pisoár/Baterie
WL-51.B3/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B3	XC51.B3/10		0.2	Lednice
WL-51.B3/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B3	XC51.B3/11		2.0	Zásuvka
WL-51.B3/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B3	XC51.B3/12		2.0	Zásuvka
WL-51.B3/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B3	XC51.B3/13		2.0	Zásuvka
WL-51.B3/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B3	XC51.B3/14		2.0	Digestoř
WL-51.B3/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.B3	XC51.B3/19			Zásuvka-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B4

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B4	EP51.B3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B4	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B4	2.124	30.0	Rozvaděč
WL-51.B4/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B4	S_*-51.B4/1	2.125		Osvětlení
WL-51.B4/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B4	S_*-51.B4/2	2.124		Osvětlení
WL-51.B4/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B4	S_*-51.B4/3			Osvětlení
WL-51.B4/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/7	2.125		Zásuvky-PC
WL-51.B4/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/8	2.125		Zásuvky-PC
WL-51.B4/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/9	2.124		Zásuvky-PC
WL-51.B4/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/10	2.124		Zásuvky-PC
WL-51.B4/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/11			Zásuvky-PC
WL-51.B4/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/12			Zásuvky-PC
WL-51.B4/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/13			Zásuvky-PC
WL-51.B4/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/14			Zásuvky-PC
WL-51.B4/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/15			Zásuvky-PC
WL-51.B4/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B4	XC51.B4/16			Zásuvky-PC
WL-51.B4/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B4	FC51.B4/18	2.124;2.125		FC
WL-51.B4/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B4	XC51.B4/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B5

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B5	EP51.B3			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B5	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B5	2.120	30.0	Rozvaděč
WS-51.B3/51.B5(NO)	JYTY	5x1	30	RE51.B5	RE51.B3/RE51.B5	2.116c		Monitoring NO
WS-51.B5/51.B7(NO)	JYTY	5x1	30	RE51.B5	RE51.B5/RE51.B7	2.120		Monitoring NO
WL-51.B5/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B5	S_*-51.B5/1	2.099;2.112		Osvětlení
WL-51.B5/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B5	S_*-51.B5/2	2.113;2.120		Osvětlení
WL-51.B5/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B5	S_*-51.B5/3	2.121;2.128		Osvětlení
WL-51.B5/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/7	2.099		Zásuvky-PC
WL-51.B5/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/8	2.099		Zásuvky-PC
WL-51.B5/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/9	2.112		Zásuvky-PC
WL-51.B5/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/10	2.112		Zásuvky-PC
WL-51.B5/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/11	2.113		Zásuvky-PC
WL-51.B5/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/12	2.113		Zásuvky-PC
WL-51.B5/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/13	2.120		Zásuvky-PC
WL-51.B5/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/14	2.120;2.121		Zásuvky-PC
WL-51.B5/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/15	2.121		Zásuvky-PC
WL-51.B5/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B5	XC51.B5/16			Zásuvky-PC
WL-51.B5/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B5	FC51.B5/18	2.099;112;113;120;121		FC
WL-51.B5/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B5	XC51.B5/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B6

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B6	EP51.B4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B6	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B6	3.105	30.0	Rozvaděč
WL-51.B6/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B6	S_*-51.B6/1	3.011		Osvětlení
WL-51.B6/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B6	S_*-51.B6/2	3.105		Osvětlení
WL-51.B6/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B6	S_*-51.B6/3			Osvětlení
WL-51.B6/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/7	3.011		Zásuvky-PC
WL-51.B6/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/8	3.011		Zásuvky-PC
WL-51.B6/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/9	3.105		Zásuvky-PC
WL-51.B6/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/10			Zásuvky-PC
WL-51.B6/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/11			Zásuvky-PC
WL-51.B6/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/12			Zásuvky-PC
WL-51.B6/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/13			Zásuvky-PC
WL-51.B6/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/14			Zásuvky-PC
WL-51.B6/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/15			Zásuvky-PC
WL-51.B6/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B6	XC51.B6/16			Zásuvky-PC
WL-51.B6/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B6	FC51.B6/18	3.011;3.105		FC
WL-51.B6/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B6	XC51.B6/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B7	EP51.B4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B7	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B7	3.095c	30.0	Rozvaděč
WS-51.B5/51.B7(NO)	JYTY	5x1	30	RE51.B7	RE51.B5/RE51.B7	2.120		Monitoring NO
WS-51.B7/51.B10(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.B7	RE51.B7/RE51.B10	3.095c		Monitoring NO
WS-51.B3/51.B7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B7	SBĚRNICE RE51.B3	2.116c		SBĚRNICE
WS-51.B7/51.B11	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B7	SBĚRNICE RE51.B7	3.095c		SBĚRNICE
WL-51.B7/1	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B7	S_*-51.B7/1	Schodiště		Osvětlení
WS-51.B7/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE51.B7	SB51.B7/1	Schodiště		Ovládací tlačítko
WL-51.B7/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B7	S_*-51.B7/2			Osvětlení
WS-51.B7/2	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B7	SB51.B7/2			Ovládací tlačítko
WL-51.B7/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B7	S_*-51.B7/3			Osvětlení
WS-51.B7/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B7	SB51.B7/3			Ovládací tlačítko
WL-51.B7/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B7	S_*-51.B7/4			Osvětlení
WS-51.B7/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B7	SB51.B7/4			Ovládací tlačítko
WL-51.B7/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B7	S_*-51.B7/5			Osvětlení
WS-51.B7/5	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B7	SB51.B7/5			Ovládací tlačítko
WL-51.B7/6	CXKE-R	3x1.5	70	RE51.B7	S_*-51.B7/6	3,086		Osvětlení
WL-51.B7/7	CXKE-R	3x1.5	70	RE51.B7	S_*-51.B7/7	3.073;3.074;3.088		Osvětlení
WL-51.B7/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B7	XV51.B7/9	3.114d		Pisoár/Baterie
WL-51.B7/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/10	3,086	0.2	Lednice
WL-51.B7/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/11	3,088	2.0	Lednice
WL-51.B7/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/12	3,086	2.0	Zásuvka
WL-51.B7/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/13	3,086	2.0	Zásuvka
WL-51.B7/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/14	3,086	2.0	Digestoř
WL-51.B7/15	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/15	3,086	2.0	Zásuvka
WL-51.B7/16	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/16	3,088	2.0	Digestoř

Rozvaděč RE51.B7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-51.B7/17	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B7	XC51.B7/17	3,088	2.0	Zásuvka
WL-51.B7/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.B7	XC51.B7/19			Zásuvky-úklid
WL-51.B7/20	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.B7	XC51.B7/20			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B8

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B8	EP51.B4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B8	1-CXKH-R	5x16	105	RE51	RE51.B8	3.099	30.0	Rozvaděč
WL-51.B8/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B8	S_*-51.B8/1	3.093		Osvětlení
WL-51.B8/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B8	S_*-51.B8/2	3.099		Osvětlení
WL-51.B8/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B8	S_*-51.B8/3	3.108		Osvětlení
WL-51.B8/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/7	3.093		Zásuvky-PC
WL-51.B8/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/8	3.093		Zásuvky-PC
WL-51.B8/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/9	3.099		Zásuvky-PC
WL-51.B8/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/10	3.099		Zásuvky-PC
WL-51.B8/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/11	3.108		Zásuvky-PC
WL-51.B8/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/12			Zásuvky-PC
WL-51.B8/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/13			Zásuvky-PC
WL-51.B8/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/14			Zásuvky-PC
WL-51.B8/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/15			Zásuvky-PC
WL-51.B8/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B8	XC51.B8/16			Zásuvky-PC
WL-51.B8/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B8	FC51.B8/18	3.093;099;108		FC
WL-51.B8/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B8	XC51.B8/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B9

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B9	EP51.B4			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B9	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B9	3.085	30.0	Rozvaděč
WL-51.B9/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B9	S_*-51.B9/1	3.077		Osvětlení
WL-51.B9/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B9	S_*-51.B9/2	3.084;3.090		Osvětlení
WL-51.B9/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B9	S_*-51.B9/3	3.085		Osvětlení
WL-51.B9/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/7	3.077		Zásuvky-PC
WL-51.B9/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/8	3.077;3.084		Zásuvky-PC
WL-51.B9/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/9	3.084;3.085		Zásuvky-PC
WL-51.B9/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/10	3.085		Zásuvky-PC
WL-51.B9/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/11	3.085		Zásuvky-PC
WL-51.B9/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/12			Zásuvky-PC
WL-51.B9/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/13			Zásuvky-PC
WL-51.B9/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/14			Zásuvky-PC
WL-51.B9/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/15			Zásuvky-PC
WL-51.B9/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B9	XC51.B9/16			Zásuvky-PC
WL-51.B9/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B9	FC51.B9/18	3.077;084;085		FC
WL-51.B9/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B9	XC51.B9/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B10

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B10	EP51.B5			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B10	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B10	4.081	30.0	Rozvaděč
WS-51.B7/51.B10(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.B10	RE51.B7/RE51.B10	3.095c		Monitoring NO
WS-51.B10/51.B11(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.B10	RE51.B10/RE51.B11	4.081		Monitoring NO
WL-51.B10/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B10	S_*-51.B10/1	4.080		Osvětlení
WL-51.B10/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B10	S_*-51.B10/2	4.081		Osvětlení
WL-51.B10/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B10	S_*-51.B10/3	4.074;4.089;4.090		Osvětlení
WL-51.B10/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/7	4.080		Zásuvky-PC
WL-51.B10/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/8	4.080		Zásuvky-PC
WL-51.B10/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/9	4.081		Zásuvky-PC
WL-51.B10/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/10	4.081		Zásuvky-PC
WL-51.B10/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/11	4.074		Zásuvky-PC
WL-51.B10/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/12	4.074		Zásuvky-PC
WL-51.B10/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/13			Zásuvky-PC
WL-51.B10/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/14			Zásuvky-PC
WL-51.B10/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/15			Zásuvky-PC
WL-51.B10/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B10	XC51.B10/16			Zásuvky-PC
WL-51.B10/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B10	FC51.B10/18	4.074;080;081		FC
WL-51.B10/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B10	XC51.B10/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B11

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B11	EP51.B5			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B11	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B11	4.076	30.0	Rozvaděč
WS-51.B10/51.B11(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.B11	RE51.B10/RE51.B11	4.081		Monitoring NO
WS-51.B11/51.9(NO)	JYTY	5x1	15	RE51.B11	RE51.B11/RE51.9	4.076		Monitoring NO
WS-51.B7/51.B11	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B11	SBĚRNICE RE51.B7	3.095c		SBĚRNICE
WS-51.B11/51.B14	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B11	SBĚRNICE RE51.B11	4.076		SBĚRNICE
WL-51.B11/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B11	S_*-51.B11/2			Osvětlení
WS-51.B11/2	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B11	SB51.B11/2			Ovládací tlačítko
WL-51.B11/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B11	S_*-51.B11/3			Osvětlení
WS-51.B11/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B11	SB51.B11/3			Ovládací tlačítko
WL-51.B11/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B11	S_*-51.B11/4			Osvětlení
WS-51.B11/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B11	SB51.B11/4			Ovládací tlačítko
WL-51.B11/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B11	S_*-51.B11/5			Osvětlení
WL-51.B11/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B11	S_*-51.B11/6			Osvětlení
WL-51.B11/7	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B11	S_*-51.B11/7			Osvětlení
WL-51.B11/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B11	XV51.B11/9	4.077b		Pisoár/Baterie
WL-51.B11/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B11	XC51.B11/10		0.2	Lednice
WL-51.B11/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B11	XC51.B11/11		2.0	Zásuvka
WL-51.B11/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B11	XC51.B11/12		2.0	Zásuvka
WL-51.B11/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B11	XC51.B11/13		2.0	Zásuvka
WL-51.B11/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B11	XC51.B11/14		2.0	Digestoř
WL-51.B11/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B11	XC51.B11/19			Zásuvky-úklid
WL-51.B11/20	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B11	XC51.B11/20			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B12

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B12	EP51.B5			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B12	1-CXKH-R	5x16	110	RE51	RE51.B12	4.070	30.0	Rozvaděč
WL-51.B12/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B12	S_*-51.B12/1	4.066		Osvětlení
WL-51.B12/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B12	S_*-51.B12/2	4.070		Osvětlení
WL-51.B12/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B12	S_*-51.B12/3	4.085		Osvětlení
WL-51.B12/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/7	4.066		Zásuvky-PC
WL-51.B12/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/8	4.066		Zásuvky-PC
WL-51.B12/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/9	4.070		Zásuvky-PC
WL-51.B12/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/10	4.066		Zásuvky-PC
WL-51.B12/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/11	4.085		Zásuvky-PC
WL-51.B12/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/12	4.085		Zásuvky-PC
WL-51.B12/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/13			Zásuvky-PC
WL-51.B12/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/14			Zásuvky-PC
WL-51.B12/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/15			Zásuvky-PC
WL-51.B12/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B12	XC51.B12/16			Zásuvky-PC
WL-51.B12/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B12	FC51.B12/18	4.066;070;085		FC
WL-51.B12/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B12	XC51.B12/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B12

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B13	EP51.B6			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B13	1-CXKH-R	5x16	120	RE51	RE51.B13	5.048	30.0	Rozvaděč
WL-51.B13/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B13	S_*-51.B13/1	5.048		Osvětlení
WL-51.B13/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B13	S_*-51.B13/2	5.056		Osvětlení
WL-51.B13/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B13	S_*-51.B13/3	5.060		Osvětlení
WL-51.B13/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/7	5.060		Zásuvky-PC
WL-51.B13/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/8	5.060		Zásuvky-PC
WL-51.B13/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/9	5.056		Zásuvky-PC
WL-51.B13/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/10	5.056		Zásuvky-PC
WL-51.B13/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/11	5.048		Zásuvky-PC
WL-51.B13/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/12	5.048		Zásuvky-PC
WL-51.B13/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/13			Zásuvky-PC
WL-51.B13/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/14			Zásuvky-PC
WL-51.B13/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/15			Zásuvky-PC
WL-51.B13/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B13	XC51.B13/16			Zásuvky-PC
WL-51.B13/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B13	FC51.B13/18	5.048;056;060		FC
WL-51.B13/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B13	XC51.B13/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B14

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B14	EP51.B6			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B14	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B14	5.069	30.0	Rozvaděč
WS-51.9/51.B14(NO)	JYTY	5x1	40	RE51.B14	RE51.9/RE51.B14	4.075		Monitoring NO
WS-51.B11/51.B14	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B14	SBĚRNICE RE51.B11	4.076		SBĚRNICE
WL-51.B14/1	CXKE-R	3x1.5	70	RE51.B14	S_14-51.B14/1	2.126		Osvětlení
WS-51.B14/1	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B14	SB51.B14/1	5.058		Ovládací tlačítko
WL-51.B14/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B14	S_*-51.B14/2			Osvětlení
WS-51.B14/2	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B14	SB51.B14/2			Ovládací tlačítko
WL-51.B14/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B14	S_*-51.B14/3			Osvětlení
WS-51.B14/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B14	SB51.B14/3			Ovládací tlačítko
WL-51.B14/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B14	S_*-51.B14/4			Osvětlení
WS-51.B14/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE51.B14	SB51.B14/4			Ovládací tlačítko
WL-51.B14/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B14	S_*-51.B14/5			Osvětlení
WL-51.B14/7	CXKE-R	3x1.5	60	RE51.B14	S_*-51.B14/7			Osvětlení
WL-51.B14/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B14	XV51.B14/9	5.062b		Pisoár/Baterie
WL-51.B14/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B14	XC51.B14/10		0.2	Lednice
WL-51.B14/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B14	XC51.B14/11		2.0	Zásuvka
WL-51.B14/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B14	XC51.B14/12		2.0	Zásuvka
WL-51.B14/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B14	XC51.B14/13		2.0	Zásuvka
WL-51.B14/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B14	XC51.B14/14		2.0	Digestoř
WL-51.B14/15	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B14	XC51.B14/15	7.002	1.0	Digestoř
WL-51.B14/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE51.B14	XC51.B14/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B15

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B15	EP51.B6			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B15	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B15	5.071	30.0	Rozvaděč
WL-51.B15/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B15	S_*-51.B15/1	5.064		Osvětlení
WL-51.B15/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B15	S_*-51.B15/2	5.071		Osvětlení
WL-51.B15/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B15	S_*-51.B15/3	5.077		Osvětlení
WL-51.B15/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/7	5.077		Zásuvky-PC
WL-51.B15/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/8	5.077		Zásuvky-PC
WL-51.B15/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/9	5.071		Zásuvky-PC
WL-51.B15/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/10	5.071		Zásuvky-PC
WL-51.B15/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/11	5.064		Zásuvky-PC
WL-51.B15/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/12	5.064		Zásuvky-PC
WL-51.B15/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/13			Zásuvky-PC
WL-51.B15/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/14			Zásuvky-PC
WL-51.B15/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/15			Zásuvky-PC
WL-51.B15/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B15	XC51.B15/16			Zásuvky-PC
WL-51.B15/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B15	FC51.B15/18	5.064;5.071		FC
WL-51.B15/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B15	XC51.B15/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B16

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B16	EP51.B6			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B16	1-CXKH-R	5x16	115	RE51	RE51.B16	5.065	30.0	Rozvaděč
WL-51.B16/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B16	S_*-51.B16/1	5.061		Osvětlení
WL-51.B16/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B16	S_*-51.B16/2	5.065		Osvětlení
WL-51.B16/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B16	S_*-51.B16/3	5.075		Osvětlení
WL-51.B16/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/7	5.061		Zásuvky-PC
WL-51.B16/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/8	5.061		Zásuvky-PC
WL-51.B16/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/9	5.065		Zásuvky-PC
WL-51.B16/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/10	5.065		Zásuvky-PC
WL-51.B16/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/11	5.075		Zásuvky-PC
WL-51.B16/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/12	5.075		Zásuvky-PC
WL-51.B16/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/13			Zásuvky-PC
WL-51.B16/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/14			Zásuvky-PC
WL-51.B16/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/15			Zásuvky-PC
WL-51.B16/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B16	XC51.B16/16			Zásuvky-PC
WL-51.B16/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B16	FC51.B16/18	5.061;5.065		FC
WL-51.B16/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B16	XC51.B16/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B17

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B17	EP51.B6			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B17	1-CXKH-R	5x16	120	RE51	RE51.B17	5.044	30.0	Rozvaděč
WL-51.B17/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B17	S_*-51.B17/1	5.044		Osvětlení
WL-51.B17/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B17	S_*-51.B17/2	5.050		Osvětlení
WL-51.B17/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B17	S_*-51.B17/3	5.057		Osvětlení
WL-51.B17/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/7	5.044		Zásuvky-PC
WL-51.B17/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/8	5.050		Zásuvky-PC
WL-51.B17/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/9	5.050		Zásuvky-PC
WL-51.B17/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/10	5.057		Zásuvky-PC
WL-51.B17/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/11	5.057		Zásuvky-PC
WL-51.B17/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/12			Zásuvky-PC
WL-51.B17/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/13			Zásuvky-PC
WL-51.B17/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/14			Zásuvky-PC
WL-51.B17/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/15			Zásuvky-PC
WL-51.B17/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B17	XC51.B17/16			Zásuvky-PC
WL-51.B17/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE51.B17	FC51.B17/18	5.044;050;057		FC
WL-51.B17/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE51.B17	XC51.B17/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B18

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	6	30	RE51.B18	EP51.B7			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B18	1-CXKH-R	5x10	125	RE51	RE51.B18	6.017	15.0	Rozvaděč
WL-51.B18/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B18	S_*-51.B18/1			Osvětlení
WL-51.B18/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B18	S_*-51.B18/2			Osvětlení
WL-51.B18/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B18	S_*-51.B18/3			Osvětlení
WL-51.B18/4	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/4			Zásuvky-úklid
WL-51.B18/5	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/5			Myčka
WL-51.B18/6	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/6			Trouba
WL-51.B18/7	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/7			Pračka+Sušička
WL-51.B18/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/10			Kuch.linka
WL-51.B18/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/11			Kuch.linka
WL-51.B18/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/12			Úklid
WL-51.B18/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/13			TV
WL-51.B18/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/14			Digestoř
WL-51.B18/16	CXKE-R	5x2.5	30	RE51.B18	EV51.B18/16			Varná deska
WL-51.B18/17	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B18	XC51.B18/17			Lednice
WL-51.B18/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B18	FC51.B18/18	6.017		FC

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B19

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE51.B19	EP51.B19			Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B19	1-CXKH-R	5x16	100	RE51	RE51.B19	1M.072	30.0	Rozvaděč
WS-69.4.1/51.B19(NO)	JYTY	5x1	100	RE51.B19	XT69.4.1/RE51.B19	Rozvodna NN		Monitoring NO
WS-51.B19/51.B3(NO)	JYTY	5x1	50	RE51.B19	RE51.B19/RE51.B3	1M.072		Monitoring NO
WS-51.B19/51.B3	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE51.B19	SBĚRNICE RE51.B19	1M.072		SBĚRNICE
WL-51.B19/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.B19	S_05-51.B19/4			Osvětlení
WS-51.B19/4	CXKE-R(O)	3x1.5	30	RE51.B19	SB51.B19/4			Ovládací tlačítko
WL-51.B19/5	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B19	S_*-51.B19/5			Osvětlení
WL-51.B19/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B19	XV51.B19/9			Pisoár/Baterie
WL-51.B19/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19	XC51.B19/10		0.2	Lednice
WL-51.B19/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19	XC51.B19/11		2.0	Zásuvka
WL-51.B19/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19	XC51.B19/12		2.0	Zásuvka
WL-51.B19/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19	XC51.B19/13		2.0	Zásuvka
WL-51.B19/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19	XC51.B19/14		2.0	Digestoř
WL-51.B19/19	CXKE-R	3x2.5	50	RE51.B19	XC51.B19/19			Zásuvky-úklid
WL-51.B19/30	CXKE-R	5x4	30	RE51.B19	RE51.B19.1	1M.068	10.0	Rozvaděč serverovny

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE51.B19.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	15	RE51.B19.1	EP51.B2	1M.068		Hl.uzemňovací svorka
WL-51.B19/30	CXKE-R	5x4	30	RE51.B19	RE51.B19.1	1M.068	10.0	Rozvaděč serverovny
WL-51.B19.1/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE51.B19.1	S_*-RE51.B19.1/1	1M.068		Osvětlení
WL-51.B19.1/2	CXKE-R	3x1.5	20	RE51.B19.1	SLB51.B19.1/2	1M.068	0.3	PZTS
WL-51.B19.1/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE51.B19.1	XC51.B19.1/7	1M.068	3.0	RACK
WL-51.B19.1/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B19.1	XC51.B19.1/8	1M.068		Zásuvky-PC
WL-51.B19.1/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B19.1	XC51.B19.1/9	1M.068		Zásuvky-PC
WL-51.B19.1/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B19.1	XC51.B19.1/10	1M.068		Zásuvky-PC
WL-51.B19.1/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE51.B19.1	XC51.B19.1/11			Zásuvky-PC
WL-51.B19.1/14	CXKE-R	3x1.5	30	RE51.B19.1	FC51.B19.1/14	1M.068		FC
WL-51.B19.1/15	CXKE-R	3x2.5	30	RE51.B19.1	XC51.B19.1/15	1M.068		Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE52

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	70	20	RE52	MET			Hl.uzemňovací svorka
WL-RH2/RE52	2x1-CXKE-R	3x120+70	40	RH2	RE52	nad TS2	220.0	Tepelná čerpadla
WL-52/10	1-CXKE-R	5x70	30	RE52	ZS52/10	0.02	25.0	Zásuvková rozvodnice
WL-52/11	CXKE-R	3x1.5	50	RE52	S30-52/11	0.01;0.02		Osvětlení
WL-52/12	CXKH-R	3x2.5	30	RE52	XC52/12	0.01;0.02		Zásuvky
WL-RT52.1	1-CXKE-R	5x25	20	RE52	RT52.1		30.0	Rozv.TČ-301c
WL-RT52.2	1-CXKE-R	5x70	20	RE52	RT52.2		60.0	Rozv.TČ-301a
WL-RT52.3	1-CXKE-R	5x70	20	RE52	RT52.3		60.0	Rozv.TČ-301b
WL-RT52.4	1-CXKE-R	5x25	20	RE52	RT52.4		30.0	Rozv.TČ-301c

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE69.4.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RE69.1/09	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/09	1.PP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/10	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/10	1.PP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/11	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/11	1.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/12	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/12	1.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/13	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/13	SCHODIŠTĚ "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/14	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/14	SCHODIŠTĚ "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/15	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/15	SCHODIŠTĚ "A"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/16	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/16	SCHODIŠTĚ "A"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/17	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/17	1.-2.NP až 3.NP "A"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/18	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/18	1.-2.NP až 4.NP "A"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/19	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/19	1.-2.NP až 2.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/20	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/20	1.-2.NP až 2.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/21	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/21	3.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/22	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/22	3.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/23	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/23	4.-5.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/24	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/24	4.-5.NP "B"		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/25	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.4.1	N*-69.4.1/25	1.NP		Nouzové osvětlení

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-61.5	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.5	1.046	30.0	Rozv. RE61 (2.pole/In=63A)
WL-61.7	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.7	1M.017	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=63A)
WL-61.9	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.9	1M.028	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=63A)
WL-61.10	1-CXKH-R	5x16	60	RE61	RE61.10	1M.033	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=63A)
WL-61.11	1-CXKH-R	5x16	50	RE61	RE61.11	2.078	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=63A)
WL-61.13	1-CXKH-R	5x16	55	RE61	RE61.13	2.074	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=63A)
WL-61.14	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.14	2.069a	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=63A)
WL-61.15	1-CXKH-R	5x16	70	RE61	RE61.15	3.068	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=63A)
WL-61.17	1-CXKH-R	5x10	85	RE61	RE61.17	2.081	10.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=50A)

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.5

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.5	EP61.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.5	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.5	1,046	30.0	Rozv. RE61 (2.pole/In=50A)
WS-69.1/61.5(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.5	XT69.1/RE61.5	D060a		XT69.1
WS-61.5/61.7(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.5	RE61.5/RE61.7	1,046		Monitoring NO
WS-61.5/61.7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.5	SBĚRNICE RE61.5	1.050		SBĚRNICE
WL-61.5/1	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.5	S_*-61.5/1	Schodiště		Osvětlení
WS-61.5/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE61.5	SB61.5/1	Schodiště		Ovládací tlačítko
WL-61.5/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.5	S_*-61.5/3			Osvětlení
WS-61.5/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE61.5	SB61.5/3			Ovládací tlačítko
WL-61.5/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.5	S_*-61.5/4			Osvětlení
WS-61.5/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE61.5	SB61.5/4			Ovládací tlačítko
WL-61.5/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.5	S_*-61.5/5			Osvětlení
WL-61.5/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.5	XV61.5/9			Pisoár/Baterie
WL-61.5/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.5	XC61.5/10		0.2	Lednice
WL-61.5/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.5	XC61.5/11		2.0	Zásuvka
WL-61.5/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.5	XC61.5/12		2.0	Zásuvka
WL-61.5/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.5	XC61.5/13		2.0	Zásuvka
WL-61.5/14	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/14	1.032c	1.0	Zásuvka
WL-61.5/15	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/15	1.060	2.0	Zásuvka
WL-61.5/16	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/16	1.032c	2.0	Zásuvka
WL-61.5/17	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/17	1.032c	2.0	Zásuvka
WL-61.5/18	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/18	1.032c	2.0	Zásuvka
WL-61.5/19	CXKE-R	3x2.5	75	RE61.5	XC61.5/19	1.032c	2.0	Zásuvka
WL-61.5/31	CXKE-R	3x2.5	90	RE61.5	OS61.5/31	1.032c-E.001	0.2	T4/39-Orient.s.
WL-61.5/32	CXKE-R	3x2.5	80	RE61.5	OS61.5/32	1.032c-E.003	0.4	T4/41-Orient.s.
WL-61.5/34	CXKE-R	3x1.5	70	RE61.5	SLB61.5/34	E.001	0.1	Orientační majáčky

Rozvaděč RE61.5

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-61.5/35	CXKE-R	3x1.5	20	RE61.5	SLB61.5/35	1,054	0.3	PZTS
WL-61.5/37	CXKE-R	5x4	30	RE61.5	RE61.5.1	1M.029	10.0	Rozvaděč serverovny

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.5.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	15	RE61.5.1	EP61.2	1M.029		Hl.uzemňovací svorka
WL-61.5/37	CXKE-R	5x4	30	RE61.5	RE61.5.1	1M.029	10.0	Rozvaděč serverovny
WL-61.5.1/1	CXKE-R	3x1.5	25	RE61.5.1	S_09-RE61.5.1/1	1M.029		Osvětlení
WL-61.5.1/2	CXKE-R	3x1.5	20	RE61.5.1	SLB61.5.1/2	1M.029	0.3	PZTS
WL-61.5.1/7	CXKE-R	3x2.5	25	RE61.5.1	XC61.5.1/7	1M.029	3.0	RACK
WL-61.5.1/10	CXKE-R	3x2.5	25	RE61.5.1	XC61.5.1/10	1M.029		Zásuvky-PC
WL-61.5.1/14	CXKE-R	3x1.5	25	RE61.5.1	FC61.5.1/14	1M.029		FC
WL-61.5.1/15	CXKE-R	3x2.5	25	RE61.5.1	XC61.5.1/15	1M.029		Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.7	EP61.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.7	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.7	1M.017	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=50A)
WS-61.5/61.7(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.7	RE61.5/RE61.7	1,046		Monitoring NO
WS-61.7/61.14(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.7	RE61.7/RE61.14	1M.017		Monitoring NO
WS-61.5/61.7	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.7	SBĚRNICE RE61.5	1.050		SBĚRNICE
WS-61.7/61.14	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.7	SBĚRNICE RE61.7	1M.017		SBĚRNICE
WL-61.7/2	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.7	S_03-61.7/2	1M.028		Osvětlení
WS-61.7/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.7	SB61.7/2	1M.028		Ovládací tlačítko
WL-61.7/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.7	S_03-61.7/3	1M.033		Osvětlení
WS-61.7/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE61.7	SB61.7/3	1M.033		Ovládací tlačítko
WL-61.7/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.7	S_*-61.7/4			Osvětlení
WS-61.7/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE61.7	SB61.7/4			Ovládací tlačítko
WL-61.7/5	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.7	S_*-61.7/5	1M.013;016;017		Osvětlení
WL-61.7/6	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.7	S_*-61.7/6	1M.034		Osvětlení
WL-61.7/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.7	XV61.7/9	1M.016b		Pisoár/Baterie
WL-61.7/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/10	1M.034	0.2	Lednice
WL-61.7/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/11	1M.034	2.0	Zásuvka
WL-61.7/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/12	1M.034	2.0	Zásuvka
WL-61.7/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/13	1M.034	2.0	Zásuvka
WL-61.7/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/14	1M.034	0.3	Digestoř
WL-61.7/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE61.7	XC61.7/19		0.5	Zásuvky-úklid
WL-61.7/21	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.7	XC61.7/21	1M.034	2,5	Ohříváč

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.9

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.9	EP61.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.9	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.9	1M.028	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=50A)
WL-61.9/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.9	S_*-61.9/1	1M020;1M021;1M025		Osvětlení
WL-61.9/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.9	S_*-61.9/2	1M030;1M031		Osvětlení
WL-61.9/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.9	S_*-61.9/3			Osvětlení
WL-61.9/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/7	1M020		Zásuvky-PC
WL-61.9/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/8	1M021		Zásuvky-PC
WL-61.9/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/9	1M020;1M021		Zásuvky-PC
WL-61.9/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/10	1M025		Zásuvky-PC
WL-61.9/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/11	1M025		Zásuvky-PC
WL-61.9/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/12	1M031		Zásuvky-PC
WL-61.9/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/13	1M030;1M031		Zásuvky-PC
WL-61.9/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/14	1M030		Zásuvky-PC
WL-61.9/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/15	1M029;1M030		Zásuvky-PC
WL-61.9/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.9	XC61.9/16			Zásuvky-PC
WL-61.9/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.9	FC61.9/18	1M.020;021;025;030;031		FC
WL-61.9/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.9	XC61.9/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.10

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.10	EP61.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.10	1-CXKH-R	5x16	60	RE61	RE61.10	1M.033	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=50A)
WL-61.10/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.10	S_*-61.10/1	1M032;1M036		Osvětlení
WL-61.10/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.10	S_*-61.10/2	1M034;1M035;1M038		Osvětlení
WL-61.10/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.10	S_*-61.10/3			Osvětlení
WL-61.10/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/7	1M032		Zásuvky-PC
WL-61.10/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/8	1M032		Zásuvky-PC
WL-61.10/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/9	1M032		Zásuvky-PC
WL-61.10/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/10	1M036		Zásuvky-PC
WL-61.10/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/11	1M035;1M038		Zásuvky-PC
WL-61.10/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/12	1M035;1M038		Zásuvky-PC
WL-61.10/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/13	1M034;1M035		Zásuvky-PC
WL-61.10/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/15			Zásuvky-PC
WL-61.10/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.10	XC61.10/16			Zásuvky-PC
WL-61.10/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.10	FC61.10/18	1M.032;035;038		FC
WL-61.10/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.10	XC61.10/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.11

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.11	EP61.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.11	1-CXKH-R	5x16	50	RE61	RE61.11	2,078	30.0	Rozv. RE61 (3.pole/In=50A)
WL-61.11/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.11	S_*-61.11/1	2.078;2.079		Osvětlení
WL-61.11/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.11	S_*-61.11/2	2.080;2.082		Osvětlení
WL-61.11/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.11	S_*-61.11/3	2.083;2.085		Osvětlení
WL-61.11/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/7	2,078		Zásuvky-PC
WL-61.11/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/8	2.078;2.079		Zásuvky-PC
WL-61.11/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/9	2,079		Zásuvky-PC
WL-61.11/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/10	2.080		Zásuvky-PC
WL-61.11/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/11	2.082;2.083		Zásuvky-PC
WL-61.11/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/12	2.083;2.085		Zásuvky-PC
WL-61.11/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/13	2,085		Zásuvky-PC
WL-61.11/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/14			Zásuvky-PC
WL-61.11/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/15			Zásuvky-PC
WL-61.11/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/16			Zásuvky-PC
WL-61.11/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.11	FC61.11/18			FC
WL-61.11/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.11	XC61.11/19	2.080;2.082;2.083;2.		Zásuvky-úklid
WL-61.11/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/22	2,082		Zásuvky
WL-61.11/23	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.11	XC61.11/23	2,082		Zásuvky

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.13

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.13	EP61.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.13	1-CXKH-R	5x16	55	RE61	RE61.13	2.074	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=50A)
WS-61.14/61.13(NO)	JYTY	5x1	5	RE61.13	RE61.14/RE61.13	2.069a		Monitoring NO
WS-61.13/61.17(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.13	RE61.13/RE61.17	2.074		Monitoring NO
WL-61.13/1	CXKE-R	5x1.5	40	RE61.13	S_*-61.13/1	2.076		Osvětlení
WS-61.13/1	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.13	SB61.13/1	2.076		Ovládací tlačítko
WL-61.13/2	CXKE-R	5x1.5	40	RE61.13	S_*-61.13/2	2.076		Osvětlení
WS-61.13/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.13	SB61.13/2	2.076		Ovládací tlačítko
WL-61.13/3	CXKE-R	5x1.5	40	RE61.13	S_*-61.13/3	2.074;2.075		Osvětlení
WL-61.13/4	CXKE-R	5x1.5	40	RE61.13	S_*-61.13/4			Osvětlení
WL-61.13/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/7	2.074		Zásuvky-PC
WL-61.13/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/8	2.075		Zásuvky-PC
WL-61.13/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/9	2.076		Zásuvky-PC
WL-61.13/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/10	2.076		Zásuvky-PC
WL-61.13/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/11	2.076		Zásuvky-PC
WL-61.13/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	SLB61.13/12	2.076		Intercom
WL-61.13/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/13			Zásuvky-PC
WL-61.13/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/14			Zásuvky-PC
WL-61.13/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/15			Zásuvky-PC
WL-61.13/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/16			Zásuvky-PC
WL-61.13/17	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.13	XC61.13/17	2.076		Lednice
WL-61.13/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.13	FC61.13/18	2.074-2.076		FC
WL-61.13/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.13	XC61.13/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.14

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.14	EP61.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-61.14	1-CXKH-R	5x16	45	RE61	RE61.14	2.069a	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=50A)
WS-61.7/61.14(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.14	RE61.7/RE61.14	1M.017		Monitoring NO
WS-61.14/61.13(NO)	JYTY	5x1	5	RE61.14	RE61.14/RE61.13	2.069a		Monitoring NO
WS-61.7/61.14	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.14	SBĚRNICE RE61.7	1M.017		SBĚRNICE
WL-61.14/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.14	S_*-61.14/2			Osvětlení
WS-61.14/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE61.14	SB61.14/2			Ovládací tlačítko
WL-61.14/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.14	S_*-61.14/4			Osvětlení
WS-61.14/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE61.14	SB61.14/4			Ovládací tlačítko
WL-61.14/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.14	S_*-61.14/5			Osvětlení
WL-61.14/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.14	S_*-61.14/6	2,082		Osvětlení
WL-61.14/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.14	XV61.14/9	2.069b		Pisoár/Baterie
WL-61.14/10	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/10	2,082	0.2	Lednice
WL-61.14/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/11	2,082	2.0	Zásuvka
WL-61.14/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/12	2,082	2.0	Zásuvka
WL-61.14/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/13	2,082	2.0	Zásuvka
WL-61.14/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/14	2,082	0.3	Digestoř
WL-61.14/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.14	XC61.14/19			Zásuvky-úklid
WL-61.14/21	CXKE-R	3x2.5	50	RE61.14	XC61.14/21	2,082	2,5	Ohříváč

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.15

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE61.15	EP61.4	3.070		Hl.uzemňovací svorka
WL-61.15	1-CXKH-R	5x16	70	RE61	RE61.15	3.068	30.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=50A)
WS-61.17/61.15(NO)	JYTY	5x1	80	RE61.15	RE61.17/RE61.15	2.081		Monitoring NO
WL-61.15/1	CXKE-R	3x1.5	70	RE61.15	S_*-61.15/1	3.060;068;069;122		Osvětlení
WL-61.15/2	CXKE-R	3x2.5	80	RE61.15	S_*-61.15/2	3.070;117;118;120		Osvětlení
WL-61.15/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE61.15	S_*-61.15/3			Osvětlení
WL-61.15/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/7			Zásuvky-PC
WL-61.15/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/8			Zásuvky-PC
WL-61.15/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/9			Zásuvky-PC
WL-61.15/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/10			Zásuvky-PC
WL-61.15/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/11			Zásuvky-PC
WL-61.15/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/12			Zásuvky-PC
WL-61.15/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/13			Zásuvky-PC
WL-61.15/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/14			Zásuvky-PC
WL-61.15/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/15			Zásuvky-PC
WL-61.15/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE61.15	XC61.15/16			Zásuvky-PC
WL-61.15/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE61.15	FC61.15/18	3.120		FC
WL-61.15/19	CXKE-R	3x2.5	90	RE61.15	XC61.15/19	3.060;068;069;122		Zásuvky-úklid
WL-61.15/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE61.15	XC61.15/20	3.068	2,5	Ohříváč
WL-61.15/25	CXKE-R	5x2.5	40	RE61.15	XC61.15/25	3.069		Zás.400V/16A

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.			Soupis vodičů List of cables			JEKU, s. r. o.		
						Číslo zakázky: Job No.:	21088	
Stávající rozvaděč RE61.16								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-61.16/33	1-CXKE-R	5x2.5	100	RE61.16	S_02-61.16/33	1.032c		Osvětlení
WL-61.16/34	1-CXKE-R	3x2.5	100	RE61.16	S72-61.16/34	1.060		Osvětlení

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE61.17

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	10	30	RE61.17	EP61.3	2.081		Hl.uzemňovací svorka
WL-61.17	1-CXKH-R	5x10	85	RE61	RE61.17	2.081	10.0	Rozv. RE61 (4.pole/In=40A)
WS-61.13/61.17(NO)	JYTY	5x1	40	RE61.17	RE61.13/RE61.17	2.074		Monitoring NO
WL-61.17/1	CXKE-R	5x1.5	40	RE61.17	S_*-RE61.17/1	2.081		Osvětlení
WL-61.17/2	CXKE-R	5x1.5	60	RE61.17	S_*-61.17/2	3.067		Osvětlení
WL-61.17/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE61.17	SLB61.17/4	2.081	0.3	PZTS
WL-61.17/5	CXKE-R	3x1.5	30	RE61.17	SLB61.17/5	2.076	0.3	PZTS
WL-61.17/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE61.17	SLB61.17/6	3.067	0.3	PZTS
WL-61.17/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE61.17	XC61.17/7	2.081	3.0	RACK
WL-61.17/8	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.17	XC61.17/8	3.067	3.0	RACK
WL-61.17/10	CXKE-R	3x2.5	20	RE61.17	XC61.17/10	2.081		Zásuvky-PC
WL-61.17/14	CXKE-R	3x2.5	60	RE61.17	FC61.17/14	2.081;3.067		FC

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE69.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RE69.1/10	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/10	1.-5.NP VĚŽ		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/11	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/11	SCHODIŠTĚ		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/12	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/12	1.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/13	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/13	3.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/14	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/14	1.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/15	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/15	1.-2.NP až 3.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/16	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/16	1.-2.NP až 2.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE69.1/17	CXKE-V	3x2.5	120	RE69.1	N*-69.1/17	3.NP		Nouzové osvětlení

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE69.5								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	50	RE69.5	EP91.2	3.120		Hl.uzemňovací svorka
WL-RE69.5	CXKE-V	5x10	90	RE69	RE69.5	3.120	10.0	Rozvaděč EPS-NZS
WL-69.5/1	CXKE-V	3x1.5	20	RE69.5	EPS69.5/1	3.120	0.3	EPS
WL-69.5/2	CXKE-V	3x2.5	20	RE69.5	XC69.5/2	3.120	3.0	RACK-NZS

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-71.15	1-CXKH-R	5x10	40	RE71	RE71.15	1.039	10.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=50A)
WL-71.17	1-CXKH-R	5x16	20	RE71	RE71.17	1.033	30.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=63A)
WL-71.18	1-CXKH-R	5x16	40	RE71	RE71.18	2.040d	20.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=63A)
WL-71.19	1-CXKH-R	5x16	45	RE71	RE71.19	2.045	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=63A)
WL-71.20	1-CXKH-R	5x10	60	RE71	RE71.20	1M.009	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WL-71.21	1-CXKH-R	5x10	60	RE71	RE71.21	3.054	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WL-71.22	1-CXKH-R	5x10	65	RE71	RE71.22	4M.045	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WL-71.23	1-CXKH-R	5x10	90	RE71	RE71.23	3.049	15.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WL-71.24	1-CXKH-R	5x10	85	RE71	RE71.24	2.034	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WL-71.25	1-CXKH-R	5x16	65	RE71	RE71.25	2.042	20.0	Rozv. RE71 (6.pole/In=63A)

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.15

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.15	EP71.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.15	1-CXKH-R	5x10	40	RE71	RE71.15	1,039	10.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=40A)
WS-XT79.1/71.15(NO)	JYTY	5x1	65	RE71.15	XT79.1/RE71.15	1,042		XT79.1
WS-71.15/71.16(NO)	JYTY	5x1	40	RE71.15	RE71.15/RE71.16	1,039		RE71.15
WL-71.15/1	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.15	S_06-71.15/1	1,039		Osvětlení
WS-71.15/1	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE71.15	SB71.15/1			Ovládací tlačítko
WL-71.15/2	CXKE-R	5x1.5	40	RE71.15	S_*-71.15/2			Osvětlení
WS-71.15/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE71.15	SB71.15/2			Ovládací tlačítko
WL-71.15/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.15	S_06-71.15/3	1.040		Osvětlení
WL-71.15/4	CXKE-R	3x2.5	70	RE71.15	S_13-71.15/4	3.NP		Osvětlení

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.17

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.17	EP71.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.17	1-CXKH-R	5x16	20	RE71	RE71.17	1,033	30.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=50A)
WS-71.15/71.17(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.17	RE71.15/RE71.17	1,039		RE71.15
WS-71.17/71.20(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.17	RE71.17/RE71.20	1,033		RE71.17
WL-71.17/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.17	S_ *-71.17/1			Osvětlení
WL-71.17/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.17	S_ *-71.17/2			Osvětlení
WL-71.17/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.17	S_ *-71.17/3			Osvětlení
WL-71.17/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/7			Zásuvky-PC
WL-71.17/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/8			Zásuvky-PC
WL-71.17/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/9			Zásuvky-PC
WL-71.17/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/10			Zásuvky-PC
WL-71.17/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/11			Zásuvky-PC
WL-71.17/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/12			Zásuvky-PC
WL-71.17/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/13			Zásuvky-PC
WL-71.17/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/14			Zásuvky-PC
WL-71.17/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/15			Zásuvky-PC
WL-71.17/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.17	XC71.17/16			Zásuvky-PC
WL-71.17/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.17	XC71.17/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.18

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.18	EP71.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.18	1-CXKH-R	5x16	40	RE71	RE71.18	2.040d	20.0	Rozv. RE71 (4.pole/In=63A)
WS-71.20/71.18(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.18	RE71.20/RE71.18	1M.009		RE71.16
WS-71.18/71.19(NO)	JYTY	5x1	20	RE71.18	RE71.18/RE71.19	2.040d		RE71.18
WL-71.18/1	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.18	S_06-71.18/1	2.065		Osvětlení
WS-71.18/1	CXKE-R(O)	3x1.5	80	RE71.18	SB71.18/1	2.065		Ovládací tlačítko
WL-71.18/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.18	S_03-71.18/2	2.039		Osvětlení
WS-71.18/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE71.18	SB71.18/2	2.039		Ovládací tlačítko
WL-71.18/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.18	S_*-71.18/3	2.036		Osvětlení
WS-71.18/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE71.18	SB71.18/3	2.036		Ovládací tlačítko
WL-71.18/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.18	S_*-71.18/4	2.038		Osvětlení
WS-71.18/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE71.18	SB71.18/4	2.038		Ovládací tlačítko
WL-71.18/5	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.18	S_*-71.18/5			Osvětlení
WL-71.18/6	CXKE-R	3x1.5	20	RE71.18	S_*-71.18/6			Osvětlení
WL-71.18/7	CXKE-R	3x2.5	70	RE71.18	S_05-71.18/7	3.055;3.058		Osvětlení
WL-71.18/8	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.18	XC71.18/8	2.046	0.2	Lednice
WL-71.18/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE71.18	XV71.18/9	2.040c		Pisoár/Baterie
WL-71.18/11	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.18	XC71.18/11	2.046	2.0	Digestoř
WL-71.18/12	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.18	XC71.18/12	2.046	2.0	Zásuvka
WL-71.18/14	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.18	XC71.18/14	2.046	2,5	Ohříváč
WL-71.18/19	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.18	XC71.18/19	2.039		Zásuvka-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.19

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.19	EP71.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.19	1-CXKH-R	5x16	45	RE71	RE71.19	2.045	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WS-71.18/71.19(NO)	JYTY	5x1	20	RE71.19	RE71.18/RE71.19	2.040d		RE71.18
WS-71.19/71.21(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.19	RE71.19/RE71.21	2.045		RE71.19
WL-71.19/1	CXKE-R	3x1.5	50	RE71.19	S_10-71.19/1	2.047;044		Osvětlení
WL-71.19/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.19	S_*-71.19/2	2.045;2.047		Osvětlení
WL-71.19/3	CXKE-R	3x1.5	60	RE71.19	S_*-71.19/3	2.054;2.055		Osvětlení
WL-71.19/7	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.19	XC71.19/7	2.056		Zásuvky-PC
WL-71.19/8	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.19	XC71.19/8	2.047		Zásuvky-PC
WL-71.19/9	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.19	XC71.19/9	2.044		Zásuvky-PC
WL-71.19/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.19	XC71.19/10	2.044		Zásuvky-PC
WL-71.19/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.19	XC71.19/11	2.045;2.054		Zásuvky-PC
WL-71.19/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.19	XC71.19/12	2.054		Zásuvky-PC
WL-71.19/13	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.19	XC71.19/13	2.055		Zásuvky-PC
WL-71.19/18	CXKE-R	3x1.5	70	RE71.19	FC71.19/18	2.047;054-056		FC
WL-71.19/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE71.19	XC71.19/19			Zásuvky-úklid
WL-71.19/20	CXKE-R	3x2.5	70	RE71.19	XC71.19/20			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.20

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.20	EP71.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.20	1-CXKH-R	5x10	60	RE71	RE71.20	1M.009	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=50A)
WS-71.17/71.20(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.20	RE71.17/RE71.20	1.003		RE71.16
WS-71.20/71.18(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.20	RE71.20/RE71.18	1M.009		RE71.16
WL-71.20/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.20	S_*-71.20/1	1M.009		Osvětlení
WL-71.20/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.20	S_*-71.20/2			Osvětlení
WL-71.20/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.20	S_*-71.20/3			Osvětlení
WL-71.20/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/7	1M.009		Zásuvky-PC
WL-71.20/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/8	1M.009		Zásuvky-PC
WL-71.20/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/9			Zásuvky-PC
WL-71.20/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/10			Zásuvky-PC
WL-71.20/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/11			Zásuvky-PC
WL-71.20/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/12			Zásuvky-PC
WL-71.20/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/13			Zásuvky-PC
WL-71.20/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/14			Zásuvky-PC
WL-71.20/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/15			Zásuvky-PC
WL-71.20/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.20	XC71.20/16			Zásuvky-PC
WL-71.20/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.20	XC71.20/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.21

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.21	EP71.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.21	1-CXKH-R	5x10	60	RE71	RE71.21	3.054	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=40A)
WS-71.19/71.21(NO)	JYTY	5x1	60	RE71.21	RE71.19/RE71.21	2M.049		RE71.19
WS-71.21/71.23(NO)	JYTY	5x1	40	RE71.21	RE71.21/RE71.23	3.054		RE71.21
WL-71.21/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.21	S_*-71.21/1	3.054		Osvětlení
WL-71.21/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.21	S_*-71.21/2			Osvětlení
WL-71.21/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.21	S_*-71.21/3			Osvětlení
WL-71.21/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/7	3.054		Zásuvky-PC
WL-71.21/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/8	3.054		Zásuvky-PC
WL-71.21/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/9			Zásuvky-PC
WL-71.21/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/10			Zásuvky-PC
WL-71.21/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/11			Zásuvky-PC
WL-71.21/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/12			Zásuvky-PC
WL-71.21/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/13			Zásuvky-PC
WL-71.21/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/14			Zásuvky-PC
WL-71.21/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/15			Zásuvky-PC
WL-71.21/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.21	XC71.21/16			Zásuvky-PC
WL-71.21/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.21	XC71.21/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.22

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.22	EP71.5			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.22	1-CXKH-R	5x10	65	RE71	RE71.22	4.045	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=40A)
WL-71.22/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.22	S_*-71.22/1	4.045		Osvětlení
WL-71.22/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.22	S_*-71.22/2			Osvětlení
WL-71.22/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.22	S_*-71.22/3			Osvětlení
WL-71.22/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/7			Zásuvky-PC
WL-71.22/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/8			Zásuvky-PC
WL-71.22/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/9			Zásuvky-PC
WL-71.22/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/10			Zásuvky-PC
WL-71.22/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/11			Zásuvky-PC
WL-71.22/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/12			Zásuvky-PC
WL-71.22/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/13			Zásuvky-PC
WL-71.22/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/14			Zásuvky-PC
WL-71.22/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/15			Zásuvky-PC
WL-71.22/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.22	XC71.22/16			Zásuvky-PC
WL-71.22/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.22	XC71.22/19	4.045		Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.23

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	10	20	RE71.23	EP71.4	3.049		Hl.uzemňovací svorka
WL-71.23	1-CXKH-R	5x10	90	RE71	RE71.23	3.049	15.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=40A)
WS-71.21/71.23(NO)	JYTY	5x1	40	RE71.23	RE71.21/RE71.23	3.049		RE71.21
WL-71.23/1	CXKE-R	5x1.5	20	RE71.23	S_*-RE71.23/1	3.049		Osvětlení
WL-71.23/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE71.23	SLB71.23/4	3.049	0.3	PZTS
WL-71.23/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE71.23	XC71.23/7	3.049	3.0	RACK
WL-71.23/10	CXKE-R	3x2.5	20	RE71.23	XC71.23/10	3.049		Zásuvky-PC
WL-71.23/14	CXKE-R	3x2.5	20	RE71.23	FC71.23/14	3.049		FC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.24

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.24	EP71.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.24	1-CXKH-R	5x10	85	RE71	RE71.24	2.034	20.0	Rozv. RE71 (5.pole/In=40A)
WL-71.24/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.24	S_10-71.24/1	2.034;2.035		Osvětlení
WL-71.24/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.24	XC71.24/7	2.034		Zásuvky-PC
WL-71.24/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.24	XC71.24/8	2.034;2.035		Zásuvky-PC
WL-71.24/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.24	XC71.24/9	2.035		Zásuvky-PC
WL-71.24/18	CXKE-R	3x2.5	50	RE71.23	FC71.24/18	2.034;2.035		FC
WL-71.24/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.24	XC71.24/19	2.034;2.035		Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE71.25

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE71.25	EP71.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-71.25	1-CXKH-R	5x16	65	RE71	RE71.25	2.042	20.0	Rozv. RE71 (6.pole/In=50A)
WL-71.25/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.25	S_10-71.25/1	2.041;2.042		Osvětlení
WL-71.25/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.25	XC71.25/7	2.041		Zásuvky-PC
WL-71.25/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.25	XC71.25/8	2.041;2.042		Zásuvky-PC
WL-71.25/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.25	XC71.25/9	2.042		Zásuvky-PC
WL-71.25/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.25	XC71.25/10	2.042		Zásuvky-PC
WL-71.25/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE71.25	XC71.25/11	2.042		Zásuvky-PC
WL-71.25/18	CXKE-R	3x1.5	40	RE71.25	FC71.25/18	2.041;2.042		FC
WL-71.25/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE71.25	XC71.25/19	2.041;2.042		Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE79.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RE79.1/09	CXKE-V	3x2.5	120	RE79.1	N*-79.1/09	CATERING		Nouzové osvětlení
WL-RE79.1/10	CXKE-V	3x2.5	120	RE79.1	N*-79.1/10	1.-5.NP VĚŽ		Nouzové osvětlení
WL-RE79.1/11	CXKE-V	3x2.5	120	RE79.1	N*-79.1/11	1.-3.NP		Nouzové osvětlení
WL-RE79.1/12	CXKE-V	3x2.5	120	RE79.1	N*-79.1/12	2.-3.NP		Nouzové osvětlení

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.			Soupis vodičů List of cables			JEKU, s. r. o.		
						Číslo zakázky: Job No.:	21088	
Stávající klapkový rozvaděč RE81.2								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WS812/101	1-CXKE-R	7x1.5	50	RE81.2 / YK812101	PPK81.2/101	1M.001		Požární klapka PPK
WS812/102	1-CXKE-R	7x1.5	50	RE81.2 / YK812102	PPK81.2/102	1M.001		Požární klapka PPK

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE89.2

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-RE89.2/11	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/11	SCHODIŠTĚ DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/12	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/12	SCHODIŠTĚ DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/13	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/13	SCHODIŠTĚ DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/14	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/14	SCHODIŠTĚ DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/15	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/15	SCHODIŠTĚ DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/16	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/16	3.-4.NP DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/17	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/17	3.-4.NP DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/18	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/18	4.-5.NP DÚ		Nouzové osvětlení
WL-RE89.2/19	CXKE-V	3x2.5	120	RE89.2	N*-89.2/19	5.-6.NP DÚ		Nouzové osvětlení

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE89.4								
Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	50	RE89.4	EP91.2	3,017		Hl.uzemňovací svorka
WL-RE89.4	CXKE-V	5x10	75	RE89	RE89.4	3,036	10.0	Rozvaděč EPS-NZS
WL-89.4/1	CXKE-V	3x1.5	20	RE89.4	EPS89.4/1	3,036	0.3	EPS
WL-89.4/2	CXKE-V	3x2.5	20	RE89.4	XC89.4/2	3,036	3.0	RACK-NZS

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	70	20	RE91	MET	Rozvodna NN		Hlav.uzem.svorka
WL-83/RE91	2x1-CXKH-R	3x150+70	50	RH2	RE91	Rozvodna NN	235.0	Rozvaděč
WL-91.1	1-CXKH-R	5x16	25	RE91	RE91.1	1.002	30.0	Rozvaděč
WL-91.2	1-CXKH-R	5x16	25	RE91	RE91.2	2.012	30.0	Rozvaděč
WL-91.3	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.3	2.007	30.0	Rozvaděč
WL-91.4	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.4	2.023	30.0	Rozvaděč
WL-91.5	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.5	2.020	30.0	Rozvaděč
WL-91.6	1-CXKH-R	5x16	30	RE91	RE91.6	3.011	30.0	Rozvaděč
WL-91.7	1-CXKH-R	5x16	40	RE91	RE91.7	3.005	30.0	Rozvaděč
WL-91.8	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.8	3.033	30.0	Rozvaděč
WL-91.9	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.9	3.044	30.0	Rozvaděč
WL-91.10	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.10	4.015	30.0	Rozvaděč
WL-91.11	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.11	4.009	30.0	Rozvaděč
WL-91.12	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.12	4.032	30.0	Rozvaděč
WL-91.13	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.13	4.041	30.0	Rozvaděč
WL-91.14	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.14	5.008	30.0	Rozvaděč
WL-91.15	1-CXKH-R	5x16	55	RE91	RE91.15	5.005	30.0	Rozvaděč
WL-91.16	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.16	5.031	30.0	Rozvaděč
WL-91.17	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.17	5.022	30.0	Rozvaděč
WL-91.18	1-CXKH-R	5x10	55	RE91	RE91.18	6.002	20.0	Rozvaděč
WL-91.19	1-CXKH-R	5x16	70	RE91	RE91.19	6.003a	30.0	Rozvaděč
WL-91.20	1-CXKH-R	5x16	85	RE91	RE91.20	6.004	30.0	Rozvaděč
WL-91.21	1-CXKH-R	5x16	85	RE91	RE91.21	6.006	30.0	Rozvaděč
WL-91.22	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.22	3.019	30.0	Rozvaděč
WL-91.23	1-CXKH-R	5x16	40	RE91	RE91.23	4.018	30.0	Rozvaděč
WL-91.24	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.24	5.007a	30.0	Rozvaděč

Rozvaděč RE91

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-91.25	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.25	2.026	30.0	Rozvaděč
WL-91.26	1-CXKH-R	5x10	40	RE91	RE91.26	4.005		Rozvaděč serverovny
WL-91.27	1-CXKH-R	5x6	45	RE91	RE91.27	5.NP		Rozvaděč výtahu

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.1	EP91			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.1	1-CXKH-R	5x16	25	RE91	RE91.1	1.002	30.0	Rozvaděč
WS-89.2/91.1(NO)	JYTY	5x1	75	RE91.1	XT89.2/RE91.1	Rozvodna NN		XT89.2
WS-91.1/91.2(NO)	JYTY	5x1	75	RE91.1	RE91.1/RE91.2	1.002		Monitoring NO
WS-91.1/91.22	CXKE-R(O)	3x1.5	100	RE91.1	SBĚRNICE RE91.1	1.002		SBĚRNICE
WL-91.1/1	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.1	S_*-91.1/1	Schodiště 1.-3.NP		Osvětlení
WS-91.1/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE91.1	SB91.1/1	Schodiště 1.-3.NP		Ovládací tlačítko
WL-91.1/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.1	S_*-91.1/2	Schodiště 4.-7.NP		Osvětlení
WS-91.1/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.1	SB91.1/2	Schodiště 4.-7.NP		Ovládací tlačítko
WL-91.1/3	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.1	S_03-91.1/3	4.012		Osvětlení
WS-91.1/3	CXKE-R(O)	3x1.5	70	RE91.1	SB91.1/3	4.012		Ovládací tlačítko
WL-91.1/4	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.1	S_03-91.1/4	4.010		Osvětlení
WS-91.1/4	CXKE-R(O)	3x1.5	70	RE91.1	SB91.1/4	4.010		Ovládací tlačítko
WL-91.1/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.1	S_*-91.1/5	1.NP		Osvětlení
WL-91.1/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.1	S_*-91.1/6	1M.003		Osvětlení
WL-91.1/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.1	XV91.1/9			Pisoár/Baterie
WL-91.1/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/10		0.2	Lednice
WL-91.1/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/11	1.001	2.0	Digestoř
WL-91.1/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/12	1.001	2.0	Zásuvka
WL-91.1/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/13	1.001	2.0	Zásuvka
WL-91.1/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/14	1.001	2,5	Ohřivač
WL-91.1/15	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/15	1.004	2,5	Ohřivač
WL-91.1/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE91.1	XC91.1/19			Zásuvky-úklid
WL-91.1/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/20	1.002		Zásuvky-PC
WL-91.1/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.1	XC91.1/21	1.005b		Zásuvky-PC
WL-91.1/30	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.1	OS91.1/30		0.2	Informační tabule

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.2

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.2	EP91.1	3.070		Hl.uzemňovací svorka
WL-91.2	1-CXKH-R	5x16	25	RE91	RE91.2	2.012	30.0	Rozvaděč
WS-91.1/91.2(NO)	JYTY	5x1	75	RE91.2	RE91.1/RE91.2	1.002		Monitoring NO
WS-91.2/91.3(NO)	JYTY	5x1	20	RE91.2	RE91.2/RE91.3	2.012		Monitoring NO
WL-91.2/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.2	S_*-RE91.2/1	2.012		Osvětlení
WL-91.2/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.2	S_*-91.2/2	2.003		Osvětlení
WL-91.2/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.2	S_*-91.2/3	2.013		Osvětlení
WL-91.2/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/7	2.003		Zásuvky-PC
WL-91.2/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/8	2.003		Zásuvky-PC
WL-91.2/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/9	2.013		Zásuvky-PC
WL-91.2/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/10	2.012		Lednice
WL-91.2/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/11			Zásuvky-PC
WL-91.2/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/12			Zásuvky-PC
WL-91.2/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/13			Zásuvky-PC
WL-91.2/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/14			Zásuvky-PC
WL-91.2/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/15			Zásuvky-PC
WL-91.2/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.2	XC91.2/16			Zásuvky-PC
WL-91.2/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.2	FC91.2/18	2.003;2.013		FC
WL-91.2/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.2	XC91.2/19	2.012		Zásuvky-úklid
WL-91.2/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.2	XC91.2/20	2.015	2,5	Ohříváč
WL-91.2/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.2	XC91.2/21	2.012	2,5	Ohříváč
WL-91.2/22	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.2	XC91.2/22	2.012		Digestoř
WL-91.2/23	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.2	XC91.2/23	2.012		Zásuvky
WL-91.2/24	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.2	XC91.2/24	2.012		Zásuvky

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.3

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.3	EP91.1	3.070		Hl.uzemňovací svorka
WL-91.3	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.3	2.007	30.0	Rozvaděč
WS-91.2/91.3(NO)	JYTY	5x1	20	RE91.3	RE91.2/RE91.3	2.012		Monitoring NO
WS-91.3/91.22(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.3	RE91.3/RE91.22	2.007		Monitoring NO
WL-91.3/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.3	S_*-RE91.3/1	2.007		Osvětlení
WL-91.3/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.3	S_*-91.3/2	2.001		Osvětlení
WL-91.3/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.3	S_*-91.3/3	2.004		Osvětlení
WL-91.3/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/7	2.001		Zásuvky-PC
WL-91.3/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/8	2.001		Zásuvky-PC
WL-91.3/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/9	2.004		Zásuvky-PC
WL-91.3/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/10	2.007		Lednice
WL-91.3/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/11			Zásuvky-PC
WL-91.3/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/12			Zásuvky-PC
WL-91.3/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/13			Zásuvky-PC
WL-91.3/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/14			Zásuvky-PC
WL-91.3/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/15			Zásuvky-PC
WL-91.3/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.3	XC91.3/16			Zásuvky-PC
WL-91.3/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.3	FC91.3/18	2.001;2.004		FC
WL-91.3/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.3	XC91.3/19	2.007		Zásuvky-úklid
WL-91.3/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.3	XC91.3/20	2.005	2,5	Ohříváč
WL-91.3/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.3	XC91.3/21	2.007	2,5	Ohříváč
WL-91.3/22	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.3	XC91.3/22	2.007		Digestoř
WL-91.3/23	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.3	XC91.3/23	2.007		Zásuvky
WL-91.3/24	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.3	XC91.3/24	2.007		Zásuvky

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.4

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.4	EP91.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.4	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.4	2.023	30.0	Rozvaděč
WL-91.4/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.4	S_*-91.4/1	2.023;2.024		Osvětlení
WL-91.4/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.4	S_*-91.4/2	2.016;2.021		Osvětlení
WL-91.4/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.4	S_*-91.4/3			Osvětlení
WL-91.4/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/7	2.024		Zásuvky-PC
WL-91.4/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/8	2.024		Zásuvky-PC
WL-91.4/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/9	2.023		Zásuvky-PC
WL-91.4/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/10	2.021		Zásuvky-PC
WL-91.4/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/11	2.016;2.021		Zásuvky-PC
WL-91.4/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/12	2.016		Zásuvky-PC
WL-91.4/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/13			Zásuvky-PC
WL-91.4/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/14			Zásuvky-PC
WL-91.4/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/15			Zásuvky-PC
WL-91.4/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.4	XC91.4/16			Zásuvky-PC
WL-91.4/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.4	FC91.4/18	2.016;021;023		FC
WL-91.4/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.4	XC91.4/19			Zásuvky-úklid
WL-91.4/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.4	XC91.4/20	2.022	2,5	Ohříváč

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.5

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.5	EP91.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.5	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.5	2.020	30.0	Rozvaděč
WL-91.5/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.5	S_*-91.5/1	2.020		Osvětlení
WL-91.5/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.5	S_*-91.5/2			Osvětlení
WL-91.5/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.5	S_*-91.5/3			Osvětlení
WL-91.5/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/7	2.020		Zásuvky-PC
WL-91.5/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/8	2.020		Zásuvky-PC
WL-91.5/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/9			Zásuvky-PC
WL-91.5/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/10			Zásuvky-PC
WL-91.5/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/11			Zásuvky-PC
WL-91.5/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/12			Zásuvky-PC
WL-91.5/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/13			Zásuvky-PC
WL-91.5/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/14			Zásuvky-PC
WL-91.5/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/15			Zásuvky-PC
WL-91.5/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.5	XC91.5/16			Zásuvky-PC
WL-91.5/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.5	FC91.5/18	2.020		FC
WL-91.5/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.5	XC91.5/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.6

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.6	EP91.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.6	1-CXKH-R	5x16	30	RE91	RE91.6	3.011	30.0	Rozvaděč
WL-91.6/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.6	S_ *-91.6/1			Osvětlení
WL-91.6/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.6	S_ *-91.6/2			Osvětlení
WL-91.6/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.6	S_ *-91.6/3			Osvětlení
WL-91.6/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/7	3.004		Zásuvky-PC
WL-91.6/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/8	3.004;3.011		Zásuvky-PC
WL-91.6/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/9			Zásuvky-PC
WL-91.6/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/10			Zásuvky-PC
WL-91.6/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/11			Zásuvky-PC
WL-91.6/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/12			Zásuvky-PC
WL-91.6/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/13			Zásuvky-PC
WL-91.6/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/14			Zásuvky-PC
WL-91.6/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/15			Zásuvky-PC
WL-91.6/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.6	XC91.6/16			Zásuvky-PC
WL-91.6/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.6	FC91.6/18	3.004;3.011		FC
WL-91.6/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.6	XC91.6/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.7

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.7	EP91.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.7	1-CXKH-R	5x16	40	RE91	RE91.7	3.005	30.0	Rozvaděč
WL-91.7/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.7	S_*-91.7/1			Osvětlení
WL-91.7/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.7	S_*-91.7/2			Osvětlení
WL-91.7/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.7	S_*-91.7/3			Osvětlení
WL-91.7/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/7	3.001;3.002		Zásuvky-PC
WL-91.7/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/8	3.001		Zásuvky-PC
WL-91.7/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/9	3.005		Zásuvky-PC
WL-91.7/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/10	3.014		Zásuvky-PC
WL-91.7/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/11	3.014		Zásuvky-PC
WL-91.7/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/12	3.021		Zásuvky-PC
WL-91.7/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/13	3.021		Zásuvky-PC
WL-91.7/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/14			Zásuvky-PC
WL-91.7/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/15			Zásuvky-PC
WL-91.7/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.7	XC91.7/16			Zásuvky-PC
WL-91.7/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.7	FC91.7/18	3.001;002;005;014;021		FC
WL-91.7/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.7	XC91.7/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.8

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.8	EP91.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.8	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.8	3.033	30.0	Rozvaděč
WL-91.8/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.8	S_*-91.8/1			Osvětlení
WL-91.8/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.8	S_*-91.8/2			Osvětlení
WL-91.8/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.8	S_*-91.8/3			Osvětlení
WL-91.8/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/7	3.022		Zásuvky-PC
WL-91.8/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/8	3.022;3.027		Zásuvky-PC
WL-91.8/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/9	3.027		Zásuvky-PC
WL-91.8/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/10	3.027;3.033		Zásuvky-PC
WL-91.8/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/11	3.033		Zásuvky-PC
WL-91.8/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/12			Zásuvky-PC
WL-91.8/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/13			Zásuvky-PC
WL-91.8/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/14			Zásuvky-PC
WL-91.8/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/15			Zásuvky-PC
WL-91.8/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.8	XC91.8/16			Zásuvky-PC
WL-91.8/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.8	FC91.8/18	3.022;027;033		FC
WL-91.8/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.8	XC91.8/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.9

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.9	EP91.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.9	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.9	3.044	30.0	Rozvaděč
WL-91.9/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.9	S_ *-91.9/1			Osvětlení
WL-91.9/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.9	S_ *-91.9/2			Osvětlení
WL-91.9/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.9	S_ *-91.9/3			Osvětlení
WL-91.9/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/7	3.020		Zásuvky-PC
WL-91.9/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/8	3.020;3.024		Zásuvky-PC
WL-91.9/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/9	3.024		Zásuvky-PC
WL-91.9/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/10	3.026		Zásuvky-PC
WL-91.9/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/11	3.026;3.032		Zásuvky-PC
WL-91.9/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/12	3.032		Zásuvky-PC
WL-91.9/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/13	3.044		Zásuvky-PC
WL-91.9/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/14			Zásuvky-PC
WL-91.9/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/15			Zásuvky-PC
WL-91.9/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.9	XC91.9/16			Zásuvky-PC
WL-91.9/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.9	FC91.9/18	3.020;024;026;032;044		FC
WL-91.9/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.9	XC91.9/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.10

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.10	EP91.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.10	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.10	4.015	30.0	Rozvaděč
WL-91.10/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.10	S_*-91.10/1			Osvětlení
WL-91.10/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.10	S_*-91.10/2			Osvětlení
WL-91.10/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.10	S_*-91.10/3			Osvětlení
WL-91.10/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/7	4.006		Zásuvky-PC
WL-91.10/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/8	4.006;4.0015		Zásuvky-PC
WL-91.10/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/9	4.015;4.021		Zásuvky-PC
WL-91.10/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/10	4.021		Zásuvky-PC
WL-91.10/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/11	4.025		Zásuvky-PC
WL-91.10/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/12	4.025		Zásuvky-PC
WL-91.10/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/13			Zásuvky-PC
WL-91.10/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/14			Zásuvky-PC
WL-91.10/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/15			Zásuvky-PC
WL-91.10/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.10	XC91.10/16			Zásuvky-PC
WL-91.10/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.10	FC91.10/18	4.006;015;021;025		FC
WL-91.10/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.10	XC91.10/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.11

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.11	EP91.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.11	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.11	4.009	30.0	Rozvaděč
WL-91.11/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.11	S_*-91.11/1			Osvětlení
WL-91.11/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.11	S_*-91.11/2			Osvětlení
WL-91.11/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.11	S_*-91.11/3			Osvětlení
WL-91.11/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/7	4.001;4.002		Zásuvky-PC
WL-91.11/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/8	4.001		Zásuvky-PC
WL-91.11/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/9	4.009		Zásuvky-PC
WL-91.11/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/10	4.016		Zásuvky-PC
WL-91.11/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/11	4.016		Zásuvky-PC
WL-91.11/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/12	4.022		Zásuvky-PC
WL-91.11/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/13	4.022		Zásuvky-PC
WL-91.11/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/14			Zásuvky-PC
WL-91.11/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/15			Zásuvky-PC
WL-91.11/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.11	XC91.11/16			Zásuvky-PC
WL-91.11/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.11	FC91.11/18	4.001;002;009;016;022		FC
WL-91.11/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.11	XC91.11/19			Zásuvky-úklid
WL-91.11/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.11	XC91.11/20	4.002	2,5	Ohříváč

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.12

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.12	EP91.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.12	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.12	4.032	30.0	Rozvaděč
WL-91.12/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.12	S_*-91.12/1			Osvětlení
WL-91.12/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.12	S_*-91.12/2			Osvětlení
WL-91.12/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.12	S_*-91.12/3			Osvětlení
WL-91.12/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/7	4.023		Zásuvky-PC
WL-91.12/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/8	4.023;4.027		Zásuvky-PC
WL-91.12/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/9	4.027		Zásuvky-PC
WL-91.12/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/10	4.027;4.032		Zásuvky-PC
WL-91.12/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/11			Zásuvky-PC
WL-91.12/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/12			Zásuvky-PC
WL-91.12/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/13			Zásuvky-PC
WL-91.12/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/14			Zásuvky-PC
WL-91.12/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/15			Zásuvky-PC
WL-91.12/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.12	XC91.12/16			Zásuvky-PC
WL-91.12/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.12	FC91.12/18	4.023;027;032		FC
WL-91.12/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.12	XC91.12/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.13

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.13	EP91.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.13	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.13	4.041	30.0	Rozvaděč
WL-91.13/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.13	S_*-91.13/1			Osvětlení
WL-91.13/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.13	S_*-91.13/2			Osvětlení
WL-91.13/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.13	S_*-91.13/3			Osvětlení
WL-91.13/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/7	4.026		Zásuvky-PC
WL-91.13/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/8	4.026;4.031		Zásuvky-PC
WL-91.13/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/9	4.031;4.044		Zásuvky-PC
WL-91.13/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/10	4.044		Zásuvky-PC
WL-91.13/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/11			Zásuvky-PC
WL-91.13/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/12			Zásuvky-PC
WL-91.13/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/13			Zásuvky-PC
WL-91.13/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/14			Zásuvky-PC
WL-91.13/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/15			Zásuvky-PC
WL-91.13/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.13	XC91.13/16			Zásuvky-PC
WL-91.13/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.13	FC91.13/18	4.026;031;044		FC
WL-91.13/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.13	XC91.13/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.14

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.14	EP91.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.14	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.14	5.008	30.0	Rozvaděč
WL-91.14/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.14	S_*-91.14/1			Osvětlení
WL-91.14/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.14	S_*-91.14/2			Osvětlení
WL-91.14/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.14	S_*-91.14/3			Osvětlení
WL-91.14/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/7	5.003		Zásuvky-PC
WL-91.14/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/8	5.009		Zásuvky-PC
WL-91.14/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/9	5.013		Zásuvky-PC
WL-91.14/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/10	5.013;5.021		Zásuvky-PC
WL-91.14/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/11	5.021		Zásuvky-PC
WL-91.14/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/12			Zásuvky-PC
WL-91.14/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/13			Zásuvky-PC
WL-91.14/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/14			Zásuvky-PC
WL-91.14/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/15			Zásuvky-PC
WL-91.14/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.14	XC91.14/16			Zásuvky-PC
WL-91.14/18	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.14	FC91.14/18	5.003;009;013;021		FC
WL-91.14/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.14	XC91.14/19			Zásuvky-úklid
WL-91.14/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.14	XC91.14/20	5.013	2,5	Ohříváč
WL-91.14/21	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.14	XC91.14/21	5.019	2,5	Ohříváč

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.15

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.15	EP91.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.15	1-CXKH-R	5x16	55	RE91	RE91.15	5.005	30.0	Rozvaděč
WL-91.15/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.15	S_*-91.15/1			Osvětlení
WL-91.15/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.15	S_*-91.15/2			Osvětlení
WL-91.15/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.15	S_*-91.15/3			Osvětlení
WL-91.15/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/7	5.001		Zásuvky-PC
WL-91.15/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/8	5.001;5.004		Zásuvky-PC
WL-91.15/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/9	5.004		Zásuvky-PC
WL-91.15/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/10	5.010		Zásuvky-PC
WL-91.15/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/11	5.010		Zásuvky-PC
WL-91.15/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/12			Zásuvky-PC
WL-91.15/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/13			Zásuvky-PC
WL-91.15/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/14			Zásuvky-PC
WL-91.15/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/15			Zásuvky-PC
WL-91.15/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.15	XC91.15/16			Zásuvky-PC
WL-91.15/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.15	FC91.15/18	5.001;004;010		FC
WL-91.15/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.15	XC91.15/19			Zásuvky-úklid

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.16

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.16	EP91.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.16	1-CXKH-R	5x16	80	RE91	RE91.16	5.031	30.0	Rozvaděč
WL-91.16/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.16	S_*-91.16/1			Osvětlení
WL-91.16/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.16	S_*-91.16/2			Osvětlení
WL-91.16/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.16	S_*-91.16/3			Osvětlení
WL-91.16/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/7	5.031		Zásuvky-PC
WL-91.16/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/8	5.031;5.034		Zásuvky-PC
WL-91.16/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/9	5.034		Zásuvky-PC
WL-91.16/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/10	5.033;5.034		Zásuvky-PC
WL-91.16/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/11	5.033		Zásuvky-PC
WL-91.16/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/12	5.033		Zásuvky-PC
WL-91.16/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/13			Zásuvky-PC
WL-91.16/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/14			Zásuvky-PC
WL-91.16/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/15			Zásuvky-PC
WL-91.16/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.16	XC91.16/16			Zásuvky-PC
WL-91.16/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.16	FC91.16/18	5.031;033;034		FC
WL-91.16/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.16	XC91.16/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.17

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.17	EP91.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.17	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.17	5.022	30.0	Rozvaděč
WL-91.17/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.17	S_*-91.17/1			Osvětlení
WL-91.17/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.17	S_*-91.17/2			Osvětlení
WL-91.17/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.17	S_*-91.17/3			Osvětlení
WL-91.17/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/7	5.032		Zásuvky-PC
WL-91.17/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/8	5.032		Zásuvky-PC
WL-91.17/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/9	5.022		Zásuvky-PC
WL-91.17/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/10	5.022;5.014		Zásuvky-PC
WL-91.17/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/11	5.014		Zásuvky-PC
WL-91.17/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/12	5.014		Zásuvky-PC
WL-91.17/13	CXKE-R	3x2.5	5,014	RE91.17	XC91.17/13			Zásuvky-PC
WL-91.17/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/14			Zásuvky-PC
WL-91.17/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/15			Zásuvky-PC
WL-91.17/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.17	XC91.17/16			Zásuvky-PC
WL-91.17/18	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.17	FC91.17/18	5.014;022;032		FC
WL-91.17/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.17	XC91.17/19			Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.18

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.18	EP91.5			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.18	1-CXKH-R	5x10	55	RE91	RE91.18	6.002	20.0	Rozvaděč
WS-91.24/91.18(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.18	RE91.24/RE91.18	5.007a		Monitoring NO
WS-91.18/91.25(NO)	JYTY	5x1	75	RE91.18	RE91.18/RE91.25	6.002		Monitoring NO
WL-91.18/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.18	S_*-91.18/1	6.002		Osvětlení
WL-91.18/5	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.18	XC91.18/5	6.002	2.0	Zásuvka
WL-91.18/6	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.18	XC91.18/6	6.002	2.0	Zásuvka
WL-91.18/7	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.18	XC91.18/7	6.002	2.0	Zásuvka

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.19

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.19	EP91.5			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.19	1-CXKH-R	5x16	70	RE91	RE91.19	6.003a	30.0	Rozvaděč
WL-91.19/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.19	S_*-91.19/1			Osvětlení
WL-91.19/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.19	S_*-91.19/2			Osvětlení
WL-91.19/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.19	S_*-91.19/3			Osvětlení
WL-91.19/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/7			Zásuvky-PC
WL-91.19/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/8			Zásuvky-PC
WL-91.19/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/9			Zásuvky-PC
WL-91.19/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/10			Zásuvky-PC
WL-91.19/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/11			Zásuvky-PC
WL-91.19/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/12			Zásuvky-PC
WL-91.19/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/13			Zásuvky-PC
WL-91.19/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/14			Zásuvky-PC
WL-91.19/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/15			Zásuvky-PC
WL-91.19/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/16			Zásuvky-PC
WL-91.19/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.19	FC91.19/18	6.003a		FC
WL-91.19/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.19	XC91.19/19			Zásuvky-úklid
WL-91.19/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/21			Zásuvky-PC
WL-91.19/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.19	XC91.19/22			Zásuvky-PC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.20

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.20	EP91.5			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.20	1-CXKH-R	5x16	85	RE91	RE91.20	6.004	30.0	Rozvaděč
WL-91.20/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.20	S_*-91.20/1			Osvětlení
WL-91.20/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.20	S_*-91.20/2			Osvětlení
WL-91.20/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.20	S_*-91.20/3			Osvětlení
WL-91.20/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/7			Zásuvky-PC
WL-91.20/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/8			Zásuvky-PC
WL-91.20/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/9			Zásuvky-PC
WL-91.20/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/10			Zásuvky-PC
WL-91.20/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/11			Zásuvky-PC
WL-91.20/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/12			Zásuvky-PC
WL-91.20/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/13			Zásuvky-PC
WL-91.20/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/14			Zásuvky-PC
WL-91.20/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/15			Zásuvky-PC
WL-91.20/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/16			Zásuvky-PC
WL-91.20/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.20	FC91.20/18	6.004		FC
WL-91.20/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.20	XC91.20/19			Zásuvky-úklid
WL-91.20/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.20	XC91.20/20	6.007	2,5	Ohříváč
WL-91.20/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/21			Zásuvky-PC
WL-91.20/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/22			Zásuvky-PC
WL-91.20/23	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.20	XC91.20/23			Zásuvky-PC

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.21

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.21	EP91.5			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.21	1-CXKH-R	5x16	85	RE91	RE91.21	6,006	30.0	Rozvaděč
WL-91.21/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.21	S_*-91.21/1			Osvětlení
WL-91.21/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.21	S_*-91.21/2			Osvětlení
WL-91.21/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.21	S_*-91.21/3			Osvětlení
WL-91.21/7	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/7			Zásuvky-PC
WL-91.21/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/8			Zásuvky-PC
WL-91.21/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/9			Zásuvky-PC
WL-91.21/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/10			Zásuvky-PC
WL-91.21/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/11			Zásuvky-PC
WL-91.21/12	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/12			Zásuvky-PC
WL-91.21/13	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/13			Zásuvky-PC
WL-91.21/14	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/14			Zásuvky-PC
WL-91.21/15	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/15			Zásuvky-PC
WL-91.21/16	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/16			Zásuvky-PC
WL-91.21/18	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.21	FC91.21/18	6.006		FC
WL-91.21/19	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.21	XC91.21/19			Zásuvky-úklid
WL-91.21/20	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.21	XC91.21/20	6,008	2,5	Ohříváč
WL-91.21/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/21			Zásuvky-PC
WL-91.21/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/22			Zásuvky-PC
WL-91.21/23	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.21	XC91.21/23			Zásuvky-PC

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.22

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.22	EP91.2			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.22	1-CXKH-R	5x16	35	RE91	RE91.22	3.019	30.0	Rozvaděč
WS-91.3/91.22(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.22	RE91.3/RE91.22	2.007		Monitoring NO
WS-91.22/91.23(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.22	RE91.22/RE91.23	3.016		Monitoring NO
WS-91.1/91.22	CXKE-R(O)	3x1.5	100	RE91.22	SBĚRNICE RE91.1	1.002		SBĚRNICE
WS-91.22/91.23	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.22	SBĚRNICE RE91.22	3.029		SBĚRNICE
WL-91.22/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.22	S_*-91.22/1	3.008		Osvětlení
WS-91.22/1	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.22	SB91.22/1	3.008		Ovládací tlačítko
WL-91.22/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.22	S_*-91.22/2	3.015;3.028		Osvětlení
WS-91.22/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.22	SB91.22/2	3.015;3.028		Ovládací tlačítko
WL-91.22/3	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.22	S_*-91.22/3	3.035		Osvětlení
WS-91.22/3	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.22	SB91.22/3	3.035		Ovládací tlačítko
WL-91.22/4	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.22	S_*-91.22/4	3.010		Osvětlení
WS-91.22/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.22	SB91.22/4	3.010		Ovládací tlačítko
WL-91.22/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.22	S_*-91.22/5	3.023		Osvětlení
WS-91.22/5	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.22	SB91.22/5	3.015		Ovládací tlačítko
WL-91.22/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.22	S_*-91.22/6	3.029;3.045		Osvětlení
WL-91.22/7	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.22	S_*-91.22/7	3.019		Osvětlení
WL-91.22/8	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.22	S_*-91.22/8	3.006;007;002a;012;0		Osvětlení
WL-91.22/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.22	XV91.22/9			Pisoár/Baterie
WL-91.22/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/10	3.019	0.2	Lednice
WL-91.22/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/11	3.019	2.0	Zásuvka
WL-91.22/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/12	3.019	2.0	Zásuvka
WL-91.22/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/13	3.019	2.0	Zásuvka
WL-91.22/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/14	3.019	2,5	Ohříváč
WL-91.22/15	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.22	XC91.22/15	3.029	2,5	Ohříváč

Rozvaděč RE91.22

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-91.22/16	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.22	XC91.22/16	3.040	2,5	Ohříváč
WL-91.22/17	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/17	3.012	2,5	Ohříváč
WL-91.22/18	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.22	XC91.22/18	3.007	2,5	Ohříváč
WL-91.22/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE91.22	XC91.22/19	3.008;15;28;31	2.0	Zásuvka úklid
WL-91.22/20	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.22	XC91.22/20	3.029	2.0	Zásuvka
WL-91.22/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.22	XC91.22/21	3.029	2.0	Zásuvka
WL-91.22/22	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.22	XC91.22/22	3.034	2,5	Ohříváč
WL-91.22/23	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.22	XC91.22/23	3.029	2.0	Zásuvka
WL-91.22/24	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.22	XC91.22/24	3.010;3.029	2,5	Zásuvky-PC
WL-91.22/30	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.22	XC91.22/30	3.029	0.2	Lednice

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.23

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.23	EP91.3			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.23	1-CXKH-R	5x16	40	RE91	RE91.23	4.018	30.0	Rozvaděč
WS-91.22/91.23(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.23	RE91.22/RE91.23	3.016		Monitoring NO
WS-91.23/91.26(NO)	JYTY	5x1	25	RE91.23	RE91.23/RE91.26	4.018		Monitoring NO
WS-91.22/91.23	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.23	SBĚRNICE RE91.22	3.029		SBĚRNICE
WS-91.23/91.24	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.23	SBĚRNICE RE91.23	4.018		SBĚRNICE
WL-91.23/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.23	S_*-91.23/2	4.024		Osvětlení
WS-91.23/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.23	SB91.23/2	4.024		Ovládací tlačítko
WL-91.23/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.23	S_*-91.23/3	4.034		Osvětlení
WS-91.23/3	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.23	SB91.23/3	4.034		Ovládací tlačítko
WL-91.23/4	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.23	S_*-91.23/4	4.041		Osvětlení
WS-91.23/4	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.23	SB91.23/4	4.041		Ovládací tlačítko
WL-91.23/5	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.23	S_*-91.23/5	3.023		Osvětlení
WS-91.23/5	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.23	SB91.23/5	4.024		Ovládací tlačítko
WL-91.23/7	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.23	S_*-91.23/7	4.028		Osvětlení
WL-91.23/8	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.23	S_*-91.23/8	4.018		Osvětlení
WL-91.23/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/10	4.018	0.2	Lednice
WL-91.23/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/11	4.018	2.0	Digestoř
WL-91.23/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/12	4.018	2.0	Zásuvka
WL-91.23/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/13	4.018	2.0	Zásuvka
WL-91.23/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/14	4.018	2,5	Ohřivač
WL-91.23/15	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.23	XC91.23/15	4.028	2,5	Ohřivač
WL-91.23/16	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.23	XC91.23/16	4.040	2,5	Ohřivač
WL-91.23/17	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/17	4.013	2,5	Ohřivač
WL-91.23/18	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.23	XC91.23/18	4.008	2,5	Ohřivač
WL-91.23/19	CXKE-R	3x2.5	70	RE91.23	XC91.23/19	4.010;24;30	1.0	Zásuvky-úklid

Rozvaděč RE91.23

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-91.23/20	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.23	XC91.23/20	4.028	2.0	Zásuvka
WL-91.23/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.23	XC91.23/21	4.028	2.0	Zásuvka
WL-91.23/22	CXKE-R	3x2.5	70	RE91.23	XC91.23/22	4.028	2,5	Zásuvka
WL-91.23/23	CXKE-R	3x2.5	70	RE91.23	XC91.23/23	4.035	2,5	Ohříváč
WL-91.23/24	CXKE-R	3x2.5	50		XC91.23/24	4.012;4.028	1.0	Zásuvky-PC
WL-91.23/30	CXKE-R	3x2.5	40		XC91.23/30	4.028	0.2	Lednice

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.24

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.24	EP91.4			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.24	1-CXKH-R	5x16	45	RE91	RE91.24	5.007a	30.0	Rozvaděč
WS-91.26/91.24(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.24	RE91.26/RE91.24	4.005		Monitoring NO
WS-91.24/91.18(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.24	RE91.24/RE91.18	5.007a		Monitoring NO
WS-91.23/91.24	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.24	SBĚRNICE RE91.23	4.018		SBĚRNICE
WS-91.24/91.25	CXKE-R(O)	3x1.5	80	RE91.24	SBĚRNICE RE91.24	5.007a		SBĚRNICE
WL-91.24/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.24	S_*-91.24/2	5.011		Osvětlení
WS-91.24/2	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.24	SB91.24/2	5.011		Ovládací tlačítko
WL-91.24/3	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.24	S_*-91.24/3	5.017		Osvětlení
WS-91.24/3	CXKE-R(O)	3x1.5	40	RE91.24	SB91.24/3	5.017		Ovládací tlačítko
WL-91.24/4	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.24	S_*-91.24/4	5.024		Osvětlení
WS-91.24/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.24	SB91.24/4	5.024		Ovládací tlačítko
WL-91.24/5	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.24	S_*-91.24/5			Osvětlení
WL-91.23/7	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.24	S_*-91.23/7			Osvětlení
WL-91.24/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.24	XV91.24/9	5.025		Pisoár/Baterie
WL-91.24/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.24	XC91.24/10	5.012	0.2	Lednice
WL-91.24/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.24	XC91.24/11	5.012	2.0	Zásuvka
WL-91.24/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.24	XC91.24/12	5.012	2.0	Zásuvka
WL-91.24/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.24	XC91.24/13	5.012	2.0	Zásuvka
WL-91.24/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.24	XC91.24/14	5.012	2,5	Ohříváč
WL-91.24/15	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.24	XC91.24/15	5.027	2,5	Ohříváč
WL-91.24/16	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.24	XC91.24/16	5.024	2,5	Zásuvky-PC
WL-91.24/19	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.24	XC91.24/19	5.011;5.016	2,5	Zásuvky-úklid

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables		JEKU, s. r. o.	
			Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.25

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.25	EP91.1			Hl.uzemňovací svorka
WL-91.25	1-CXKH-R	5x16	75	RE91	RE91.25	2.026	30.0	Rozvaděč
WS-91.18/91.25(NO)	JYTY	5x1	75	RE91.25	RE91.18/RE91.25	6.002		Monitoring NO
WS-91.24/91.25	CXKE-R(O)	3x1.5	80	RE91.25	SBĚRNICE RE91.24	5.007a		SBĚRNICE
WL-91.25/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25	S_03-91.25/1	2.019		Osvětlení
WS-91.25/1	CXKE-R(O)	3x1.5	60	RE91.25	SB91.25/1	2.019		Ovládací tlačítko
WL-91.25/2	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.25	S_*-91.25/2	3.037;39;41		Osvětlení
WS-91.25/2	CXKE-R(O)	3x1.5	70	RE91.25	SB91.25/2	3.037;39;41		Ovládací tlačítko
WL-91.25/3	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.25	S_*-91.25/3	4.037		Osvětlení
WS-91.25/3	CXKE-R(O)	3x1.5	80	RE91.25	SB91.25/3	4.037		Ovládací tlačítko
WL-91.25/4	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25	S_*-91.25/4	2.018		Osvětlení
WS-91.25/4	CXKE-R(O)	3x1.5	50	RE91.25	SB91.25/4	2.018		Ovládací tlačítko
WL-91.25/5	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25	S_*-91.25/5	2.017;2.026		Osvětlení
WL-91.25/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25	XC91.25/8	4.028	0.2	Lednice
WL-91.25/9	CXKE-R	3x1.5	30	RE91.25	XV91.25/9			Pisoár/Baterie
WL-91.25/10	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/10	4.022	0.2	Lednice
WL-91.25/11	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/11	4.022	2.0	Zásuvka
WL-91.25/12	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/12	4.022	2.0	Zásuvka
WL-91.25/13	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/13	4.022	2.0	Zásuvka
WL-91.25/14	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/14	2.017	2,5	Ohřivač
WL-91.25/15	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.25	XC91.25/15	4.028	2.0	Ohřivač
WL-91.25/16	CXKE-R	3x2.5	45	RE91.25	XC91.25/16	4.040	2.0	Ohřivač
WL-91.25/17	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/17	4.013	2.0	Ohřivač
WL-91.25/18	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/18	4.008	2.0	Ohřivač
WL-91.25/19	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25	XC91.25/19	4.028	2.0	Zásuvka
WL-91.25/20	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25	XC91.25/20	4.028	2.0	Zásuvka

Rozvaděč RE91.25

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
WL-91.25/21	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25	XC91.25/21	4.028	2.0	Zásuvka
WL-91.25/22	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25	XC91.25/22	2.022		Digestoř
WL-91.25/23	CXKE-R	3x2.5	30	RE91.25	XC91.25/23	4.022	2.0	Zásuvka
WL-91.25/27	CXKE-R	3x1.5	50	RE91.25	FC91.25/27	2.022		FC
WL-91.25/30	CXKE-R	5x4	30	RE91.25	RE91.25.1	2.025	10.0	Rozvaděč serverovny

SOUPIS VODIČŮ

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.25.1

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	15	RE91.25.1	EP51.B2	2.025		Hl.uzemňovací svorka
WL-91.25/30	CXKE-R	5x4	30	RE91.25	RE91.25.1	2.025	10.0	Rozvaděč serverovny
WL-91.25.1/1	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25.1	S_*-RE91.25.1/1	2.025		Osvětlení
WL-91.25.1/2	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25.1	S_*-RE91.25.1/2	3.036		Osvětlení
WL-91.25.1/4	CXKE-R	3x1.5	20	RE91.25.1	SLB91.25.1/4	2.025	0.3	PZTS
WL-91.25.1/5	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25.1	SLB91.25.1/5	3.043	0.05	Nouzové volání
WL-91.25.1/6	CXKE-R	3x1.5	45	RE91.25.1	SLB91.25.1/6	4.043	0.3	PZTS
WL-91.25.1/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE91.25.1	XC91.25.1/7	2.025	3.0	RACK
WL-91.25.1/8	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25.1	XC91.25.1/8	2.025		Zásuvky-PC
WL-91.25.1/9	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25.1	XC91.25.1/9	2.025		Zásuvky-PC
WL-91.25.1/10	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25.1	XC91.25.1/10	2.025		Zásuvky-PC
WL-91.25.1/11	CXKE-R	3x2.5	40	RE91.25.1	XC91.25.1/11	2.025		Zásuvky-PC
WL-91.25.1/14	CXKE-R	3x1.5	40	RE91.25.1	XC91.25.1/14	3.036		FC

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. - Etapa II.	Soupis vodičů List of cables	JEKU, s. r. o.	
		Číslo zakázky: Job No.:	21088

Rozvaděč RE91.26

Označení kabelu	Typ	Průřez [mm]	Délka [m]	Spojuje				Poznámka
				Napájení / Rozvaděč	Ukončení / Zařízení	Umístění	Příkon (kW)	
	CYA	16	30	RE91.26	EP91.3	4.005		Hl.uzemňovací svorka
WL-91.26	1-CXKH-R	5x10	40	RE91	RE91.26	4.005	25.0	Rozvaděč serverovny
WS-91.23/91.26(NO)	JYTY	5x1	25	RE91.26	RE91.23/RE91.26	4.018		Monitoring NO
WS-91.26/91.24(NO)	JYTY	5x1	40	RE91.26	RE91.26/RE91.24	4.005		Monitoring NO
WL-91.26/1	CXKE-R	3x1.5	20	RE91.26	S_10-91.26/1	4.005		Osvětlení
WL-91.26/2	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.26	S_05-91.26/2	5.015		Osvětlení
WL-91.26/3	CXKE-R	3x1.5	55	RE91.26	S_*-91.26/3	3.017		Osvětlení
WL-91.26/4	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.26	S_*-91.26/4	6.003		Osvětlení
WL-91.26/5	CXKE-R	3x1.5	20	RE91.26	SLB91.26/5	4.005	0.3	PZTS
WL-91.26/6	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.26	SLB91.26/6	5.015	0.3	PZTS
WL-91.26/7	CXKE-R	3x2.5	20	RE91.26	XC91.26/7	4.005	3.0	RACK
WL-91.26/8	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.26	XC91.26/8	5.015	3.0	RACK
WL-91.26/9	CXKE-R	3x2.5	55	RE91.26	XC91.26/9	3.017	3.0	RACK
WL-91.26/10	CXKE-R	3x2.5	20	RE91.26	XC91.26/10	4.005		Zásuvky-PC
WL-91.26/11	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.26	XC91.26/11	5.015		Zásuvky-PC
WL-91.26/12	CXKE-R	3x2.5	55	RE91.26	XC91.26/12	3.017		Zásuvky-PC
WL-91.26/13	CXKE-R	3x1.5	55	RE91.26	SLB91.26/13	3.017	0.3	PZTS
WL-91.26/14	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.26	XC91.26/14	6.003	3.0	RACK
WL-91.26/15	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.26	XC91.26/15	6.003		Zásuvky-PC
WL-91.26/16	CXKE-R	3x1.5	60	RE91.26	SLB91.26/16	2.009	0.3	PZTS
WL-91.26/17	CXKE-R	3x2.5	60	RE91.26	XC91.26/17	6.003		Zásuvky-PC
WL-91.26/18	CXKE-R	3x1.5	80	RE91.26	XC91.26/18	4.005;5.015;6.003		FC