

Pol.	Typ kabelu	počet	celkové délka [m]	
Napájecí kabely nn				Poznámka
1	CYKY-J-3x2,5	1	15	
2	CYKY-J-5x10	1	120	
3	CYKY-J-3x4	1	3	
4	CYKY-J-3x6	1	5	
5	CYKY-O - 3 x 6	2	251	
Signalizační kabely				
6	CYKY-O - 7 x 4	16	3875	
Datové kabely				
7	Optika	1	10	
8	Optika	1	120	RDŘT-R6kV

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm2)	DÉLKA (m)	POZNÁMKA
	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.				
1. NAPÁJECÍ KABELY NN										
WL 701	RZS	Rozvaděč nn	L1,PE,N	RIT1	Rozvaděč s oddělovacím transformátorem		napájení 230/400V AC-TN-S	CYKY-J 3x4	3	Napájení
WL 719	RZS	Rozvaděč nn	L1,PE,N	RIT2	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV		napájení 230/400V AC-TN-S	CYKY-J 3x6	5	Napájení
WL 702	RIT1	Rozvaděč s oddělovacím transformátorem		MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV		napájení 230 AC-IT	CYKY-O 3x6	1	Napájení
WL 720	RIT2	Rozvaděč s oddělovacím transformátorem		MS2	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV		napájení 230 AC-IT	CYKY-O 3x6	250	Napájení
WL 721	RZS	Rozvaděč nn	L1,PE,N	MSU	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV		napájení 230/400V AC-TN-S	CYKY-J 3x2,5	15	Napájení
WL 722	RZS	Rozvaděč nn	L1,L2,L3 PE,N	RZS	Rozvaděč nn - zálohovaný	L1,L2,L3, PE,N	napájení 230/400V AC-TN-S	CYKY-J	120	Napájení
		Výpravní budova			STS 6kV			5x10		
2. SIGNALIZAČNÍ KABELY NN a MN										
WS703	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.401		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X401		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS704	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.411		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X411		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS705	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.5		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X5		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS706	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.7		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X7		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS707	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.N103		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XN103		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS708	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - odp č.N203		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XN203		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS709	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - rezerva		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XR		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS710	MS1	Rozvaděč ovládání odpojovačů TV - rezerva		PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XR		CYKY-O 7x4	15	Napájení a signalizace
WS711	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X401	MP	Motorový pohon Odpojovač č. 401			CYKY-O 7x4	640	Napájení a signalizace
WS712	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X411	MP	Motorový pohon Odpojovač č. 411			CYKY-O 7x4	740	Napájení a signalizace
WS713	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X5	MP	Motorový pohon Odpojovač č. 5			CYKY-O 7x4	320	Napájení a signalizace
WS714	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	X7	MP	Motorový pohon Odpojovač č. 7			CYKY-O 7x4	320	Napájení a signalizace
WS715	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XN103	MP	Motorový pohon Odpojovač č. N103			CYKY-O 7x4	780	Napájení a signalizace
WS716	PSDOÚO	Svorkovnicová skříň	XN203	MP	Motorový pohon Odpojovač č. N203			CYKY-O 7x4	360	Napájení a signalizace
WS717	MS2	Rozvaděč ovládání	XZO6	MP	Motorový pohon Odpojovač č. ZO6			CYKY-O 7x4	55	Napájení a signalizace
WS718	MS2	Rozvaděč ovládání	X1ZO6	MP	Motorový pohon Odpojovač č. 1ZO6			CYKY-O 7x4	540	Napájení a signalizace
4. Datové rozvody										
WD701	MS1	SWITCH		RDRT	Rozvaděč dálkového řízení			Multimod ST-ST	10	Datová komunikace
WD702	R6kV	SWITCH		RDRT	Rozvaděč dálkového řízení			Multimod LC/LC	120	Datová komunikace z R6kV