

Soupis kabelů - stávající stav a demontáže							Tabulka č.: 06	
Stavba:	PD - SpS Bohumín, oprava R3kV a DŘT						Vypracoval:	Petr Kudělka
PS:	PS23 – SpS Bohumín - Rozvaděč DŘT						11/2018	
Kab. č.	Typ kabelu	Uroveň U,I, dat.	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice	
WL501	SYKFY 30x2x0,5	24V DC	27	TM-6		RVS 2		sig. z RVS
WL502	SYKFY 30x2x0,5	24V DC	27	TM-6		RVS 2		sig. z RVS
WS503	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	25	TM-6		MAN 1.1		sig. a pov. ZO
WS504	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	9	TM-6		MS1		sig. EOMP
WS505	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	9	TM-6		MS1		pov. EOMP
WS506	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	9	TM-6		MS2		sig. EOMP
WS507	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	9	TM-6		MS2		pov. EOMP
WS508	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	6	TM-6		M/D		přepínač Velín
WS509	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	6	TM-6		M/D		přepínač Velín
WS510								
WS511	PATCHKORDS 62,5/125 ST/ST	Tx, Rx	6	TM-6	U1	VELÍN, SKŘ. OPTO	OPTO1	Optokomunikace TM-6 - MRS
WS512	PATCHKORDS 62,5/125 ST/ST	Tx, Rx	18	TM-6	U2	MAN	U1	Optokomunikace TM-6 - MAN
WS513	PATCHKORDS 62,5/125 ST/ST	Tx, Rx	25	MAN	U2	VELÍN, SKŘ. OPTO	OPTO2	Optokomunikace TM-6 - MRS
WS514	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	35	TM-6		Dveřní spínač		sig.dveř.spínače
WS515	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	30	TM-6		G1		Poruchy nabíječky 110V
WS516	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	30	TM-6		G2		Poruchy nabíječky 110V
WS517	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	29	TM-6		G3		Poruchy nabíječky 24V
WS518	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	29	TM-6		G4		Poruchy nabíječky 24V
WS519								
WS520								
WS521	SYKFY 5x2x0,5	NF přenos	10	TM-6		DK		Komunikace
WS522	SYKFY 5x2x0,5	NF přenos	10	TM-6		DK		Komunikace
WS523								
WS524								
WS525	CY 25 zž		5	TM-6	PE	Uzem. soustava SpS		Uzemnění skříně TM-6
WS526								
WS527								
WS528								
WS529								
B01	CYKY 3Cx1,5	230V AC	27	TM-6		RVS 1		zásuvka pro PC
Poznámka:	Optokabely uloženy v celé délce v plastových ohebných trubkách.							
Demontáže stávajících kabelů - žlutě podbarveno								