

Tabulka č.:		Seznam kabelů			Místnost DŘT+DDTS			Strana: 1		
Stavba:		Výstavba odbočky Rajhrad								
PS 01-26-01		Odb.Rajhrad, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno			Zpracoval:		Lukašík J.	Datum:		05.07.2019
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek Zařízení	Pozice	Konec Zařízení	Pozice	Funkce Poznámka		
WL 100	CYKY- O2x6	24V DC	19	RU 24VDC	Fxx B20/2	PLC /RDRT/	X1	Napájení RDRT		
WL 101	CYKY- O2x4	24V DC	19	RU 24VDC	Fxx B10/2	PLC /RDRT/	X1	Napájení switche AFS660 + ETH/FO		
WL 102	CYKY- J3x2,5	230V AC	25	RH.3	Fxx 16A/1	PLC /RDRT/	X1	Napájení servisní zásuvky RDRT		
WS 101	FTP CAT 5E / RJ-45	ETH	30	PLC /RDRT/	560CMR01	Přenosové zařízení	Eth.switch	Kom. s ED Brno IEC60870-5-104		
WS 102	FTP CAT 5E / RJ-45	ETH	30	PLC /RDRT/		Přenosové zařízení	Eth.switch	Servisní port - rez.		
WS 103	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	10	RZN	HIS	POZ/PLC		RZN - HIS - signalizace		
WS 104	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	10	PLC /RDRT/	560BOR01	Přechodová skříň - PS	sv.X1	RH, UNZ - povely		
WS 105	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	10	PLC /RDRT/	560BIR01	Přechodová skříň - PS	sv.X2	Zdroj UNZ - signalizace		
WS 106	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	10	PLC /RDRT/	560BIR01	Přechodová skříň - PS	sv.X3	RU-24VDC - signalizace		
WS 107	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	10	PLC /RDRT/	560BIR01	Přechodová skříň - PS	sv.X3	Rozvaděč RH - signalizace		
WS 108	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	10	PLC /RDRT/	560BIR01	Přechodová skříň - PS	sv.X3	RLC, RZN, R-ZZ - signalizace		
WS 109	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	22	PLC /RDRT/	560BIR01	Koncový spínač PS	DvK1	Koncový spínač - místnost RNN		
WS 110	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	16	PLC /RDRT/	560BIR01	Koncový spínač PS	DvK2	Koncový spínač - místnost DŘT+DDTS		
WS 111	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	12	REF615+RIO600	Trafostanice TS1	Koncový spínač PS	DvK3	Koncový spínač - místnost SŽDC		
WS 112	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	12	REF615+RIO600	Trafostanice TS1	Koncový spínač PS	DvK4	Koncový spínač - místnost TRAFa		
WS 113	SYKFY 4x2x0,5	24V DC	30	PLC /RDRT/	560BIR01	EZS		EZS - signalizace		
WS 114	JYTY-O 4x1	24V DC	15	PLC /RDRT/	560BIR01	REF620, RZS	X1	REF - sig IRF		
WD 101	Fibre optic MM, LC-LC (8vl., 50/125)	IEC 61850	35	REF 615 SFP LC (plast.box-patch panel)	R22kV pole 5 SŽDC Trafostanice TS1	PLC /RDRT/ (plast.box-patch panel)	Switch - AFS660	Optokomunikace IEC61850 R22kV		
WD 102	Fibre optic MM, LC-LC	IEC 61850	14	REF 620 SFP LC	RZS.1	PLC /RDRT/	Switch - AFS660	Optokomunikace IEC61850 RZS		
WD 103	Fibre optic MM, FX SC/SC	ETH	15	PLC /RDRT/	IE-SW-BL05-4TX-1SC	DOÚO - POZ/PLC	IE-SW-BL05-4TX-1SC	Optokomunikace DOÚO (ETH/FO)		
	CYA 16 zž		5	PLC /RDRT/	PE	Zem soust obj	PE	Uzemnění skříňe		
Poznámka: 1/ Kabely uloženy v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a na kabelových žlábech. 2/ Optické a FTP kabely uložit do ochranných trubek.										