

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounilcova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galucef</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Ondřej Šebesta <i>Šebesta</i>	KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galucef</i>	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Židlochovice		STUPEŇ: DSPS	
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn			ZAK. ČÍSLO 20059-01-0820	ARCH. ČÍSLO 2020240032
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2020	
Soupis kabelů			ČÁST DOKUM. D.3.7.1	PŘÍLOHA 13

SUDOP Brno, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice			Datum : 10/2020 Počet listů : 1 List č. : 1	
				Objekt : PS 01-07-01 Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn				
				SPOJUJE				
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 010	1-CYKY-J	5x25	10	Rozvaděč RH.2	SEH5	Rozvaděč RZS.1	SEH5	
WL 011	1-CYKY-J	3x70+50	15	Rozvaděč RH.2	SEH4	Rozvaděč R-ZZ	SEH4	
WL 012	1-CYKY-J	4x50	10	Rozavadeč RZS.1	SEH4	Rozvaděč R-ZZ	SEH4	
WL 013	1-CYKY-O	4x70	22	Rozvaděč R-ZZ	SEH4	Zdroj UNZ	SEH4	VstupTV
WL 014	1-CYKY-J	5x25	25	Zdroj UNZ	SEH5	Rozvaděč RZS.1	SEH5	Vstup zaj. sít
WL 015	CYKY-J	5x6	25	Zdroj UNZ	SEH5	Rozvaděč RZN	SEH5	
WL 016	1-CYKY-J	4x50	20	Přívodka NPZ	SEH5	Rozvaděč RZS.1	SEH4	Vstup NPZ
WL 017	CYKY-J	3x6	15	Rozvaděč RZS.2	SEH3	Rozvaděč RU	SEH3	
WL 018	CYKY-J	5x6	12	Rozvaděč RH.5	SEH5	Rozavdeč RZN	SEH5	
WL 019	CYKY-J	3x2,5	15	Rozvaděč RH.5	SEH3	Servisní zásuvka DŘT	SEH3	
WL 020	CYKY-J	3x2,5	15	Rozvaděč RH.5	SEH3	Servisní zásuvka RDD	SEH3	
WL 021	CYKY-O	2x6	18	Rozvaděč RU-24V DC	SEH2	Rozvaděč RZS.1 – REF 620	SEH2	
WL 022	CYKY-O	2x6	10	Rozvaděč RU-24V DC	SEH2	DŘT	SEH2	
WL 023	CYKY-O	2x6	10	Rozvaděč RU-24V DC	SEH2	RDD	SEH2	
WL 024	CYKY-J	3x2,5	15	Rozvaděč RZN	SEH3	Rozvaděč RH.1	SEH3	
WL 025	CYKY-J	3x2,5	8	Rozvaděč RZN	SEH3	RDD	SEH3	
WL 026	CYKY-J	5x10	15	Rozvaděč RZS.2	SEH5	Svorkovnicová skříň MX1	SEH5	
WL 027	CYKY-J	3x2,5	10	Rozvaděč RZN	SEH3	RACK sděl. zař.	SEH3	
WL 028	CYKY-J	3x2,5	15	Rozvaděč RH.5	SEH3	RACK sděl. zař.	SEH3	
WL 029	1-CYKY-J	3x70+50	22	Rozvaděč R-ZZ	SEH5	Zdroj UNZ	SEH4	Vstup LDSž
WS 011	UTP	Cat. 5e	20	Rozvaděč RH.1		Sděl. zař. – přenos zař.		Ethernet
WS 012	SYKFY	4x2x0,5	20	Rozavdeč RH.1		RDD (Mbus)		Wh
WS 013	SYKFY	4x2x0,5	30	Rozavdeč RH.1		RDD (Mbus)		Wh
WS 014	CYKY-O	12x1,5	20	Rozvaděč RH.1	SZ25	RDD (Signály)	SZ25	
WS 015	SYKFY	25x2x0,5	20	Rozvaděč RH.1		RDD (Signály)		
WS 016	SYKFY	4x2x0,5	15	Rozvaděč RZS.1		RDD (Mbus)		Wh
WS 017	SYKFY	10x2x0,5	15	Rozvaděč RZS.1		RDD (Signály)		
WS 018	UTP	Cat. 5e	20	Rozvaděč RZS.1		Sděl. zař. – přenos. zař.		Ethernet
WS 019	CYKY-O	7x2,5	25	Rozvaděč R-ZZ	SZ17	Zdroj UNZ	SZ17	
WS 020	CYKY-O	5x1,5	15	Rozvaděč R-ZZ	SZ17	RDD (Signály)	SZ17	