

| SOUPIS KABELŮ |        |        |     | RDO18        |       | BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA<br>MEDICLINIC WC + ORDINACE |         |          |           |       |         |       |                    |
|---------------|--------|--------|-----|--------------|-------|---|---------|----------|-----------|-------|---------|-------|--------------------|
| číslo         | druh   | průřez |     | délka vodiče |       | spojuje   |         |          | příkon Pi | proud | jištění |       | poznámka           |
| vodiče        | vodiče |        | mm  | celková      | pevně | zařízení  | ukončen | zařízení | [kW]      | [A]   | [A]     |       |                    |
| W 18          | CYKY-J | 5x     | 10  | 30           |       | RE 18   |         | RDO 18   | 32,80     | 24,65 | 25      | /3 /B | přívod             |
| WL18. 01      | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 50           |       | RDO 18  |         | EL18. 01 | 0,10      | 0,43  | 10      | /1 /B | nouzové osvětlení  |
| WL18. 1       | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 60           |       | RDO 18  |         | EL18. 1  | 0,29      | 1,26  | 10      | /1 /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 4            |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 2            |       |   |         |          |           |       |         |       | ovládání osvětlení |
| WL18. 2       | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 65           |       | RDO 18  |         | EL18. 2  | 0,32      | 1,41  | 10      | /1 /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 12           |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 15           |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
| WL18. 3       | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 55           |       | RDO 18  |         | EL18. 3  | 0,35      | 1,53  | 10      | /1 /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 4            |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 22           |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
| WL18. 4       | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 45           |       | RDO 18  |         | EL18. 4  | 0,45      | 1,95  | 10      | /1 /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 20           |       |   |         |          |           |       |         |       |                    |
| WL18. 5       | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 60           |       | RDO 18  |         | EL18. 5  | 0,29      | 1,25  | 10      | /1 /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 55           |       |   |         |          |           |       |         |       | ovládání osvětlení |
| WL18. 11      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 50           |       | RDO 18  |         | XS18. 11 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 12      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 45           |       | RDO 18  |         | XS18. 12 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 13      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 30           |       | RDO 18  |         | XS18. 13 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 14      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 40           |       | RDO 18  |         | XS18. 14 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 15      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 37           |       | RDO 18  |         | XS18. 15 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 16      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 18  |         | XS18. 16 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 17      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 18  |         | XS18. 17 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 18      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 45           |       | RDO 18  |         | XS18. 18 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 19      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 50           |       | RDO 18  |         | XS18. 19 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 21      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 25           |       | RDO 18  |         | XS18. 21 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 22      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 25           |       | RDO 18  |         | XS18. 22 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 23      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 25           |       | RDO 18  |         | XS18. 23 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V      |
| WL18. 31      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 40           |       | RDO 18  |         | XS18. 31 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 32      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 18  |         | XS18. 32 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 33      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 30           |       | RDO 18  |         | XS18. 33 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 34      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 27           |       | RDO 18  |         | XS18. 34 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 35      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 18  |         | XS18. 35 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 36      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 18  |         | XS18. 36 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 37      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 45           |       | RDO 18  |         | XS18. 37 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL18. 38      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 15           |       | RDO 18  |         | WL18. 38 | 3,00      | 13,04 | 16      | /1 /B | server             |
| WL18. 41      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 15           |       | RDO 18  |         | XS18. 41 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | ohřivač TUV        |
| WL18. 42      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 12           |       | RDO 18  |         | XS18. 42 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | ohřivač TUV        |
| WL18. 43      | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 15           |       | RDO 18  |         | XS18. 43 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1 /B | ohřivač TUV        |

| SOUPIS KABELŮ |        |        |     | RDO13A       |       | BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA<br>MEDICLINIC WC + ORDINACE |         |           |           |       |         |     |          |                    |
|---------------|--------|--------|-----|--------------|-------|---|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----|----------|--------------------|
| číslo         | druh   | průřez |     | délka vodiče |       | spojuje   |         |           | příkon Pi | proud | jištění |     | poznámka |                    |
| vodiče        | vodiče |        | mm  | celková      | pevně | zařízení  | ukončen | zařízení  | [kW]      | [A]   | [A]     |     |          |                    |
| WL13A. 4      | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 60           |       | RDO 13A   |         | EL13A. 4  | 0,40      | 1,74  | 10      | /1  | /B       | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 4            |       |   |         |           |           |       |         |     |          | ovládání osvětlení |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 50           |       |   |         |           |           |       |         |     |          | ovládání osvětlení |
| WL13A. 15     | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 55           |       | RDO 13A   |         | EL13A. 15 | 0,15      | 0,65  | 10      | /1  | /B       | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 2x     | 1,5 | 6            |       |   |         |           |           |       |         |     |          | ovládání osvětlení |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 10           |       |   |         |           |           |       |         |     |          | ovládání osvětlení |
| WL13A. 16     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 35           |       | RDO 13A   |         | XS13A. 16 | 1,00      | 4,35  | 16      | /1N | /B       | zásuvky 230 V      |
| WL13A. 17     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 45           |       | RDO 13A   |         | XS13A. 17 | 2,00      | 8,70  | 16      | /1N | /B       | zásuvky 230 V      |

| SOUPIS KABELŮ |        |        |     | RDO12C       |       | BRNO KOUNICOVA ADM OPRAVA<br>MEDICLINIC WC + ORDINACE |         |           |      |           |       |         |    |                    |
|---------------|--------|--------|-----|--------------|-------|---|---------|-----------|------|-----------|-------|---------|----|--------------------|
| číslo         | druh   | průřez |     | délka vodiče |       | spojuje   |         |           |      | příkon Pi | proud | jištění |    | poznámka           |
| vodiče        | vodiče |        | mm  | celková      | pevně | zařízení  | ukončen | zařízení  | [kW] | [A]       |       | [A]     |    |                    |
| W 12C         | CYKY-J | 3x     | 6   | 10           |       | RDO 12  |         | RDO 12C   | 4,29 | 4,29      | 25    | /1      | /B | přívod do RDO12C   |
| WL12C. 1      | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 12           |       | RDO 12C   |         | EL12C. 1  | 0,10 | 0,43      | 10    | /1N     | /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 16           |       |   |         |           |      |           |       |         |    | ovládání osvětlení |
| WL12C. 2      | CYKY-J | 3x     | 1,5 | 32           |       | RDO 12C   |         | EL12C. 2  | 0,19 | 0,83      | 10    | /1N     | /B | osvětlení          |
|               | CYKY-O | 3x     | 1,5 | 25           |       |   |         |           |      |           |       |         |    | ovládání osvětlení |
| WL12C. 11     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 40           |       | RDO 12C   |         | XS12C. 11 | 1,00 | 4,35      | 16    | /1N     | /B | zásuvky 230 V      |
| WL12C. 12     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 30           |       | RDO 12C   |         | XS12C. 12 | 1,00 | 4,35      | 16    | /1N     | /B | zásuvky 230 V      |
| WL12C. 21     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 40           |       | RDO 12C   |         | XS12C. 21 | 1,00 | 4,35      | 16    | /1N     | /B | zásuvky 230 V - PC |
| WL12C. 22     | CYKY-J | 3x     | 2,5 | 30           |       | RDO 12C   |         | XS12C. 22 | 1,00 | 4,35      | 16    | /1N     | /B | zásuvky 230 V - PC |