

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz					
PROFESNÍ SKUPINA:		24 Silnoproud		VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký		GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Stanislav Kašpárek		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Tomáš Vykoukal <i>Vykoukal</i>		KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký <i>Galuch</i>			
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Brno				STUPEŇ: DSP a DPS			
BRNO, KOUNICOVA ADM - PD OPRAVA (IV. ETAPA) SO 08 - Oprava stávajících garáží Část E - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody						ZAK. ČÍSLO 21006-01-0422		ARCH. ČÍSLO 2021240010	
						MĚŘITKO		POČET FORMÁTŮ	
						DATUM: 08/2021			
Soupis vývodů						ČÁST DOKUM. D.2.2.3.5		PŘÍLOHA 05	

[illegible]

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - PD oprava (IV. etapa)		Datum:	08/2021
					Objekt:	SO 08 - Oprava stávajících garáží, D - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
Rozvaděč RSA20									
Q1	O1	CYKY-J	5x10		Rozvaděč REA8	Koncovka	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Stávající kabel
FA3	R1	CYKY-J	5x6		Rozvaděč RSA20	Koncovka	Rozvaděč RE5	Koncovka	Stávající kabel
FA4	R2	N2XH-J	5x6	37	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Rozvaděč RPO	Koncovka	
FIA5	Z1	CYKY-J	3x2,5	20	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky ZA	Koncovka	2 ks zásuvka jednoduchá
FIA6	Z2	CYKY-J	3x2,5	36	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky ZB	Koncovka	2 ks zásuvka jednoduchá
FIA7	Z3	CYKY-J	3x2,5	43	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Zásuvky ZC	Koncovka	2 ks zásuvka jednoduchá
FA8	NS1	1-CSKH-V180	3x2,5	280	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Nouzové osvětlení	Koncovka	43 ks svítidlo LED nouzové
FA9	V1	CYKY-J	3x2,5	30	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Ventilátor V2	Koncovka	1 ks ventilátor
FA10.1	S1	CYKY-J	3x1,5	64	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení A	Koncovka	6 ks svítidlo LED
FA10.2	S2	CYKY-J	3x1,5	81	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení B	Koncovka	6 ks svítidlo LED
FA10.3	S3	CYKY-J	3x1,5	186	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení C	Koncovka	19 ks svítidlo LED
FA11	S4	CYKY-J	3x1,5	49	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Osvětlení D	Koncovka	2 ks svítidlo LED + 1 ks jednopólový vypínač
FA12	OV1	CYKY-O	3x1,5	60	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Senzory ventolátoru V2	Koncovka	
FIA13	ŘJ2	CYKY-J	3x1,5	40	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Řídicí jednotka osmóza ŘJ2	Koncovka	Řeší SO 05.D
FIA14	ŘJ3	CYKY-J	3x1,5	40	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Řídicí jednotka osmóza ŘJ3	Koncovka	Řeší SO 05.D
FIA15	ŘJ4	CYKY-J	3x1,5	40	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Řídicí jednotka osmóza ŘJ4	Koncovka	Řeší SO 05.D
FIA16	ŘJ5	CYKY-J	3x1,5	40	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Řídicí jednotka osmóza ŘJ5	Koncovka	Řeší SO 05.D
KF13-15	RDD	J-Y(ST)Y	4x2x0,8	112	Rozvaděč RSA20, XS	Koncovka	Rozvaděč RDD X13 - rozvodna nn 3PP	Koncovka	Řeší SO 05.D

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - PD oprava (IV. etapa)		Datum:	08/2021
					Objekt:	SO 08 - Oprava stávajících garáží, D - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
Rozvaděč REA10									
FIA8	Z1	CYKY-J	3x2,5	100	Rozvaděč REA10	Koncovka	Zásuvky ZD	Koncovka	3 ks zásuvka jednoduchá
FIA9	Z2	CYKY-J	3x2,5	82	Rozvaděč REA10	Koncovka	Zásuvky ZE	Koncovka	3 ks zásuvka jednoduchá
FIA10	Z3	CYKY-J	3x2,5	63	Rozvaděč REA10	Koncovka	Zásuvky ZF	Koncovka	3 ks zásuvka jednoduchá
FIA11	Z4	CYKY-J	3x2,5	48	Rozvaděč REA10	Koncovka	Zásuvky ZG	Koncovka	3 ks zásuvka jednoduchá
FIA12	Z5	CYKY-J	3x2,5	45	Rozvaděč REA10	Koncovka	Zásuvky ZH	Koncovka	2 ks zásuvka jednoduchá
FA13	S1	CYKY-J	3x1,5	148	Rozvaděč REA10	Koncovka	Osvětlení E	Koncovka	8 ks svítidlo LED
FA14	S2	CYKY-J	3x1,5	153	Rozvaděč REA10	Koncovka	Osvětlení F	Koncovka	10 ks svítidlo LED
FA15	S3	CYKY-J	3x1,5	89	Rozvaděč REA10	Koncovka	Osvětlení G	Koncovka	8 ks svítidlo LED
FA16	S4	CYKY-J	3x1,5	178	Rozvaděč REA10	Koncovka	Osvětlení H	Koncovka	14 ks svítidlo LED
FA17	V1	CYKY-J	3x2,5	31	Rozvaděč REA10	Koncovka	Ventilátor V2	Koncovka	1 ks ventilátor
FA18	OV1	CYKY-O	3x1,5	91	Rozvaděč REA10	Koncovka	Senzory ventolátoru V1	Koncovka	

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno			SOUPIS VÝVODŮ		Stavba:	Brno, Kounicova ADM - PD oprava (IV. etapa)		Datum:	08/2021
					Objekt:	SO 08 - Oprava stávajících garáží, D - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody		Vypracoval:	Ing. Vykoukal
Číslo vývodu	Číslo okruhu	Druh kabelu	Průřez (mm²)	Délka (m)	Spojuje				
					Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
Rozvaděč RPO									
Q1	O1	N2XH-J	5x6	37	Rozvaděč RSA20	Koncovka	Rozvaděč RPO	Koncovka	
FA3	U1	1-CSKH-V180	5x4	5	Rozvaděč RPO	Koncovka	UPS	Koncovka	
FIA4	K1	1-CSKH-V180	3x2,5	15	Rozvaděč RPO	Koncovka	Klimatizace	Koncovka	
Q6	U2	1-CSKH-V180	5x4	5	UPS	Koncovka	Rozvaděč RPO	Koncovka	
FA3	PV1	1-CSKH-V180	5x2,5	16	Rozvaděč RPO	Koncovka	Ventilátor PV1	Koncovka	
FA4	PV2	1-CSKH-V180	5x2,5	37	Rozvaděč RPO	Koncovka	Ventilátor PV2	Koncovka	
FA5	PO1	1-CSKH-V180	3x6	78	Rozvaděč RPO	Koncovka	Pohony oken	Koncovka	
	T1	J-H(St)H...Bd	4x2x0,8	10	Rozvaděč RPO	Koncovka	Bezpečnostní požární tlačítko T1	Koncovka	
	T2	J-H(St)H...Bd	4x2x0,8	38	Rozvaděč RPO	Koncovka	Bezpečnostní požární tlačítko T2	Koncovka	
	T3	J-H(St)H...Bd	4x2x0,8	46	Rozvaděč RPO	Koncovka	Bezpečnostní požární tlačítko T3	Koncovka	
	T4	J-H(St)H...Bd	4x2x0,8	81	Rozvaděč RPO	Koncovka	Bezpečnostní požární tlačítko T4	Koncovka	
	D1	J-H(St)H...Bd	2x2x0,8	10	Rozvaděč RPO	Koncovka	Detektor kouře D1	Koncovka	
	D2	J-H(St)H...Bd	2x2x0,8	48	Rozvaděč RPO	Koncovka	Detektor kouře D2	Koncovka	