

Název akce:  KOUNICOVA 26, BRNO - OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU		Investor: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1			
Dílčí část - profese:  D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vítek - projekce elektro, Kobližná 30/9 602 00 Brno, IČ: 126 98 041		HIP: LD projekt s.r.o. Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno email: danek@ldprojekt.cz			
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Vítek	Datum:	08/2021	Zakázka č.:	
Vypracoval:	Ing. Jiří Vítek	Formát:	1 x A4		
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby					
Obsah výkresu:  SOUPIS KABELŮ		Měřítko		Č. výkresu:	D.1.4.1.02

SOUPIS KABELŮ				RDO12B		Kounicova 26, Brno – oprava hlavního vstupu							
číslo		druh	průřez	délka vodiče		spojuje				příkon	proud	jištění	poznámka
vodiče		vodiče	mm	celková	pevně	zařízení	ukončení	zařízení		[kW]	[A]	[A]	
W	12B	CYKY-J	5x6	40		RDO 12	SZ	RDO 12B		2,97	3,43	20 /3/B	přívod do rozvodnice RMS1
W12.	01	CYKY-J	3x1,5	45		RDO 12B	SZ	EL12. 01		0,15	0,65	10 /1/B	nouzové osvětlení
W12.	1	CYKY-J	3x1,5	30		RDO 12B	SZ	EL12. 1		0,14	0,61	10 /1/B	osvětlení
		CYKY-O	2x1,5	2									
W12.	2	CYKY-J	3x1,5	15		RDO 12B	SZ	EL12. 2		0,32	1,39	10 /1/B	osvětlení
		CYKY-O	2x1,5	2									
W12.	3	CYKY-J	3x1,5	1		RDO 12B	SZ	EL12. 3		0,37	1,61	10 /1/B	osvětlení
		CYKY-O	2x1,5	2									
W12.	11	CYKY-J	3x2,5	25		RDO 12B	SZ	XS12. 11		1,00	4,35	16 /1/B	zásuvky 230 V
W12.	21	CYKY-J	3x1,5	20		RDO 12B	SZ	SM12. 21		0,29	1,24	10 /1/B	pohon automatických dveří
W12.	22	CYKY-J	3x1,5	25		RDO 12B	SZ	SM12. 22		0,29	1,24	10 /1/B	pohon automatických dveří
W12.	23	CYKY-J	3x1,5	12		RDO 12B	SZ	SM12. 23		0,29	1,24	10 /1/B	pohon automatických dveří
W12.	24	CYKY-J	3x1,5	10		RDO 12B	SZ	SM12. 24		0,29	1,24	10 /1/B	pohon automatických dveří