

INVESTOR STAVBY:	SŽDC s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1				
OBJEDNATEL PROJEKTU:	SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové				
	HIP:	Jaromír Kielor		ZAK. ČÍSLO:	SOUPRAVA Č.:
	ODP. PROJ.:	Bc. R. Morawitz	<i>MD</i>	17-025-40-211	
	NAVRHL:	Bc. R. Morawitz	<i>MD</i>	DATUM:	
	KONTROLOVAL:	Ing. M. Vývoda	<i>Vývoda</i>	4/2017	
STAVBA:	Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek			STUPEŇ:	P (DSP)
Část:	SO 02: Napájení PZS v km 39,022, 39,319 a 39,577			MĚŘÍTKO:	
Výkres:	TABULKA KABELŮ			ČÁST:	PŘÍLOHA:
				E.3.6	06

TABULKA KABELŮ

PZS km 39,022

poř. číslo	typ	počátek	konec	délka [m]	správce	část dokumentace	poznámka
WL101	AYKY-J 4x25	HDS	RE	30	SEE	SO 02	Měřeno ke spojce
WL102	AYKY-J 4x25	RE	RP1	10	SEE	SO 02	
WL103	AYKY-O 4x95	RP1	RP2	390	SEE	SO 02	Měřeno ke spojce
WL104	AYKY-O 4x95	RP2	RP3	340	SEE	SO 02	
WL105	CYKY-J 5x6	RP1	PŘÍV.	10	SEE	SO 02	Napojení přívodky pro ZZEE
Číslování dle realizační dokumentace zabezpečovacího zařízení	CYKY-J 5x4	RP1	RD PZS KM 39,022	20	SSZT	SO 02	Napájení rozvaděče reléového domku
	CYKY-J 5x4	RP2	RD PZS KM 39,319	20	SSZT	SO 02	Napájení rozvaděče reléového domku
	CYKY-J 5x4	RP3	RD PZS KM 39,577	20	SSZT	SO 02	Napájení rozvaděče reléového domku
	CYKY-O 3x1,5	RP1	RD PZS KM 39,022	20	SSZT	SO 02	Napojit nouzové vypínání zdrojů a kontrolu napájecího napětí.
	CYKY-O 3x1,5	RP2	RD PZS KM 39,319	20	SSZT	SO 02	Napojit nouzové vypínání zdrojů a kontrolu napájecího napětí.
	CYKY-O 3x1,5	RP3	RD PZS KM 39,577	20	SSZT	SO 02	Napojit nouzové vypínání zdrojů a kontrolu napájecího napětí.