



- 1) PŘED OBNOVOU FASÁDY BUDOU VŠECHNY REPRODUKTORY, SVÍTIDLA A KRABICE DEMONTOVÁNY. POTÉ BUDOU REPRODUKTORY A KRABICE NAMONTOVÁNY NA STEJNÁ MÍSTA. MÍSTO PŮVODNÍCH VÝBOJKOVÝCH SVÍTIDEL BUDOU OSAZENA LED SVÍTIDLA.
- 2) VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ A KRABICE INSTALOVANÉ NA FASÁDĚ OBJEKTU ULOŽIT POD OMÍTKU!
- 3) SLABOPROUDÉ KABELY VEDENÉ ZE STŘECHY ULOŽIT DO CHRÁNIČEK POD OMÍTKU OBJEKTU.
- 4) MOTOR K SPOUŠTĚNÍ SUDŮ DO SKLEPA BUDOVY BUDE PŘED OBNOVOU FASÁDY DEMONTOVÁN PO DOKONČENÍ OBNOVY FASÁDY BUDE OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁN.
- 5) 5p. NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA U MOTORU BUDE ZDEMONTOVÁNA A MÍSTO NÍ BUDE NOVĚ UMÍSTĚNA VESTAVNÁ ŠIKMÁ 5.p ZÁSUVKA S MINIMÁLNÍM KRYTÍM IP44.
- 6) NOVÉ PROSVĚTLENÉ TABULE S NÁPISEM ŽST. BUDOU KOTVENY DO STEJNÉ POLOHY JAKO BYLY PŮVODNÍ TABULE.
- 7) STÁVAJÍCÍ VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ LED SVÍTIDLA, KTERÁ BUDOU UMÍSTĚNA DO POZIC PŮVODNÍCH VÝBOJKOVÝCH SVÍTIDEL.
- 8) NOVÝ ROZVÁDĚČ R19 BUDE NAPÁJEN Z HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE V ROZVODNĚ NN POLE Č.2, KDE K NAPOJENÍ BUDOU VYUŽITY REZERVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY, KTERÉ BUDOU OSAZENY POJISTKOVÝMI VLOŽKAMI 25A gG.
- 9) ROZVÁDĚČ R19 BUDE NAPÁJEN KABELEM CYKY 5Jx4, KTERÝ BUDE VYVEDEN Z ROZVODNY VEN A BUDE VEDEN POD OMÍTKOU VNĚ BUDOVY. SPOLU S TÍMTO KABELEM BUDE VYVEDEN SLANĚNÝ VODIČ CYA 16mm2, KTERÝ BUDE ULOŽEN POD OMÍTKOU V OHEBNÉ PVC TRUBE.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S
OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

[illegible]