

**VÝKONOVÁ BILANCE - Rousínov****Příloha č.1**

P.č.	Název spotřebiče :	Celkový příkon (kW) :	soudobost :	Celkový soudobý příkon :	Napětí (V) :
1	pl. kotel	0,1	0,6	0,06	230
1	pl. sporák	0,1	0,6	0,06	230
2	el. trouba	2,5	0,6	1,5	230
3	myčka	1,6	0,6	0,96	230
4	pračka	2,2	0,6	1,32	230
5	lednice	0,2	0,6	0,12	230
6	mikrovlnka	1,6	0,5	0,8	230
9	zásuvky	8	0,2	1,6	230
11	osvětlení	0,6	0,7	0,42	230
12	bytový zvonek	0,1	0,5	0,05	230
14	ventilátor	0,2	0,6	0,12	230
20	digestoř	0,3	0,6	0,18	230

<b>Celkem soudobý výkon Pp :</b>	<b>7,19 kW</b>
<b>Společný koeficient soudobosti mezi sebou ks :</b>	<b>1</b>
<b>Předpokládaný soudobý odebíraný výkon Pps :</b>	<b>7,19 kW</b>
<b>Výpočtový proud Iv :</b>	<b>10,92 A</b>
<b>Navrhovaný hlavní třífázový jistič v RE :</b>	<b>20 A</b>
<b>Navrhovaný průřez kabelu</b>	<b>CYKY-J 4x10mm<sup>2</sup></b>

fakturační měření (hlavní jistič 3x 20A, char.B)