


Paré:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SP+EŽ_TV Malšice-Slapy		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Ing. Martin Raibr

Název stavby / akce:	Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“		Označení (S-kód):
			Zakázka: 23-194.208
Název části:	Zesilovací vedení		Označení části: D.2.3.1
Název objektu:	Slapy - Malšice, zesilovací vedení		Číslo objektu / komplexu: SO 02-81-01
Název přílohy:	Montážní tabulka ZV		Číslo přílohy: 3.001
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	-	PROJEKT
		Formáty: A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202	30.06.2024
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
X X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 1 X	S O 0 2 8 1 0 2
			X X 3 0 0 1 0 0 0

ZESILOVACÍ VEDENÍ											
Systém	Od stožáru			Ke stožáru			Materiál lana	Délka kotev. úseku (m)	Celková délka lana (m)	ar (m)	Pozn.
	číslo	sestavení	výška upevnění	číslo	sestavení	výška upevnění					
		stávající		1	J 60-2, J 63-13/C/1, J 60-41/A/2	8	1x120 Cu		0		
1	1	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-27, J 63-31/C/2	8	36A	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-43/C/2	8	2x120 Cu	1614	3228	49,53	
2	36A	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-27, J 63-31/C/2	8	63	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-43/C/2	8	2x120 Cu	1448	2896	52,37	
3	63	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-27, J 63-31/C/2	8	Malšice 01	J 60-2, J 63-13/C/2 J 60-43/C/2	8	2x120 Cu	1267	2534	48,31	
CELKEM nové 120 Cu									8658		

K celkové délce lana je třeba připočítat celkem 40m na přeponky

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy (včetně)
OBJEKT: SO 02 - 81 - 02 Slapy - Malšice zesilovací vedení

Počet listů: 2
 List č. 1

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
1	BP	kotvení - viz tabulka kotvení	8		32	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
2	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř	32A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
3	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	33	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
4	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	33A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
5	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	34	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
7	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	35	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
9	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	36	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,8	Vně
11	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	36A	BP	kotvení - viz tabulka kotvení	8	
13	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	37	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,8	Vně
15	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	38	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně
16	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	39	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně
17	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	40	BP	J60-23/X J63-31/C/2	8	Vně
18	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	41	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně
19	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	42	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně
20	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	43	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
21	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,8	Vně	43A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
22	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně	44	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
23	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně	44A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
24	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně	45	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
25	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	46	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
26	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	47	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
27	BP	J60-23/X J63-31/C/2	7,5	Vně	48	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
28	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně	49	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
29	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně	50	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně
30	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	51	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
30A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	52	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř
31	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	53	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř
31A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	54	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy (včetně)
OBJEKT: SO 02 - 81 - 02 Slapy - Malšice zesilovací vedení

Počet listů: 2
 List č. 2

stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.	stožár číslo	typ stož.	Sestavení	Konzola (nad TK)	Pozn.
55	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř	73A	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně
56	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	74	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
57	BP	J60-23/X J63-31/C/2	7,5	Vně	75	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8	Vně
58	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně	76	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
59	BP	J60-26/X J63-32/C/2	7,5	Vně	77	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
60	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	77A	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
60A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	78	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
61	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	79	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
61A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	80	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
62	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,8	Vně	81	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
63	BP	kotvení - viz tabulka kotvení	8		82	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně
64	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,8	Vně	82A	BP	J60-26/X J63-32/C/2	7,5	Vně
65	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	83	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
66	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	83A	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
67	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	84	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
68	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně	85	T	J60-24/X J63-32/C/2	7,5	Vně
69	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně	86	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,1	Uvnitř
70	T	J60-21/X J63-31/C/2	7,5	Vně	87	T	J60-24/X J63-32/C/2	8,1	Uvnitř
71	T	J60-21/X J63-31/C/2	8	Vně	88	BP	J60-26/X J63-32/C/2	8,3	Uvnitř
72	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně	N1	BP	kotvení - viz tabulka kotvení	8	
73	T	J60-24/X J63-32/C/2	8	Vně					