

Tabulka kabelů

list 1

žel. stanice:

KOLINEC**Původní kabeláž:****Rok 2007**

OZNAČENÍ	kabel	průřez	Délka (m)	Kabel spojuje	Poznámka	využití
B 1	AYKY	4x35	40	KS-Čez – RE1	Ve vodárně – zrušeno	odpojeno
B 2	AYKY	4x16	3	RE1 – R1	Ve vodárně – zrušeno	odpojeno
B 3	AYKY	4x10	10	R1-KS2	Ve vodárně – zrušeno	odpojeno
B 4	AYKY	4x16	50	R1 – KS4	útulek ČD	v provozu
B 5	AYKY	4x16	5	KS4 – R4	útulek ČD	v provozu
B 6	AYKY	4x10	1	R1 – KS1	Ve vodárně – zrušeno	zrušeno
B 7	AYKY	4x35	70	RE-SŽE- KS3	Přívod do DK	ke zrušení
B 8	AY	4x35	1	KS2 – R5	Dopravní kancelář	ke zrušení
B 9	AYKY	4x10	20	R5 – R8	Hradlo	ke zrušení
B 11	AYKY	4x25	1180	RE-SŽE- R2	VUD Ujčín	ke zrušení
B 12	AYKY	4x4	10	R5 – R7	Pakrovna	ke zrušení
B 13	AYKY	4x6	20	R5 – R9	Ubytovna ve 3.NP	ke zrušení
B 14	AYKY	4x10	10	R5 – R6	Kotelna	ke zrušení
B 19	CYKY	2x2,5	8	R10 – R11	Rampa	ponechat
B 20	AYKY	2x2,5	1	R7-R12	Boiler pakrovna	ke zrušení
B 21	AYKY	4x2,5	7	R7-R13	Vodárna v prádelně	ke zrušení

Kabeláž pro osvětlení – rok 2009

OZNAČENÍ	kabel	průřez	Délka (m)	Kabel spojuje	Poznámka	využití
WL 1	CYKY	5 x 6	45	R2 –(KS1) - RE2 – SŽE	Přívod z RH1	ke zrušení
WL 2	CYKY	3 x 6	230	RP1 – OS3 – OS2 – OS 1	Osvětlení směr Horažďovice	ponechat
WL 3	CYKY	3 x 6	80	RP1 – OS 5 – OS 4	Osv. před budovou	ponechat
WL 4	CYKY	3 x 6	65	RP1 – OS 6 – OS 7	Osvětlení směr Klatovy	ponechat
WL 5	CYKY	5 x 6	110	R8 – R11 – R 10 (V05)	Napojení skladu a rampy	ponechat
WS 1	CYKY	2 x1,5	5	RP1 – fotonka	Spínání osvětlení	ponechat
WS 2	CYKY	3 x1,5	80	RE (ČEZ) – WC- VB	HDO do výpr. budovy	zkontrolovat

nové kabely v této stavbě

OZNAČENÍ	kabel	průřez	Délka (m)	Kabel spojuje	Poznámka	nahrazuje
WL 6	CYKY	5 x 4	15	RH1 – R8	nový přívod pro hradlo	B9
WL 7	CYKY	4 x 16	80	RE- SŽE – KS2- R5	nový přívod do DK	B7
WL 8	CYKY	5 x 4	12	RH1 – R2	nový přívod -technologie ČDT	
WL 9	CYKY	5 x 4	12	RH1 – R3	SSZT	
WL 10	CYKY	5 x 4	25	RH1 – R5 – R6	Schody + kotelna	B14
WL 11	CYKY	5 x 2,5	50	RH1 – R7	objekt WC	
WL 12	CYKY	5 x 4	30	RH1 – R9	nový přívod – ubytovna	B13
WL 13	CYKY	5 x 2,5	15	R3 – R13	napojení staré vodárny	B21

přívody ze sítě ČEZ do budovy

WL 21	AYKY	4 x 35	45	R69 – RE1-ČEZ	neměřený přívod ON	B1
WL 16	AYKY	4 x 35	55	R69 – KS-ČEZ	neměřený přívod – byty	závěs.kabel
WL 17	CYKY	4 x 16	10	KS-ČEZ-RE2-byty	Stoupací vedení pro byty	