

Seznam oprav a betonáže pro jednotlivé trakční podpěry

Dokument 06

Stavba: "Odstranění důlní škody v úseku Louky nad Olší - Karviná km 326,218-328,664"

SO 02 Trakční vedení

Trakční podpěry		Základy TV			Krátká protikotva	Závěsy TV					Kotvení TV			Závěsy ZV				Závěsný kabel 6kV		Ukolejení	ZOK	pozn.
Číslo TP	Typ TP	Zdvih koleje (cm)	nadbetonování (cm) II x ⊥ x X	projektovaná spotřeba betonu (m3)	požadované úpravy	výškový posun konzol L1 (cm)	výškový posun konzol L2 (cm)	výměna lišty pro L1, L2	výměna třmenu pro L1, L2	posun kotvení pevného bodu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna lišt pro kotvení TD a NL	demontáž a montáž kotvení	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	Číslování TP (tabulka)	výškový posun závěsu (cm)	výškový posun kotvení (cm)	výměna ukolejení	požadované úpravy	požadované úpravy	
73 žst	BP (kotevní)	36	0		x	36	36	použit stávající	x	x	36	x	zajištění kotvení	x	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. Vodič	x	překontrolovat výšku, popř. posun L1, L2, pevné kotvení	
75 žst	BP	35	0		x	35	35	použit stávající	x	x	x	x	x	x	x	x			bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	překontrolav výšku, popř. posunu L1, L2, demontáž a montáž svodu na TV	
77 žst	2T (245)	29	0		x	29	29	použit stávající	použit stávající	x	x	x	x	x	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	překontrolovat výšku, popř. posun L1, L2, ZOKu	
79 žst	BP (kotevní)	27	0		x	27	27	použit stávající	x	x	27	x	zajištění kotvení	x	x	x	x		bez úprav, popř. nový uk. vodič	x	překontrolovat výšku, popř. posun L1, L2, ZOKu, kotvení	
13	T (245)	37	0		x	37	37	použit stávající	L1 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	zvednutí bleskojistiky o 37cm	
15	BP (kotevní)	44	0		x	44	44	použit stávající	x	x	44	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
17	2TS (245)	44	180x100x100	1,80	x	44	44	použit stávající	použit stávající	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
19	BP	50	160x140x100	2,24	x	50	50	ano	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
21	BP (kotevní)	60	160x140x100	2,24	x	60	60	ano	x	x	60	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
23	T (245)	67	140x100x70	0,98	x	67	67	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
25	T (245)	70	140x100x70	0,98	x	70	70	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
27	T (245)	77	140x100x100	1,40	x	77	77	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
29	T (245)	78	140x100x100	1,40	x	78	78	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
K31	T (245)	72	140x100x70	0,98	posun na st. o 72,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
31	T (245)	72	0		x	72	72	použit stávající	použit stávající	50	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
33	T (245)	60	0		x	60	60	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
35	BP	64	0		x	64	64	ano	x	40	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
37	T (245)	68	0		x	68	68	použit stávající	použit stávající	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
39	T (245)	76	nový stožár																			
41	T (245)	97	0		x	97	97	použit stávající	použit stávající	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	posun o 50cm		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
K43	T (245)	107	100x100x150	1,50	posun o max.,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
43	BP (kotevní)	107	160x140x50	1,12	x	107	107	ano	x	107	107	ano (2x)	zajištění kotvení	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
45	2T (245)	120	180x100x50	0,90	x	120	120	x	x	x	x	x	x	posun o max. zdih	x	nová tabulka	posun o 50cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
47	BP	124	160x140x100	2,24	x	124	124	ano	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	výměna kotvení a posun o 110cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
49	BP (kotevní)	136	160x140x150	3,36	x	136	136	ano	x	136, nová lišta	136	ano (2x)	zajištění kotvení	136	x	nová tabulka	zdvih o 136cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
K49	T (245)	136	140x100x150	2,10	posun o max.,délková úprava táhla	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
51	T (245)	134	100x100x150	1,50	x	134	134	x	x	x	x	x	x	posun o max. zdih	x	nová tabulka	zdvih o 100cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
53	T (245)	139	nový stožár																			
55	T (245)	133	0		x	133	133	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	posun o max. zdih	x	nová tabulka	zdvih o 100cm		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
57	T (245)	118	100x100x150	1,50	x	118	118	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	x	x	x	x	posun o max. zdih	x	nová tabulka	zdvih o 100cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
K59	T (219)	99	nová kotva																		atyp 219 na svorníkový koš	
59	T (219)	99	100x100x150	1,50	x	99	99	použit stávající	L2 - výměna na pr. 219cm	99	x	x	x	posun o max. zdih	x	nová tabulka	zdvih o 80cm		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
61	T (245)	61	0		x	61	61	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	nová tabulka	x		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
63	BP	42	0		x	42	42	použit stávající	x	x	x	x	x	posun o 42cm	x	zvednutí, použit stávající	výměna kotvení a posun o 42cm		průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	
65	TS (245)	26	140x100x100	1,40	x	26	26	použit stávající	x	x	x	x	x	ponechat stávající	x	zvednutí, použit stávající	x		zvednutí, průrazka stávající, nový uk. vodič	x	x	