



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	23.04.2022	Dokumentace po zpracování připomínek	
P01	23.10.2021	Dokumentace k připomínkování	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Stavební správa západ Adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9			
 SPRÁVA ŽELEZNIC			
Zhotovitel díla:		Ing. arch. Břetislav Kubíček	
Adresa:		Raisova 2030/2, 360 01 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 603 854 595 E: kk3k@seznam.cz	
Zhotovitel objektu:		B. Pavel Pruský	
Adresa:		IČ : 05124166 Studentská 436/56A, 360 07 Karlovy Vary	
Kontakt:		T: +420 776 260 979 E: prp11@seznam.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. Břetislav Kubíček	Specialista: Bc. Pavel Pruský
Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš		Označení investora: S611700144
			Označení zhotovitele: 2021051
Název části:	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílní části:	Novostavba výpravní budovy		Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.04
Název přílohy:	Silnoproudá elektrotechnika		Číslo přílohy: 1. 403
Název dílní části přílohy:	Kabelová tabulka		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Bc. Pavel Pruský	Bc. Pavel Pruský	Formáty: 5 x A4	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	Aš [600521]	0221C1	23.04.2022
Označení investora:		Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 1 1 7 0 0 1 4 4		- P D P S	- D 2 2 0 1
Objekt:		Podobjekt:	Příloha:
- S 0 0 0 7 1 0 1		- 0 4	- 1 - 4 0 3
Revize:			
- P 0 2			

KABELOVÁ TABULKA

KABELOVÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R1

Označ.kabelu	Typ kabelu	Cíl	Funkce	Poznámka k vývodu
WL1.1	CYKY-J 3x2,5	Z1.1	Zás.obvod č.m.OP01-hala	
WL1.2	CYKY-J 3x2,5	Z1.2	Zás.obvod č.m.OP01-hala automat	
WL1.3	CYKY-J 3x2,5	Z1.3	Zás.obvod č.m.OP01-hala automat	
WL1.4	CYKY-J 3x2,5	Z1.4	Zás.obvod č.m.OP09	
WL1.5	CYKY-J 3x2,5	Z1.5	Zás.obvod č.m.OP17,18,24	
WL1.6	CYKY-J 3x2,5	Z1.6	Zás.obvod č.m.OP17,19	
WL1.7	CYKY-J 3x2,5	Z1.7	Zás.obvod č.m.OP17 mikrovlnka	
WL1.8	CYKY-J 3x2,5	Z1.8	Zás.obvod č.m.OP17 lednice,konvice	
WL1.9	CYKY-J 3x2,5	Z1.9	Zás.obvod č.m.OP22	
WL1.10	CYKY-J 3x2,5	Z1.10	Zás.obvod č.m.OP20	
WL1.11	CYKY-J 3x2,5	Z1.11	Zás.obvod č.m.OP20	
WL1.12	CYKY-J 3x2,5	Z1.12	Zás.obvod č.m.OP21	
WL1.13	CYKY-J 3x2,5	Z1.13	Zás.obvod č.m.OP26,OP25 sklad,dílňa	
WL1.14	CYKY-J 3x2,5	Z1.14	Zás.obvod č.m.OP25 dílňa	
WL1.15	CYKY-J 3x2,5	Z1.15	Zás.obvod č.m.OP01-hala nabíjení USB, skříňky	
WL1.16	CYKY-J 5x2,5	3Z1.1	Zásuvka 400V/16A-č.m.OP25 dílňa	
WL1.17	CYKY-J 3x2,5	EO1.1	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP03-WC muži	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL1.18	CYKY-J 3x2,5	EO1.2	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP06-WC ženy	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL1.19	CYKY-J 3x2,5	EO1.3	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP10-WC invalid.	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL1.20	CYKY-J 3x2,5	EO1.4	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP09-WC úklid	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL1.21	CYKY-J 3x2,5	EO1.5	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP22-WC	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL1.22	CYKY-J 3x1,5	E.1.1	Mincovník hala OP01	Ukončeno na svorkovnici skříně
WL1.23	CYKY-J 3x1,5	E.1.2	Hodiny - napájení hala OP01	Volný vývod na stěně (rezerva 2m) (výška 2m)

KABELOVÁ TABULKA

KABELOVÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R1

Označ.kabelu	Typ kabelu	Cíl	Funkce	Poznámka k vývodu
WL1.24	CYKY-J 3x1,5	E.1.3	Hodiny - světlo hala OP01	Volný vývod na stěně (rezerva 2m) (výška 2m)
WL1.25	CYKY-J 3x1,5	E.1.4	Systém pro nevidomé - OHM před halou OP01	Volný vývod ze stropu (rezerva 2m) (na stropě)
WL1.26	CYKY-J 3x1,5	E.1.5	Systém pro nevidomé - OHM před halou OP01	Volný vývod ze stropu (rezerva 2m) (na stropě)
WL1.27	CYKY-J 3x1,5	E.1.6	Napájení Wifi	2x volný vývod na stěně (rezerva 2m) (výška 2m)
WL1.28	CYKY-J 3x1,5	E.1.7	Odjezdový monitor hala OP01	Volný vývod ze stropu (rezerva 2m) (pozice vývodu bude upřesněna)
WL1.29	CYKY-J 3x1,5	E.1.8	Odjezdový monitor hala OP01	Volný vývod ze stropu (rezerva 2m) (pozice vývodu bude upřesněna)
WL1.30	CYKY-J 3x1,5	E.1.9	Info panel SŽ hala OP01	Volný vývod na stěně (rezerva 2m)
WL1.31	CYKY-J 3x1,5	E.1.10	El.posuvné dveře hala OP01	Volný vývod (rezerva 2m) (upřesnit dle umístění pohonu)
WL1.32	CYKY-J 3x1,5	E.1.11	El.posuvné dveře hala OP01	Volný vývod (rezerva 2m) (upřesnit dle umístění pohonu)
WL1.33	CYKY-J 3x1,5	E.1.12	El.pohony oken hala OP01 - ŘJ	Přívod do řídicí jednotky v č.m.OP24
WL1.34	CYKY-J 3x1,5	E.1.13	Zdroje splach.WC a aut.baterie umyvadle	Zdroje č.m.OP05,08,10 nad podhled propoj na senz.zař.CYKY-O 2x1,5
WL1.35	CYKY-J 3x1,5	E.1.14	Desinfekce 2x WC muži,ženy OP03,06	Volný vývod (rezerva 2m) výška 1,2m
WL1.36	CYKY-J 3x1,5	E.1.15	Desinfekce hala OP01	Volný vývod (rezerva 2m) výška 1,2m
WL1.37	CYKY-J 3x1,5	KR-VZT2	Odvětrání hyg.zařiz.veřejnost	Přívod zapojit do rozvod.krabice WC nad podhledem OP06
WL1.37a	CYKY-O 4x1,5	Č1-Č3-VZT2	Propoj na pohybová čidla pro VZT2	Napojit pohybová čidla č.m.OP06,03,10
WL1.37b	CYKY-J 3x1,5	VZT2	Motor ventilátoru VZT2 (č.m.OP17) přes doběh.spínač	Ukončeno na svork.doběh.spínače propojení na motor CYKY-J 3x1,5
WL1.38	CYKY-J 5x1,5	VZT3	Motor ventilátoru VZT3 odvětrání hyg.zař.zaměstnanci	Ukončeno na svork.doběh.spínače propojení na motor CYKY-J 3x1,5
WL1.39	CYKY-J 3x1,5	VZT4a	Motor ventilátoru VZT4a odvětrání č.m.OP18	Ukončit na svorkách motoru
WL1.39a	CYKY-O 4x1,5	VZT4a	Napojení ovládání VZT4a	Zapojeno do rozvodné krabice č.m.OP18
WL1.40	CYKY-J 3x1,5	VZT4b	Motor ventilátoru VZT4b odvětrání č.m.OP19	Ukončit na svorkách motoru
WL1.40a	CYKY-O 4x1,5	VZT4b	Napojení ovládání VZT4b	Zapojeno do rozvodné krabice č.m.OP19
WL1.41	CYKY-J 3x2,5	E.1.16	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.42	CYKY-J 3x1,5	E.1.17	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.43	CYKY-J 3x1,5	E.1.18	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)

KABELOVÁ TABULKA

KABELOVÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R1

Označ.kabelu	Typ kabelu	Cíl	Funkce	Poznámka k vývodu
WL1.44	CYKY-J 3x1,5	E1.19	Přívod slaboproud.technolog. RÚ, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.45	CYKY-J 3x1,5	E1.20	Přívod slaboproud.technolog. NVR, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.46	CYKY-J 3x1,5	E1.21	Přívod slaboproud.technolog. EVS, č.m.OP24	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.47	CYKY-J 3x2,5	E1.22	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP19	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.48	CYKY-J 3x1,5	E1.23	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP19	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.49	CYKY-J 3x1,5	E1.24	Přívod slaboproud.technolog. RACK, č.m.OP19	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.50	CYKY-J 3x1,5	E1.25	Přívod slaboproud.technolog. Zdroje expandéry, č.m.OP19	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.51	CYKY-J 3x1,5	E1.26	Přívod slaboproud.technolog. 2x Wifi č.m.OP19,OP21	2x Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.52	CYKY-J 3x1,5	E1.27	Přívod slaboproud.technolog. Jednotný čas č.m.OP20	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.53	CYKY-J 3x1,5	E1.28	Přívod slaboproud.technolog. Jednotný čas č.m.OP20-osv.	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.54	CYKY-J 3x1,5	E1.29	Přívod slaboproud.technolog. Jednotný čas č.m.OP25	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.55	CYKY-J 3x1,5	E1.30	Přívod slaboproud.technolog. Jednotný čas č.m.OP25-osv.	Volný vývod (rezerva 2m)
WL1.56	CYKY-J 3x1,5	VZT-KJ1	Vnitřní klimatizační jednotka č.m.OP19	Zapojit na svork.jednotky nad dveřmi (rezerva 2m)
WL1.57	CYKY-J 3x1,5	VZT-KJ2	Vnitřní klimatizační jednotka č.m.OP24	Zapojit na svork.jednotky nad dveřmi (rezerva 2m)
WL1.58	CYKY-J 3x1,5	NO.1	Nouzové osvětlení Hala č.m.OP01	4ks svítidel
WL1.59	CYKY-J 3x1,5	NO.2	Nouzové osvětlení č.m.OP02-OP08,OP10	6ks svítidel
WL1.60	CYKY-J 3x1,5	NO.3	Nouzové osvětlení č.m.OP18,19,20	3ks svítidel
WL1.61	CYKY-J 3x1,5	NO.4	Nouzové osvětlení č.m.OP17,OP30 chodba	3ks svítidel
WL1.62	CYKY-J 3x1,5	NO.5	Nouzové osvětlení č.m.OP24	1ks svítidel
WL1.63	CYKY-J 3x1,5	SV.1.1	Osvětlení Hala č.m.OP01 - nepřímé	
WL1.64	CYKY-J 3x1,5	SV.1.2	Osvětlení Hala č.m.OP01 - přímé	
WL1.65	CYKY-O 3x1,5	OS1-QM1	Vypínač osvětlení SV.1.1 Hala č.m.OP01 - nepřímé	
WL1.66	CYKY-O 3x1,5	OS1-QM2	Vypínač osvětlení SV.1.2 Hala č.m.OP01 - přímé	
WL1.67	CYKY-J 3x1,5	SV.2	Osvětlení č.m.OP02-OP08,OP10	

KABELOVÁ TABULKA

KABELOVÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R1

Označ.kabelu	Typ kabelu	Cíl	Funkce	Poznámka k vývodu
WL1.68	CYKY-J 3x1,5	SV.3	Osvětlení č.m.OP18,19,20	
WL1.69	CYKY-J 3x1,5	SV.4.1	Osvětlení č.m.OP17 chodba	Svítlidla
WL1.70	CYKY-O 4x1,5	SV.4.1 tlačítka	Osvětlení č.m.OP17 chodba	Impulsní tlačítka
WL1.71	CYKY-J 3x1,5	SV.4.2	Osvětlení atrium, zadní vstup	Svítlidlo 1x
WL1.72	CYKY-O 3x1,5	SV.4.2 vypínač	Vypínač osvětlení SV.4.2 na chodbě před atriem	
WL1.73	CYKY-J 3x1,5	SV.4.3	Osvětlení atrium	Svítlidlo 2x (včetně pohyb.čidla)
WL1.74	CYKY-J 3x1,5	SV.5	Osvětlení + VZT3 č.m.OP21-26,OP09	
WL1.75	CYKY-J 3x1,5	SV.6.1	Venkovní osv.hl.vstupy lineár.svítlidla nadpraží	
WL1.76	CYKY-J 3x1,5	SV.6.2	Venkovní osv.hl.vstupy zemní reflektory	
WL1.77	CYKY-O 3x1,5	OS1-QM3	Vypínač osvětlení SV.6.1 VO-nadpraží	
WL1.78	CYKY-O 3x1,5	OS1-QM4	Vypínač osvětlení SV.6.2 VO zemní reflektory	
WL1.79	CYKY-O 3x1,5	OS1-SB1	Ovladač pohonu okna (MO1) v hale OP01	Ovladač umístěn v ovl.skříňce OS1 v hale OP01; do ŘJ č.m.OP24
WL1.80	CYKY-O 3x1,5	OS1-SB2	Ovladač pohonu okna (MO2) v hale OP01	Ovladač umístěn v ovl.skříňce OS1 v hale OP01; do ŘJ č.m.OP24
WL1.81	CYKY-J 5x1,5	MO1	El.pohon okna v hale OP01	Zapojeno na svorkovnici motoru Do ŘJ č.m.OP24
WL1.82	CYKY-J 5x1,5	MO2	El.pohon okna v hale OP01	Zapojeno na svorkovnici motoru Do ŘJ č.m.OP24
WL1.83	CYKY-O 3x1,5	EZS	Kontakt EZS do řídicí jednotky Automat.zavření oken v OP01	Zapojeno na svorkovnici EZS a řídicí jednotky
WL1.84	CYKY-J 5x2,5	3E1	Rezerva pro teplovzdušnou clonu v hale OP01	Nezapojeno-rezerva 2m ve žlabu
WL1.85	CYKY-J 5x2,5	3E2	Rezerva pro teplovzdušnou clonu v hale OP01	Nezapojeno-rezerva 2m ve žlabu
WL1.86	CYKY-J 5x16	RT	Rozvaděč topení	
WL1.87	CYKY-J 5x10	FVE	Připojení rozvaděče R-FVE	
WL1.88	CYKY-J 5x2,5	FVE-OVL	Řízení výkonu FVE - příprava	Propoj mezi technolog.obj. a rozvaděčem FVE - rezerva

KABELOVÁ TABULKA

KABELOVÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R2

Označ.kabelu	Typ kabelu	Cíl	Funkce	Poznámka k vývodu
WL2.1	CYKY-J 3x2,5	Z2.1	Zás.obvod č.m.OP11,12	
WL2.2	CYKY-J 3x2,5	Z2.2	Zás.obvod č.m.OP12	
WL2.3	CYKY-J 3x2,5	Z2.3	Zás.obvod č.m.OP13 pokladna	
WL2.4	CYKY-J 3x2,5	Z2.4	Zás.obvod č.m.OP13 pokladna	
WL2.5	CYKY-J 3x2,5	Z2.5	Zás.obvod č.m.OP11 mikrovlnka	
WL2.6	CYKY-J 3x2,5	Z2.6	Zás.obvod č.m.OP11 konvice,lednice	
WL2.7	CYKY-J 3x2,5	Z2.7	Zás.obvod č.m.OP14 umývárna	
WL2.8	CYKY-J 3x2,5	Z2.8	Zás.obvod č.m.OP16	
WL2.9	CYKY-J 3x2,5	EO2.1	El.ohřívač vody (1,5kW) č.m.OP14	Ukončeno zásuvkou 230V/16A
WL2.10	CYKY-J 3x1,5	VZT1	VZT jednotka	Ukončeno na svork.jednotky nad podhledem
WL2.11	CYKY-J 3x1,5	E2.1	Info panel-dopravce hala OP01	Volný vývod na stěně (rezerva 2m)
WL2.12	CYKY-J 3x1,5	E2.2	Přívod slaboproud.technolog. jednotný čas OP13 - osv.	Volný vývod na stěně (rezerva 2m)
WL2.13	CYKY-J 3x1,5	E2.3	Přívod slaboproud.technolog. jednotný čas OP13 - strojek	Volný vývod na stěně (rezerva 2m)
WL2.14	CYKY-J 3x1,5	E2.4	Přívod slaboproud.technolog. wifi pokladna OP13	Volný vývod na stěně (rezerva 2m)
WL2.15	CYKY-J 3x1,5	OSV.7	Osvětlení Pokladna, zázemí č.m.OP12,13	
WL2.16	CYKY-J 3x1,5	OSV.8	Osvětlení č.m.OP11,14,15,16, vstup venk.	
WL2.17	CYKY-J 3x1,5	OSV.8.2	Osvětlení na fasádě boční vstup	
WL2.18	CYKY-O 3x1,5	OSV.8.2 vypínač	Ruční ovládání osvětlení u bočního vstupu	
WL2.19	CYKY-J 3x1,5	NO.7	Nouzové osvětlení Pokladna, zázemí č.m.OP12,13	
WL2.20	CYKY-J 3x1,5	NO.8	Nouzové osvětlení č.m.OP11,14,15,16, vstup venk.	
WL2.21	CYKY-J 3x1,5	VZT-KJ3	Vnitřní klimatizační jednotka č.m.OP13	Zapojit na svork.jednotky nad dveřmi (rezerva 2m)